

غیر رسمی تدریسی طریقے مطابق

سائنس

درسی کتاب

پیکج - ای (درجہ اٹھون)



Directorate of Curriculum
Assessment & Research (DCAR)

School Education & Literacy
Department, Government of Sindh

Directorate of Literacy &
Non-Formal Education

سائنس

درسي ڪتاب

پيڪيج - اي (درجو اٺون)



ادارو خواندگي ۽ غير رسمي تعليم
ادارو نصاب، جائزو ۽ تحقيق
اسڪولن جي تعليم ۽ خواندگيءَ وارو کاتو
حڪومت سنڌ

هن ڪتاب جا سبق حق ۽ واسطو
ڊائريڪٽوريٽ خواندگي ۽ غير رسمي تعليم، حڪومت سنڌ وٽ محفوظ آهن.

هن ڪتاب جو تدريسي مواد غير رسمي مرڪزن جي شاگردن جي تعليمي ضرورتن کي مدنظر رکندي حڪومت سنڌ پاران منظور ڪيل نصاب موجب ترتيب ڏنو ويو آهي. انهي سلسلي ۾ ڊائريڪٽوريٽ خواندگي ۽ غير رسمي تعليم، حڪومت سنڌ هن ڪتاب جي بهتري جي لاءِ توهان جي ڪارائتي راءِ جي آڃيان ڪندي.

ليڪڪ ۽ مرتب	سنڌيڪار	نصاب ۽ ڪتاب جي صوبائي جائزو ڪاميٽي
1. سيما زاهد	1. پيارو خان سهارڻ	3. پيارو خان سهارڻ
2. نذير احمد شيخ	2. ماجدا سومرو	4. ماجدا سومرو
3. نور احمد کوسو		5. الهوڏايو عباسي

نگران: اعليٰ: ڊاڪٽر فوزيه خان، چيف ايڊوائزر، ڪريڪيولم ونگ، اسڪولي تعليم ۽ خواندگي کاتو، حڪومت سنڌ

نگران: عبدالجبار مري، ڊائريڪٽر، ڊائريڪٽوريٽ خواندگي ۽ غير رسمي تعليم، اسڪولي تعليم ۽ خواندگي کاتو، حڪومت سنڌ
نور احمد کوسو، ڊائريڪٽر، ادارو نصاب، جائزو ۽ تحقيق اسڪولي تعليم ۽ خواندگي کاتو، حڪومت سنڌ

نگران اشاعت: عابد حسين گل، ڊپٽي چيف ايڊوائزر (JICA AQAL Project)
آصف ابرار، ايجوڪيشن اسپيشلسٽ (UNICEF Sindh, Karachi)

ٽيڪنيڪي امور: محمد يونس، ڪريڪيولم اسپيشلسٽ (JICA, AQAL Project)

انتظامي امور: وسيم احمد صديقي، ڊپٽي ڊائريڪٽر، عمران علي سومرو، ڪمپيوٽر پروگرامر، ادارو خواندگي ۽ غير رسمي تعليم، اسڪولي تعليم ۽ خواندگي کاتو، حڪومت سنڌ.
پريم ساگر، صوبائي ڪوآرڊينيٽر سنڌ، (JICA AQAL, Karachi)
فاثقا لاکو، ٽريننگ آفيسر سنڌ، (JICA AQAL Project)
ريحانه بتول، ايجوڪيشن آفيسر، (UNICEF Sindh, Karachi)

آزمائش چاپو: سال 2025

ڪمپوزنگ، لي آئوٽ: فرحان جاويد، اڪمل شهاد، JICA AQAL Project، زاهد علي ابڙو DCAR

ٽيڪنيڪي ۽ مالي سهڪار: JICA AQAL Project ۽ UNICEF Sindh, Karachi

پیغام

قومن جي ترقيءَ جو دارومدار ماڻهن جي شعوري معلومات تي ٻڌل هوندو آهي ۽ انهي ڪري هر شخص لاءِ تعليم حاصل ڪرڻ لازمي آهي. اسلامي جهموريه پاڪستان جي آئين جي شق 25-A ۽ 37-B کان علاوه انساني حقن جي عالمي چارٽر جو پڻ مطالبو آهي ته ملڪ جو هر شخص تعليم جي زيور سان سينگاريل هجي.

پاڪستان ۽ خاص طور تي سنڌ صوبي جي آباديءَ جو هڪ وڏو حصو علم جي روشني کان محروم آهي. هن وقت سنڌ ۾ خواندگي جي شرح 62 سيڪڙو کان به گهٽ آهي. سنڌ حڪومت جي ڪوشش آهي ته هن شرح کي 2030ع تائين 85 سيڪڙو تائين پهچايو وڃي.

سنڌ صوبي ۾ تعليم کاتي، يونيسيف UNICEF، جائيڪا JICA، ڊائريڪٽوريٽ نصاب، جائزو ۽ تحقيق، اسڪولي تعليم ۽ خواندگي کاتو، حڪومت سنڌ ۽ مختلف ماهرن جي تعاون سان غير رسمي تعليم جي ڏس ۾ مختلف مضمونن جا نصاب ترتيب ڏنا آهن. پهرئين مرحلي ۾ ابتدائي درجن جا نصاب مرتب ڪيا ويا، 2022ع ۾ ايليمينٽري درجن جا نصاب ترتيب ڏنا ويا، انهي نصاب جي تحت ايليمينٽري درجن جي سڀني مضمونن جا درسي ڪتاب ۽ استادن جي لاءِ رهبر تيار ڪيا ويا آهن. جنهن جي مدد سان صوبي سنڌ جا شاگرد 18 مهينن ۾ ايليمينٽري تعليم مڪمل ڪري سگهندا. انهن درجن کي پيڪيج ڊي ۽ اي جا نالا ڏنا ويا آهن ته جيئن اهي ٻار جيڪي ڪنهن به سبب جي ڪري اسڪولن ۾ رسمي تعليم جاري نه رکي سگهيا ۽ انهن جي عمر وڏي وئي آهي ته اهي، هن تيز رفتار تعليم يعني 18 مهينن تي مشتمل ڪورس جي ذريعي تعليم مڪمل ڪري ايليمينٽري جو سرٽيفڪيٽ حاصل ڪري سگهن.

سمورن استادن ۽ فيلڊ جي عملي کي گذارش ٿي ڪجي ته اهي پنهنجا فرض خوش اسلوبيءَ سان انجام ڏين ۽ پڙهائي جي دوران پيش ايندڙ مسئلن سان اسان کي آگاهه ڪن ته جيئن انهي عمل ۾ بهتري آندي وڃي.

وڏي اميد آهي ته نئين نصاب جي مطابق جوڙيل هي مواد غير رسمي تعليم جي ضرورتن جو بهتر انداز ۾ پورا ٿو ڪندو.

زاهد علي عباسي

سيڪريٽري

تعليم ۽ خواندگي جو کاتو،

حڪومت سنڌ

پيش لفظ

ارڙهين آئيني ترميم کان پوءِ تعليم ۾ نصاب سازي جون ذميواريون صوبن جي حوالي ڪيون ويون آهن. انهي ڏس ۾ ڊائريڪٽوريٽ خواندگي ۽ غير رسمي تعليم، اسڪولي تعليم ۽ خواندگي کاتو، حڪومت سنڌ 2015 ۾ جاپان انٽرنيشنل ڪوآپريشن ايجنسي JICA، يونيسيف UNICEF ۽ ڊائريڪٽوريٽ نصاب، جائزو ۽ تحقيق، اسڪولي تعليم ۽ خواندگي کاتي جي تعاون سان غير رسمي تعليم جي حوالي سان ابتدائي درجن جي لاءِ مختلف مضمونن جا نصاب تيار ڪيا، جنهن کي پيڪيج اي، بي، سي جا نالا ڏنا ويا. انهي نصاب تحت درسي ڪتاب ۽ استادن جا رهبر پڻ تيار ڪيا ويا. مٿي ڄاڻايل نصاب ۽ ڪتابن جي تياري ۾ تعليمي ماهرن ۽ استادن تي مشتمل ڪاميٽيون جوڙيون ويون جن هن ڪم ۾ ڀرپور حصو ورتو ۽ مواد کي دلچسپ، موثر ۽ لاپائتو بنائڻ جي پوري ڪوشش ڪئي آهي.

ابتدائي درجن تي عمل درآمد ڪرڻ دوران انهي ڳالهه جي ضرورت محسوس ڪئي وئي ته ايليمينٽري درجن جو نصاب پڻ تيار ڪرڻ گهرجي. اهڙيءَ ريت ڊائريڪٽوريٽ خواندگي ۽ غير رسمي تعليم، اسڪولي تعليم ۽ خواندگي کاتو، حڪومت سنڌ 2015ع ۾ جاپان انٽرنيشنل ڪوآپريشن ايجنسي JICA، يونيسيف UNICEF ۽ ڊائريڪٽوريٽ نصاب، جائزو ۽ تحقيق، اسڪولي تعليم ۽ خواندگي کاتي جي تعاون سان ايليمينٽري درجن جي مختلف مضمونن جي نصاب، درسي ڪتاب ۽ استادن جي رهبر کي تيار ڪرڻ جو سلسلو شروع ڪيو ويو. ڪلاس ڇهين ۽ ستين جي جڳهه تي پيڪيج ڊي رائج ڪيو ويو ۽ ائين ڪلاس جي لاءِ پيڪيج اي جوڙيو ويو.

سنڌي پيڪيج اي جي درسي ڪتاب جي سبقن جي تياري ۾ نصاب ۾ ڏنل مهارتن، معيارن، سکيا جي حد، حاصلات تعليم، موضوع ۽ عنوانن سان گڏ تعليم جي بنيادي اصولن کي ذهن ۾ رکيو ويو آهي جهڙوڪ: آسان کان مشڪل، سادن کان پيچيده ۽ ظاهر کان ڳجها تصور ۽ خيال شامل ڪيا ويا آهن. سبقن جي مشقن ۾ ٻولي جي سڃاڻپ تي خاص توجهه ڏنو ويو آهي ۽ تعليمي حاصلات جو جائزو وٺڻ لاءِ مختلف نوعيت جا سوال پڻ شامل ڪيا ويا آهن.

’استادن جي رهبر‘ ۾ هر سبق جي سبقي خاڪي موجب موثر تدريسي طريقن ۽ سکيا ۾ مددگار ڳڻن جي نشاندهي ڪئي وئي آهي. سکيا جي سرگرمين ۾ تعليمي حاصلات جي لاءِ ذهني آمادگيءَ جي فن، سبق جي پيش ڪش سان گڏوگڏ عبارتن ۽ گرامر جو پڻ خاص خيال رکيو ويو آهي.

اميد ٿا ڪيون ته توهان انهي ’درسي ڪتاب‘ ۽ ’استادن جي رهبر‘ کي تعميري، تنقيدي نقطه نظر سان ڏسندا ۽ انهي کي بهتر بنائڻ لاءِ پنهنجي قيمتي رايي سان نوازيندا.

خير خواه

عبدالجبار مري

ڊائريڪٽر

ادارو خواندگي ۽ غير رسمي تعليم

حڪومت سنڌ

فهرست

صفحو نمبر	سبق جو عنوان	باب نمبر
1	انساني عضون جو سرشتو (نظام)	1
15	جاندار شين ۾ ورثو	2
29	آلودگي ۽ ان جا ماحول تي اثر	3
42	بائيو ٽيڪنالاجي	4
53	طبعي ۽ ڪيميائي تبديليون (ڪيميائي عمل)	5
80	تيزاب، اساس ۽ لوڻ	6
95	قوت ۽ دٻاءُ	7
105	بلور	8
112	گرمي جي توانائي جا وسيلا ۽ اثر	9
124	بجلي	10
133	طبعي مقدارن جي پيمائش	11
146	خلاءَ جي ڳولها	12

باب پهريون:

انساني عضون وارو سرشتو (نظام) (Human Body Systems)

استاد: اسلم! پت ٻڌاءِ ته انسان ۾ ڪهڙا ڪهڙا سرشتا آهن جيڪي جسم کي ظابطي ۾ رکن ٿا؟

اسلم: سائين! انساني جسم کي ظابطي ۾ رکڻ لاءِ ڪيترائي سرشتا آهن. مثال طور، هاضمي جو سرشتو ساهه کڻڻ جو سرشتو نيڪال جو سرشتو ۽ رت جي دوري جو سرشتو وغيره.

استاد: پت! توهان جن سرشتن جو ذڪر ڪيو آهي، انهن کي ڪنهن ٻئي سرشتي سان ظابطي ۾ آندو ويندو آهي، ڇا توهان ان جي باري ۾ ڄاڻو ٿا؟

اسلم: سائين! مون کي ان جي نالي جي خبر نه آهي

استاد: پت ان کي تنتي سرشتو چئبو آهي.

استاد: ٻارو! اڄ اسان تنتي سرشتي بابت پڙهنداسين


ٻار: گڏيل آواز ۾! ها، سٺو سائين

استاد: ٻارو! جنهن طريقي سان توهان پنهنجي

ماحول کي ڏسندا، ٻڌندا ۽ سڃاڻندا آهيو ۽

انهن کي ياداشت ۾ محفوظ ڪندا آهيو، ان


کي تنتي سرشتو چئبو آهي.



شکل 1.1 انساني تنتي سرشتو


جسم جو اهو سرشتو جيڪو ٻين سڀني عضون جي سرشتن (نظامن) جي وچ ۾ رابطي کي سنڀاليندو / ضابطي ۾ رکندو آهي ان کي تنتي سرشتو سڏيو ويندو آهي.

مثال طور، جڏهن اسان گلاب جي گل کي سونگهڻ چاهيون ٿا، ته اسان جو تنتي سرشتو (نروس سسٽم) ان گل جي خوشبو کي سونگهڻ جو احساس ڏئي ٿو.



شڪل 1.2: سونگهڻ جي صلاحيت

اسلم: سائين! اسان جو تنتي سرشتو، ڪهڙن ڪهڙن حصن تي مشتمل هوندو آهي؟
 استاد: ٻارو! اچو ته مان توهان کي هيٺ ڏنل چارٽ جي ذريعي تنتي سرشتي (نروس سسٽم) جي وضاحت ڪريان ٿو/ ڪريان ٿي جيڪو ٻن حصن تي مشتمل آهي.



انساني تنتي سرشتو/ نظام مرڪزي نروس سسٽم (Central Nervous System) ۽ چڪردار تنتي نظام/ سرشتي (Peripheral Nervous System) تي مشتمل آهي مرڪزي تنتي سرشتي/ نظام ۾ مغز (دماغ) ۽ حرام مغز هوندو آهي جڏهن ته چڪردار تنتي سرشتي ۾ سڀئي نسون (Nerves) جو هڪ ڄار وڃيل هوندو آهي. جيڪو جسم جي سڀني حصن کي سنڀاليندو (ضابطي) ۽ رابطي ۾ رکندو آهي

مرڪزي تنتي سرشتو دماغ، حرام مغز ۽ تنتن تي مشتمل آهي. اهو زندگي لاءِ ضروري ڪمن کي سنڀاليندو آهي جهڙوڪ ساهه کڻڻ جسم جي حرارت کي برقرار رکڻ، سوچڻ جذبات ۽ دل جي ڌڙڪڻ کي سنڀاليندو ۽ ضابطي ۾ رکندو آهي.

چڪردار تنتي سرشتو تنتن تي مشتمل آهي جيڪي مرڪزي تنتي سرشتي کان جسم جي باقي حصن تائين خودرومنتقلي رستن جي طور تي ڪم ڪن ٿيون

ڇا توهان کي خبر آهي؟

تنتي سرشتو سڀني جسماني ڪمن جي وچ ۾ پيغام ۽ رابطي جي منتقلي لاءِ ذميوار هوندو آهي. ان ۾ خاص قسم جا جيوگهرڙا هوندا آهن جن کي تنتي گهرڙا چئبو آهي اهو تنتي سرشتي جي نظام جو هڪ بنيادي جيوگهرڙو آهي.



استاد: ٻارو! ڇا توهان ڪڏهن اهو مشاهدو ڪيو آهي ته جڏهن توهان جو هٿ ڪنهن گرم تانو يا شيءِ کي اڻ ڄاڻائي ۾ لڳندو ته توهان جو رد عمل ڇا ٿيندو آهي؟ توهان پنهنجي هٿ کي پوئتي هٽائي ڇڏيندا آهيو؟ هن کي غير شعوري عمل چئبو آهي. جنهن ۾ دماغ جو ڪوبه عمل دخل شامل ناهي هوندو. اهڙا رد عمل تنتي پيغامن جي ذريعي ضابطي ۾ آندا ويندا آهن. جيڪي انهن جي باري ۾ سوچڻ کان اڳ ڪيا ويندا آهن. هن جو مطلب اهو آهي ته اسان

جا سڀئي عمل نه رڳو انساني دماغ طرفان ترتيب ڏنل هوندا آهن پر اهي ڪنهن غير شعوري محرڪ جي رد عمل جي طور به يڪدم انجام ڏنا ويندا آهن، جيئن ته غير شعوري جسماني يا پاڻ مرادو ٿيندڙ عمل غير ارادي (Reflex Action) سڏيو ويندو آهي.

چاتوهان کي خبر آهي؟

دماغ، جسم ۽ تن تي عضون پاران گڏ ڪيل معلومات کي هڪ خاص عمل ذريعي منتقل ڪرڻ جو ذميوار آهي. اهو خاص ڪمن کي جهڙوڪ ساهه کڻڻ جي اصولن ۽ قائدن تي هلائيندو آهي.

استاد لاءِ نوٽ: ٻارو! توهان کي خبر آهي ته سموريون حرڪتون دماغ جي حرڪت تي ٻڌل هونديون آهن جن کي خودڪار حرڪتون چئبو آهي.

نيڪال واري عمل جي وضاحت ڪريو: (Define Excretion)


استاد: ٻارو! چاتوهان کي خبر آهي ته اسان جيڪي ڪائون يا پيئون ٿا اهو اسان جي جسم ۾ ڪهڙو ڪردار ادا ڪري ٿو؟

علي: سائين! اسان جيڪو ڪجهه ڪائون يا پيئون ٿا، ته ان جو ڪجهه حصو اسان جي جسم ۾ هضم ٿي وڃي ٿو ۽ جيڪو حصو هضم نه ٿو ٿئي، اهو پيشاب ۽ پاڻي جي صورت ۾ اسان جي جسم مان خارج ٿئي ٿو.

استاد: شاباش علي! توهان اڳ ۾ ئي هاضمي جي سرشتي ۽ ساهه کڻڻ جي سرشتي بابت اڳ ۾ پڙهي آيا آهيو. ان معلومات کي ذهن ۾ رکي سبق کي اڳتي وڌايو. جسم ۾ خوراڪي جزن ۽ ٻين ڪيميائي مادن جي ٽوڙڻ سان بيڪار نائٽروجنيني مادا ٺهندا آهن. بيڪار مادن جو جسم ۾ جمع ٿيڻ تمام نقصانڪار آهن ڪاڏي ۽ ٻين ڪيميائي مادن جي ٽوڙڻ سان غير ضروري نائٽروجنيني مادا پيدا ٿين ٿا. جسم ۾ خوراڪ مان بيڪار مادن کي جسم مان ٻاهر ڪڍڻ جي عمل کي نيڪال وارو سرشتو (Excretion) چئجي ٿو.

ٿورو سوچيو!

- جيڪڏهن بيڪار مادو اسان جي جسم ۾ رهجي وڃي ته ڇا ٿيندو؟
- اسان جيڪو پاڻي پيئندا آهيون ان سان ڇا ٿيندو آهي؟
- اسان پنهنجي جسم مان بيڪار مادن کي ڪيئن ڪڍي سگهون ٿا؟
- گڙدن جو ڪهڙو ڪم آهي؟



شڪل 1.4: انسان جي نيڪال وارو سرشتو

نيڪال وارو سرشتو اسان جي زنده رهڻ لاءِ تمام ضروري آهي. انساني جسم ۾ موجود جاندار گهرڙن جي نشونما جي دوران بيڪار مادا پيدا ٿيندا آهن. جن جو جسم مان نڪرڻ تمام گهڻو ضروري آهي.

نائٽروجنِي مادا غير ضروري (بيڪار) پاڻي ۽ پاڻياٺ نيڪال واري سرشتي (Excretory System) جي ذريعي خارج ٿيندا آهن. ڪجهه اهڙا ٻيا اضافي پاڻياٺ پگهر سان گڏ ڇمڙي جي ذريعي به خارج ٿيندا آهن. انساني نيڪال وارو سرشتو ٻن گڙدن ۽ ان سان ڳنڍيل ٻه ناليون ۽ هڪ مٿانو (Urinary Blader) ۽ پيشاب جي نلي (Urethra) تي مشتمل آهي جيئن مٿي ڏنل شڪل 1.4 ۾ ڏيکاريو ويو آهي.

جسم مان بيڪار شيون ڪيڙ ۾ بڪين / گڙدن جي ڪم جي وضاحت ڪريو.

بُڪيون / گڙدا (Kidney):

استاد: ٻارو! ڇا توهان ڪڏهن پڪري جو بُڪي ڏني آهي؟


اسلم: ها سائين! مون ڏني به آهي ۽ کاڌي به آهي مان پنهنجي پيءُ سان گڏ بازار مان پڪريءَ جو گوشت خريد ڪرڻ ويس ته بابا گوشت سان گڏ ان ۾ گڙدا (بڪيون) به ورتيون.

استاد: ٻارو ڇا توهان گڙدن (بڪين) جي باري ۾ ڪجهه ڄاڻ رکو ٿا؟

اسلم: نه سائين!

استاد: ٻارو! مان توهان کي ٻڌايان ته گڙدا (بڪيون) ڇا آهن ۽ انهن جا ڪم ڪهڙا آهن؟

اهي انساني جسم ۾ پيٽ جي اندر ڳاڙهي ناسي رنگ جي صورت ۾ هونديون آهن. هي ٻئي بُڪيون ڪرنگهي جي هڏيءَ جي ٻنهي پاسن کان موجود هونديون آهن ساڄي بُڪي نسبتاً کاٻي بُڪي کان ٿورو هيٺ هوندي آهي. انساني خارجي نظام سرشتي ۾ سڀ کان اهم عضوو آهي. انساني جسم جا سمورا سرشتا جسماني ڪم سرانجام ڏيڻ لاءِ هڪ ٻئي سان ڳنڍيل هوندا آهن. بُڪيون انساني خارجي سرشتي ۾ سڀ کان اهم عضوا آهن. انساني جسم جا سمورا سرشتا جسماني ڪم سرانجام ڏيڻ لاءِ هڪ ٻئي سان ڳنڍيل هوندا آهن ته جيئن جسم مان اضافي پاڻي ۽ لوڻياٺ پيشاب جي صورت ۾ بڪين ذريعي خارج ٿي وڃي.



هر بُڪيءَ مان نڪرندڙ نلي جيڪا مثاني ۾ داخل ٿئي ٿي اها پيشابي نالي (Ureter) چورائيندي آهي جيڪا بُڪين مان پيشاب کي مثاني (Uretery Bladder) ۾ منتقل ڪندي آهي. مثانو هڪ ٿيلهو هوندو آهي جنهن ۾ ٻئي پيشابي نليون پيشاب کي جمع ڪنديون آهن ۽ اتان کان هڪ پيشاب جي نالي (Urethra) جي ذريعي ٻاهر خارج ٿيندو آهي.

هر بُڪي جي اندروني بناوت ٽن حصن تي مشتمل هوندي آهي. جيئن شڪل ۾ ڏيکاريو ويو آهي. هڪ ٻاهريون حصو (Renal Cortex) ٿئي ٿو ٻيو اندريون حصو (Renal Medulla)، ۽ ٽيون هيٺيون حصو (Renal pelvis) هوندا آهن.


رينل ڪارٽيڪس گڙدن جو ٻاهريون حصو هوندو آهي جڏهن ته رينل ميڊيولا ۽ وچ وارو حصو هوندو آهي. جيڪو مخروطي شڪل جي بناوت تي مشتمل هوندو آهي ۽ رينل پيلوس اندروني حصو آهي جتي پيشاب جمع ٿيندو آهي ۽ هڪ هيٺين حصي مان پيشاب جي نالي ۾ داخل ٿيندو آهي جتان مٿاني ۾ وڃي پيشاب جي نلي مان ٻاهر نڪري ويندو آهي.

استاد لاءِ نوٽ:

استاد کي گهرجي ته ڪلاس ۾ ٻارن کي انساني نيڪال واري سرشتي جو چارٽ ڏيکاري ۽ پوءِ کين بُڪين جا ڪم ۽ پيشاب جي خارج ٿيڻ بابت مڪمل تفصيل سان بيان ڪري. پوءِ ٻارن کان مشاهدو ڪرائي ۽ انهن کان سوال ڪرڻ گهرجن.

سرگرمي 1:

- قاصائي جي دڪان تان ٻڪريءَ جي بُڪي خريد ڪريو.
- بُڪين جي ٻاهرين بناوت جو مشاهدو ڪريو ۽ ان جي شڪل کي پنهنجي ڪاپي ۾ ٺاهيو.
- بُڪيءَ جي ڊگهائي کي ٻن برابر حصن ۾ ڪٽيو.
- شين کي وڏو ڪندڙ شيشي جي مدد سان بُڪين جي اندرين ڪٽيل حصن جو مشاهدو ڪريو ۽ ان جي اندروني بناوت جي شڪل ڪاپي ۾ ٺاهيو.



جسم مان بيڪار مادا خارج ڪرڻ ۾ بڪين جي ڪرادار جي وضاحت ڪريو.

1. بڪيءَ ۾ پٿري جو ٺهڻ (Formation of stone in kidney):


استاد: ٻارو! ڇا توهان ڪڏهن ڪنهن انسان جي بڪيءَ ۾ پٿريءَ بابت ٻڌو آهي؟

نوٽ: استاد کي گهرجي ته سرگرميءَ دوران ٻارن سان گڏ ويهي انهن جي مدد ڪري ۽ ٻارن کان بڪين جي اندروني بناوت جي بابت مختلف سوال پڇي ته جيئن ٻارن کي ياد ٿي وڃي.

ارشاد: ها سائين! منهنجي وڏي ڀاءُ کي بڪيءَ ۾ پٿري هئي. هن جو علاج هڪ سرجن وٽ ٿيو، جنهن آپريشن ڪري منهنجي وڏي ڀاءُ کي صحتياب ڪيو.

استاد: اچو ته توهان کي ٻڌايان ته هي پٿري ڪڙدي ۾ ڪيئن ٺهندي آهي.

عام طور تي ڪائڻ ۾ ڪئلسيم جو وڌيڪ استعمال ۽ پيشاب جي تيزابيت جي ڪري بڪين ۾ پٿري جو سبب بڻجن ٿا. ڪڏهن ڪڏهن بڪي رت مان نمڪيات ۽ نائٽروجنيني مادي کي جدا ڪرڻ يا جسم مان خارج ڪرڻ جو ڪم وڌيڪ بهتر ڪري سگهندا آهن. اهڙي حالت ۾ بڪين ۾ لوڻ جمع ٿيڻ شروع ٿي ويندو آهي، جيڪو پٿري ٺهڻ جو سبب ٿئي ٿو جنهن جي ڪري ڪڙدن جو عمل به متاثر ٿيندو آهي ۽ تمام گهڻو سور ٿيندو آهي. ڪڏهن ڪڏهن ڪڙدن ۾ ٺهڻ واري پٿري جي ڪري پيشاب جي نالي (Urethra) مان مٿاني ۾ به داخل ٿي ويندي آهي.



جيڪڏهن پٿري ننڍي هوندي ته پاڻي جي گهڻي استعمال سان پيشاب ذريعي نڪري ويندي آهي. وچولي سائيز جي پٿري کي جديد علاج لٿيوٽريپسي (Lithotripsy) جي

ليٿراپي (Lithotripsy) ۽ گڙدن جي منتقلي هڪ اهم ٽيڪنالاجي آهي جيڪا طبعي سائنس جي شعبي ۾ بڪين جي بيمارين جي علاج لاءِ استعمال ڪرڻ واري هڪ خاص ٽيڪنالاجي آهي.

ذريعي ننڍڙن ٽڪرن ۾ توڙيو ويندو آهي. جيڪو پيشاب جي ذريعي ٻاهر نڪري وينديون آهن ۽ وڏي سائيز جي پٿريءَ کي آپريشن جي ذريعي ڪڍيو ويندو آهي.

2. ناڪارا بڪين جو علاج (Treatment of mal functional kidney) :

استاد: ٻارو! ڇا توهان کي خبر آهي ته ناڪارا بڪين جو علاج پڻ ٿي سگهي ٿو؟
ارشاد: جي سائين! منهنجي وڏو ڀاءُ ٻڌايو ته ناڪارا بڪين جو علاج ٻن طريقن سان ٿيندو آهي.


استاد: اهي ٻه طريقا ڪهڙا آهن؟

ارشاد: جڏهن ته هڪ طريقو رت مان پيشاب کي الڳ ڪرڻ (Dialysis) جو هوندو آهي ۽ ٻيو طريقو منتقلي / پيوندڪاري (Transplantation) جو هوندو آهي.

استاد: شاباش ارشد! توهان بلڪل صحيح ٿا چئو. اچو ته توهان کي ٻنهي طريقن جي وضاحت ڪريان ٿو.


(الف) رت مان پيشاب کي الڳ ڪرڻ (Dialysis):

مصنوعي طور سان رت مان بيڪار مادن کي جدا ڪرڻ ۽ ان جي صفائي ڪرڻ واري عمل کي ڊائلسس سڏيو ويندو آهي. هي ڊائلسس مشين جي ذريعي ٻن مختلف طريقن سان ڪيو ويندو آهي يعني ڇاڻڻ ۽ ٻيهر جذب ڪرڻ سان ڪيو ويندو آهي. هن عمل جي دوران، رت مان بيڪار مادن کي ڊائلائيزر نالي جي چوڌاري موجود گليوٽيڊ ڏانهن منتقل ٿي ويندا آهن ۽ صاف رت جسم ۾ واپس موٽي ايندو آهي.



(ب) بڪين جي پيوندڪاري (Kidney Transplant) :

جڏهن بڪي مڪمل طور تي ناڪارا ٿي ويندو آهي، ته اهڙي حالت ۾ ناڪارا بڪين کي تبديل ڪيو ويندو آهي، اهڙي ماڻهوءَ جي زندگي بچائڻ لاءِ هڪ صحتمند انسان جي بڪي لڳائي ويندي آهي جنهن جو تعلق ان جي خاندان سان هوندو آهي جنهن کي پيوندڪاري (Transplantation) چيو ويندو آهي.



چاتوهان کي خبر آهي؟

سند صوبي ۾ ٻن هنڌن تي ٽرانسپلانتيشن ڪئي ويندي آهي.

(i) سند انستيتيوت آف يورولاجي اينڊ ٽرانسپلانتيشن (SIUT) شهر ڪراچي ۾ واقع آهي.

(ii) گمبٽ انستيتيوت آف ميڊيڪل اينڊ سائنس (GIMS) اهو خيرپور ضلعي جي گمبٽ شهر ۾ واقع آهي.

خلاصو (Summary)

- تنتي سرشتو انساني جسم جي هڪ حصي کان ٻئي حصي تائين پيغام پهچائڻ ۽ جسماني ڪمن جي وچ ۾ رابطو قائم ڪرڻ جو ڪم سرانجام ڏيندو آهي.
- تنتي سرشتو اهم ٽن حصن تي مشتمل آهي.
 - (i) مغز
 - (ii) مغزي ڏوري
 - (iii) ڪرنگهي يا مغز ۽ ڪوپڙي جون تنتون
- ڪنهن به محرڪ جي رد عمل جي طور تي جسم جي فوري غير شعوري عمل کي (Reflex Action) سڏيو ويندو آهي.
- جسم مان بيڪار مادا خارج ڪرڻ واري سرشتي کي نيڪال جو سرشتو سڏيو ويندو آهي.
- انساني جي نيڪال وارو سرشتو ٻن بڪين، ٻن پيشاب جي نالين، مٿاني ۽ پيشاب جي مُڪ نليءَ تي مشتمل هوندو آهي.
- بڪين ۾ نمڪيات جي جمع ٿيڻ پٿريءَ جو سبب بڻجن ٿا.
- بڪين مان پٿري ڪڍڻ جي لاءِ پاڻي جو گهڻو استعمال لِيثيو ٽريپسي (Lithiotripsy) جو طريقو ۽ آپريشن (سرجري) جو طريقو استعمال ڪرڻو پوندو آهي.
- بڪين جي ناڪارا ٿيڻ جي ڪري ڊائلسس يا بڪيءَ جي پيوند ڪاري/منتقلي ذريعي علاج ڪري سگهجي ٿو.

مشق

سوال نمبر 1: دُرست جواب تي گول دائرو (O) لڳايو:

(i) ٻين سڀني سرشتن کي ڪنٽرول ڪرڻ وارو سرشتو آهي:

(الف) هاضمي جو سرشتو	(ب) نيڪال جو سرشتو	(ج) تنڻي سرشتو	(د) ساه ڪڍڻ جو سرشتو
----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(ii) جڏهن توهان جو هٿ ڪنهن گرم شيء سان لڳندو آهي، ته توهان پنهنجي هٿ کي فوري طور تي پوئتي ڪندا آهيو.

(الف) شعوري سرشتو	(ب) غير شعوري سرشتو	(ج) تنڻي سرشتو	(د) خارجي سرشتو
-------------------	---------------------	----------------	-----------------

(iii) جسم جو اهو عضو جيڪو رت مان نائٽروجن بيوڪار، مادن کي خارج ڪري ٿو. اهو آهي

(الف) دل	(ب) آندو	(ج) مادو	(د) بڪي
----------	----------	----------	---------

(iv) سڀ کان اهم خارجي عضو آهي.

(الف) بڪي	(ب) جگر	(ج) چمڙي	(د) ققڙ
-----------	---------	----------	---------

(v) هڪ ناڪارا عضوي کي صحتمند عضوي سان تبديل ڪيو وڃي ٿو اهو آهي:

(الف) ڊائلاسس	(ب) پيوندڪاري	(ج) جينيائي منتقلي	(د) منتقلي
---------------	---------------	--------------------	------------


سوال 2: هيٺ ڏنل سوالن جا جواب ڏيو.

- (i) تنڻي سرشتو دماغ ۽ جسم جي وچ ۾ پيغام ڪيئن پهچائي ٿو؟
- (ii) شعوري ۽ غير شعوري ارادن جا ٻه مثال بيان ڪريو؟
- (iii) مرڪزي تنڻي سرشتو جي وضاحت ڪريو.
- (iv) انساني خارجي تنڻي سرشتي جا اهم حصا بيان ڪريو.
- (v) بڪين جي اندروني بناوت جي وضاحت ڪريو.

سوال 3: هيٺ ڏنل تي مختصر نوٽ لکو.

- (i) غير شعوري عمل
- (ii) بڪين جو خراب ٿي وڃڻ
- (iii) ڊائلاسس / رت مان پيشاب کي الڳ ڪرڻ وارو عمل

سوال 4: هيٺ ڏنل نيڪال واري سرشتي جي شڪل جي مختلف حصن جا نالا لکو.



جاندار ۾ ورثو

(Heredity in living Organism)

مائوسس ۽ مياسس جي وچ ۾ فرق

(Differentiate between Mitosis and Meiosis)

جيوگهرڙن جي وچ (Cell Division):

استاد: ٻارو! جيوگهرڙي (سيل) جي بابت توهان ڇا ڄاڻو ٿا؟

اسلم: سائين! اسان کي خبر آهي ته جيوگهرڙو (سيل) جاندارن جو بنيادي ايڪو آهي.

استاد: شاباش اسلم! ڀلا ٻڌايو ته جيوگهرڙن جي وچ ڪيئن ٿيندي آهي؟


اسلم: سائين! اسان کي ان جي ڪابه ڄاڻ نه آهي. توهان اسان کي ان بابت ڪجهه ٻڌايو ۽ ان

جي وضاحت پڻ ڪريو.

استاد: ٻارو! هاڻي اچو ته مان توهان کي جيوگهرڙن جي وچ بابت ٻڌايان ٿو.

ڇا توهان کي خبر آهي!

- مرڪز (Nucleus) جيوگهرڙي (سيل) جو اهو حصو آهي جيڪو جيوگهرڙي جي سڀني ڪمن کي سنڀاليندو (ڪنٽرول) ڪندو آهي.
- جيوگهرڙي جي وچ جو ذميوار مرڪز (Nucleus) آهي ڇاڪاڻ ته هن ۾ مرڪز جو مادو نسلي منتقلي وارا جوڙا هوندا آهن.
- نسلي منتقلي وارا جوڙا پروٽين ۽ ڊي اين اي (DNA) مان ٺهيل هوندا آهن. ڊي اين اي اي هڪ تيزاب آهي جنهن کي ڊي آڪسي رائبو نيوڪليڪ ايسڊ (Deoxyribonucleic Acid) سڏيو ويندو آهي جنهن کي وراثتي مادو چئبو آهي.
- هڪ ئي ساڳي جنس (Species) جي جاندارن جي جيوگهرڙن ۾ نسلي منتقلي وارن جوڙن جو تعداد ساڳيو هوندو آهي.



توهان کي خبر آهي ته سڀئي گهڻن جيوگهرڙن وارا جاندار، ٻوٽا، جانور ۽ انسان ڪيترن ئي جيوگهرڙن سان ملي ڪري نھيا آهن، جيڪي زندگيءَ جي بناوت ۽ ڪم جو بنيادي ايڪو آهن. جاندارن ۾ موجود جيوگهرڙا مسلسل مرندا ۽ انھيءَ جڳھ تي نوان جيوگهرڙا پيدا ٿيندا رھن ٿا ۽ ھن عمل کي جيوگهرڙن جي ورڇ (Cell Division) سڏيو ويندو آھي. جيوگهرڙي جي ورڇ ھڪ اھڙو عمل آھي جنھن دوران ھڪ جيوگهرڙو، جنھن کي والدين جيوگهرڙو سڏيو ويندو آھي، اھو ٻن ڌيئرن جيوگهرڙن ۾ ورھايو ويندو آھي. جيوگهرڙي جي ورھاست جي شروعات کان پھريان والدين جيوگهرڙو ھڪ ابتدائي مرحلي مان گذري ٿو، جنھن کي (Interphase) جيوگهرڙي جي ٻن ورھاستن وارو مرحلو سڏيو ويندو آھي. انٽرفيس جي دوران جيوگهرڙو جي نيوڪلس ۾ موجود سڀئي نسلي منتقلي وارا جوڙا پنھنجي ساڳي شڪل يعني والدين جيوگهرڙي وانگر اختيار ڪندا آهن. اھڙي طرح نسلي منتقلي جوڙن جو تعداد ٻيڻو ٿي ويندو آھي.

جيوگهرڙي جي ورھاست جو عمل ٻن مرحلن ۾ ٿئي ٿو. مرڪزي ورھاست ۽ جيوگهرڙي جي مادي جي ورھاست (Cytokinesis) تي مشتمل ھوندو آھي.

جيوگهرڙن جي ورڇ جا ٻه طريقا ھوندا آهن:

1. مائيتوسس (Mitosis):

2. مياسس (Meiosis):

1. مائيتوسس (Mitosis):

مائيتوسس اھو عمل آھي جنھن دوران ھڪ والدين جيوگهرڙو ٻن ڌيئرن جيوگهرڙن ۾ ورھايو ويندو آھي ۽ انھن ۾ نسلي منتقلي جو تعداد والدين جي سيل جيترو ساڳيو رھندو آھي. نسلي منتقلي جوڙن ۾ موروثيت واري خاصيت ھوندي آھي. جن ۾ نسلي گهرڙا ھوندا آهن. جيڪي مختلف خاصيتن جا ذميوار آهن.


ھي عمل جنھن ۾ جيوگهرڙي جي مرڪز (Nucleus) ۾ نسلي منتقلي جوڙن جو تعداد ٻيڻو

2. مياسس (Meiosis):

مياسس جي عمل ۾ ٻه دفعا جيوگهڙن جي تقسيم ٿيندي آهي جنهن کي جيوگهڙن جي ورڇ (Reduction Cell Division) طور سڃاتو وڃي ٿو. مياسس مرڪز جي ٻن ڀاڱن مياسس-I ۽ مياسس-II تي مشتمل آهي.

مياسس (I): ورڇ دوران ٺهڻ وارا ٻه ڏيئر جيوگهڙي ۾ نسلي منتقلي وارن جوڙن جو تعداد والدين نيوكليس جيوگهڙو (سيل) جي مقابلي ۾ گهٽجي اڌ نسلي منتقلي وارن جوڙن جي برابر ٿي ويندو آهي. جڏهن ته:

مياسس (II): هن ۾ نسلي منتقلي وارن جوڙن جو تعداد چار ڏيئرن جيوگهڙن جي ٺهڻ دوران نسلي منتقلي وارن جوڙن جو اڌ تعداد برقرار رهندو آهي.



سيل ڊويزن ٻن طريقن سان ٿئي ٿي.


(i) مائٽوسس (Mitosis) ۾ جسماني (Gametes) جنسي جيوگهڙي جي نشوونما ۽ ٽوڙڻ جوڙڻ جي مرمت جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

(ii) مياسس (Meiosis) ۾ جڏهن جنسي جيوگهڙو (Gametes) (انسانن، جانورن ۽ پوتن) ۾ واڌ ويجهه جي دوران ورهائجي وڃن ٿا.

مائٽوسس ۽ مياسس جي وچ ۾ فرق

:(Differentiate between Mitosis and Meiosis)

مياسس	مائٽوسس
1. مياسسس جي نتيجي ۾ والدين سيل چار ڏيئر جيوگهرڙن ۾ ورهائجي وڃي ٿو.	1. مائٽوسس جي نتيجي ۾ والدين سيل ٻن ڏيئرن سيل ۾ ورهائجي وڃي ٿو.
2. مياسس جي نتيجي ۾ پيدا ٿيڻ وارا ڏيئر گهرڙن ۾ نسلي منتقلي وارن جوڙن جو تعداد والدين جي سيلز کان اڌ ٿي ويندا آهن.	2. مائٽوسس پاران پيدا ٿيندڙ ڏيئر سيلن ۾ نسلي منتقلي وارن جوڙن جو تعداد ساڳيو والدين جيوگهرڙن جيترو ئي هوندو آهي.
3. مياسس جو عمل جانورن ۾ واڌ ويجهه حيواني تخم (Gametes) ۽ ٻوٽن ۾ اهو عمل پيدائشي گهرڙن (Spores) جي ذريعي ٿئي ٿو.	3. مائٽوسس جو عمل جسم جي جيوگهرڙن ۾ ٿيندو آهي.
4. مياسس جو عمل ٻن چڪرن ۾ ٿئي ٿو جنهن کي ميوٽڪ I (Meiotic-I) ۽ ميوٽڪ II (Meiotic-II) چيو وڃي ٿو.	4. مائٽوسس جو عمل هڪ ئي چڪر ۾ ٿيندو آهي.
5. جيوگهرڙي جي مادي جي ورهاست (Cytokinesis) يا جيوگهرڙي جي مادي (Cytoplasm) ۾ ورڇ جو عمل مياتڪ-I ۽ مياتڪ-II ٻنهي ۾ ٿيندو آهي.	5. ٽيلوفيز کان پوءِ يڪدم جيوگهرڙي جي مادي جي ورهاست تي ٿيندي آهي. جيڪو مائٽوسس جو آخري مرحلو هوندو آهي.




شڪل 2.4 مائٽوسس ۽ مياسس جي وچ ۾ فرق

سرگرمي 2.1:

مائيتوسس ۽ مياسس جو ماڊل ٺاهڻ.

مون کي ڇا گهرجي؟

- ڊسپوزيبل پليٽ 12 اڇي رنگ جون.
- ٻن مختلف رنگن جا ڌاڳا
- موتي ڌاڳا (Beads)
- مختلف رنگن جا مارڪر
- هڪ عدد ڦينڇي وغيره



شڪل 2.5 مائيتوسس ۽ مياسس جا ماڊل

استاد لاءِ نوٽ: استاد ٻارن کي خوردبين (Microscope) جي ذريعي مائيتوسس ۽ مياسس جي تيار ٿيل سلائيد (جيڪڏهن سلائيد موجود نه هجن ته چارٽ جو سهارو ورتو وڃي) ڏيکاريو ۽ ٻارن کي چئو ته هو پنهنجي ڪاپي ۾ تمام مرحليوار شڪليون ٺاهين. استاد ان ڳالهه جي پڪ ڪري ته هر شاگرد مشاهدو ڪري مرحليوار شڪليون ٺاهي رهيا آهن. استاد ان وقت ٻارن کي مائيتوسس ۽ مياسس جي وچ ۾ فرق جي باري ۾ مقابلو ڪرائي ۽ ٻار استاد جي مدد سان انهن جي شڪل تي نالا به لکن.

طريقيڪار:

- توهان نيوكلس (مرڪز) جو مشاهدي لاءِ اچي رنگ جي ڊسپوزيبل پليٽ استعمال ڪري سگهو ٿا.
- نسلي منتقلي وارن جوڙن جي جاءِ تي ڏاڳا استعمال ڪيا وڃن.
- موتي، سينٽوميئر کي ظاهر ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيا وڃن.
- اسپينڊل فائبرس ڏاڳن يا مارڪر ذريعي ٺاهي سگهجن ٿا.

جاندار شين ۾ خصوصيات کي نسلي گهرڙن ذريعي نسلي منتقلي وارا جوڙا ضابطو ڪندا آهن.

مائوسس قدرت جو هڪ انمول طريقو آهي جيڪڏهن مائوسس جو عمل نه ٿئي ته هر نئين جنس (Species) جيوگهرڙن ۾ هڪ نسل کان ٻئي نسل تائين نسلي منتقلي وارا جوڙا جي تعداد جاري ڪو نه رهي سگهندو ۽ جيوگهرڙن ۾ خصوصيت جي تعداد به مقرر نه رهي سگهندو.

- مياسس جي به پنهنجي اهميت آهي. مياسس جي ذريعي هڪ نسل کان ٻئي نسل تائين موروثي خصوصيات جي تبديلي جو عمل ڪنٽرول ڪيو ويندو آهي.

جيوگهرڙي جي شڪل ۾ DNA ۽ جين (Gene) ۽ نسلي منتقلي وارن جوڙن جي سڃاڻپ ڪريو.

استاد: ٻارو! ڇا توهان کي خبر آهي ڊي اين اي (DNA) ڇا هوندو آهي ۽ اهو ڪٿي هوندو آهي؟ اهو ڪهڙي شيءِ جو مخفف آهي ۽ ان جو ڪهڙو ڪم هوندو آهي؟ اچو ته! مان توهان کي ٻڌايان ٿو ته مرڪز (Nucleus) جي اندر ڇا هوندو آهي؟


1. ڊي آڪسي رائيبو نيوكليڪ ايسڊ (Deoxyribo Nucleic Acid (DNA)

ڪيميائي طور نسلي منتقلي وارن جوڙن پروٽين ۽ نيوكلس ايسڊ تي مشتمل آهي. ڊي اين اي جو هڪ ماليڪيول ٻن ڊگهن ڏاڳن جي شڪل جا هوندو آهي. جن جون لڙهيون آهن. هڪ ٻئي جي چوڌاري وڪوڙيل يا ڳنڍيل هوندا آهن. ڊي اين اي هڪ تمام ڊگهو ماليڪيول هوندو آهي جيڪو نيوكليوٽائڊس جيوگهرڙن سان ملي ڪري ٺاهيندا آهن. نيوكليوٽائڊس، فاسفيٽ، شگر ۽ لوٽياٽ (تيزاب) تي مشتمل آهي.

هر جاندار شيءِ جو پنهنجو منفرد ڊي اين اي هوندو آهي. اهو جينيائي معلومات کي پنهنجي نيوكليوٽائڊ جي ترتيب سان ذخيرو ڪندو آهي.

استاد لاءِ هدايت:

سرگرمي کي ڪرائڻ جي دوران، استاد ٻارن کي چارٽ ڏيکاري ۽ انهن کي چوي ته اهي الڳ الڳ ڪارڊ تي مائٽوسس ۽ مياسس جا مختلف مرحليوار تصويرون ٺاهن ۽ ٻن ٻن ٻارن جا گروپ ٺاهي پڻ ڪارڊ ڳولڻ واري سرگرمي ڪرائي.




شڪل 2.6 ڊي اين اي ماڊل

2. جين (Gene):

مورثيت جو بنيادي جسماني ۽ ڪم جي ايڪو جين (Gene) چورائيندو آهي. جينس مختلف خصوصيت جي اظهار جا ذميوار هوندا آهن. هي جين نسلي منتقلي وارن جوڙن جي ترتيبوار هڪ ٻئي لائين ۾ موجود هوندا آهن هر جاندار ۾ نسلي منتقلي وارن جوڙن جو تعداد مقرر هوندو آهي.

3. نسلي منتقلي وارا جورا (Chromosomes):

نسلي منتقلي وارا جوڙا مرڪز ۾ اندر ڏاڳي نما بناوت جي چار جي شڪل ۾ موجود هوندا آهن. جڏهن جيوگهرڙو ورهائجي ٿو ته ڏاڳي نما بناوت جو هي چار سڪڙجي ننڍو ٿي ويندو آهي جيڪو خاص قسم جا نسلي منتقلي وار جوڙا ٺاهي ٿو. اهو ٻن ڏاڳي نما بناوت تي مشتمل هوندو آهي. اهي ٻه ڏاڳي نما بناوت هڪ ئي مرڪز جي ذريعي وچ ۾ ڳنڍيل هوندا آهن. نسلي منتقلي وارن جوڙن جو جوڙو هڪجهڙا (Homologous) نسلي منتقلي وارن جوڙن سڏيو ويندو آهي. هڪ ساڳي جاندار ۾ نسلي منتقلي وارن جوڙن جو تعداد ساڳيو هوندو آهي.



شڪل 2.6 نسلي منتقلي وارا جوڙا

موروثيت جي تعريف ڪريو ۽ والدين کان ٻارن ۾ خصوصيت جي منتقلي ۾ ان جي اهميت ڄاڻي سگهن.

استاد: ٻارو! ڇا توهان پنهنجي باري ۾ تبصرو ٻڌو آهي ته توهان ڪيتري قدر پنهنجي ماءُ سان ڪيتري مشابهت رکندا آهيو؟ توهان جا وار ۽ توهان جي پيءُ جا وار ڪهڙي طرح گهونديدار (Curly) آهن؟

پيدائش جي عمل دوران، جاندار پنهنجن خاصيتن کي پنهنجي ٻارن ۾ منتقل ڪري ڇڏيندا آهن. اهو سبب آهي جو ٻار پنهنجي والدين جهڙا نظر ايندا آهن. ٻجن جي ڦٽڻ سان پيدا ٿيڻ وارا ٻوٽا به پنهنجي والدين ٻوٽن جي مشابهت ڄاڻيندا آهن. والدين کان اولاد ۾ خصوصيات جي منتقلي کي موروثيت چئبو آهي مثال طور:

اڪين جو رنگ، چمڙي يا چهري جو رنگ، وارن جو رنگ، ڪنن جون پاڙيون گڏيل يا الڳ ۽ قد ۽ ذهانت وغيره آهي خصوصيات آهن جيڪي والدين کان اولاد ۾ منتقل ٿينديون آهن ۽ موروثي خاصيتون موروثي ڪردارن (Heredity Characters) کي سڏيو ويندو آهي.

سرگرمي 2.2:

موروثي خاصيتن جي وچ ۾ ڀيٽ

جدول ۾ ڏنل ڪجهه خاصيتون پنهنجي خاندان جي ميمبرن ۾ ڏسو ۽ انهن کي هيٺ

ڏنل جدول ۾ ريكارڊ ڪريو:

خاصيت	توهان	ماءُ	پيءُ	پيٽ	پاءُ	ڏاڏو	ڏاڏي	نانو	ناني
وار (سڌا يا گهنڱرو)									
اڪين جو رنگ (نيرو، پورو، ڪارو)									
جسم جو رنگ (اڇو، ڪارو، سانورو)									
اوچائي (ڊگهو، وچولو، ننڍو)									

مٿي ڏنل جدول مان حاصل ڪيل معلومات جي بنياد تي پنهنجي ڪلاس جي ساٿين کان هيٺ ڏنل سوال پڇو:

- (i) تون ۽ توهان جي ڀائرن ۾ ڪهڙيون هڪجهڙيون جسماني خاصيتون آهن؟
- (ii) انهن مان ڪهڙيون خاصيتون توهان جي ڏاڏي، ڏاڏي، ناني ۽ نانيءَ ۾ آهن؟
- (iii) توهان جون ڪهڙيون خاصيتون پنهنجن ڀائرن ۽ پينرن کان مختلف بڻائين ٿيون؟
- (iv) والدين کان ٻارن ۾ منتقل ٿيڻ وارين خاصيتون ڪي ڇا چئبو آهن؟
- (v) مٿي ڏنل مشاهدن مان توهان ڪهڙو نتيجو حاصل ڪيو. ان مان توهان ڪي ڪهڙي معلومات حاصل ٿي؟


ڇا توهان کي خبر آهي!

- ٻارن ۾ ڪيتريون ئي جسماني خاصيتون هونديون آهن جيڪي انهن جي والدين سان مشابهت رکنديون آهن، پر انهن ۾ پڻ ڪيتريون ئي ڪجهه اهڙيون خاصيتون هونديون آهن جيڪي هنن جي ماءُ پيءُ وانگر نه هونديون آهن.
- اهڙي طرح، ڀائرن ۽ پينرن جون ڪيتريون ئي جسماني خاصيت هڪ ٻئي کان مختلف هونديون آهن.
- هڪ ئي خاندان جي ميمبرن ۾ موجود مختلف جسماني خاصيتن ۾ تبديليون فرق (Variation) چورائينديون آهن.
- مفيد فرق جاندارن کي پنهنجو پاڻ کي ماحول سان ملندڙ جلندڙ پنهنجي نسل کي قائم رکڻ ۾ مدد ڏين ٿيون.

ڪنن ۽ اکين جي رنگن جي متعلق خصوصيات جي پيٽ ڪريو؟
 استاد: ٻارو! ڇا توهان ڪڏهن مختلف اکين جي رنگن وارن ٻارن کي ڏٺو آهي؟
 انهن جي اکين جو رنگ ڪيئن هوندو آهي؟
 ۽ انهن جي اکين جو رنگ توهان کان ڪيئن مختلف آهي؟
 توهان ڪڏهن غور ڪيو آهي؟
 ٻار: هڪ آواز ۾ (سائين! اسان ٻارن کي مختلف رنگن جي اکين سان ڏٺو آهي پر اسان
 کي خبر ناهي ته اهو ڇو آهي؟
 استاد: اچو ته مان توهان کي ٻڌايان ته اکين جو رنگ ڪهڙو هوندو آهي ۽ ڪجهه ٻارن جي
 ڪنن جون پاپٽيون ڇو مختلف هونديون آهن.

1. اکين جو رنگ (Eye Colour):

جاندارن ۾ اکين جو رنگ جين جي هڪ جوڙي جي ذريعي ڪنٽرول ٿيندو آهي. ان ڪري اها موروثي خصوصيات آهي. اک جي رنگين حصي (Iris) ۾ پوري رنگن جا مادا ناسي رنگ جي مادن (Brown pigments) جي نهڻ کي نسلي گهرڙن جو ضابطو چئبو آهي، جيڪڏهن اهو مادو جينز جي ڪم جي ڪري وڌيڪ پيدا ٿئي ٿو ته اکين جو رنگ ڪارو ٿي ويندو آهي. ڇاڪاڻ ته جينز جي ڪم ڪرڻ سان مادو وڌيڪ پيدا ٿي ويندو آهي. ان ڪري اکين جو رنگ هلڪو ناسي ٿيندو آهي. اکين جو نيو، سائو ۽ واڱڻائي، ڳاڙهو رنگ، آئرس ۾ مختلف مقدار ۾ پيدا ٿيڻ آهي.



شڪل 2.8 اکين جا مختلف رنگ

سرگرمي 2.3:

اڪين جي رنگ سان لاڳاپيل خصوصيات جو مشاهدو ۽ پيٽ ڪريو، پنهنجي ڪلاس ۽ پاڙيسري دوستن جي اڪين جو رنگ ۽ پنهنجا مشاهدا هيٺ ڏنل جدول ۾ تحرير ڪريو.

نمبر	نالو	اڪين جو رنگ (ڪارو، نيرو، ناسي، ساڻو)	ماءُ يا پيءُ مان اها صفت وراثت ۾ ملي ٿي؟
1			
2			
3			
4			
5			
6			

2. ڪن جون پاڙيون (Earlobe):

ڪجهه انسانن ۾ ڪنن جون پاڙيون منهن سان ڳنڍيل هونديون آهن ۽ ڪن انسانن ۾ اهي پاڙيون منهن سان نه پر الڳ لڙڪيل هونديون آهن. اهي خاصيتون پڻ جين ذريعي ڪنٽرول ڪيون وينديون آهن ۽ انهن کي موروثي خاصيت سڏيو ويندو آهي. جڏهن هن خصوصيات کي ضابطو ڪرڻ وارا نسلي گهرڙا ڪم ڪندا آهن ته انهن ڪنن جو پاڙيون منهن سان ڳنڍيل يا الڳ هونديون آهن. ڪجهه انسانن ۾ هي نسلي گهرڙا ڪونه هوندا آهن پر انهن ۾ ڪنن جون پاڙيون منهن سان ڳنڍيل هونديون آهن.



آزاد ڪن جي پاڙي



جڙيل ڪن جي پاڙي

شڪل نمبر 2.9: ڪن جي جڙيل پاڙي ۽ آزاد ڪن جي پاڙي

سرگرمي 2.4:

ڪنن سان لاڳاپيل خصوصيات جو مشاهدو ڪري انهن جي پيٽ ڪرڻ (Earlobe) ڪنن جون پاپٽيون پنهنجن ڪلاس وارن ۽ پاڙي وارن دوستن جي ڪنن جو مشاهدو ڪريو ۽ هيٺ ڏنل جدول ۾ پنهنجو مشاهدو ريكارڊ ڪريو.

نمبر	نالو	(گنڊيل يا الڳ) ڪن جون پاپٽيون	والدين (ماءُ يا پيءُ) مان توهان کي ڪهڙي خصوصيات ورثي ۾ ملي آهي؟
1			
2			
3			
4			
5			
6			

استاد لاءِ هدايت: مٿي ڏنل سرگرميون ڪرڻ جي وقت استاد کي گهرجي ته هو ٻارن سان گڏ هجي ۽ انهن کي مشاهدن لکڻ وقت انهن جي رهنمائي ڪري. ٻارن کان سوالن ۽ جوابن جو سلسلو جاري رکيو.

خلاصو (Summary)

- ڊي اين اي (DNA) هڪ ڊگهي اسپرنگ جهڙي ڏاڪڻ وانگر ٿيندو آهي.
- اهو عمل جنهن دوران هڪ والدين جيوگهڙو (سيل) ٻن ڌيئرن سيلز ۾ ورهائجي ٿو، ان کي سيل ڊويزن سڏيو ويندو آهي.
- مائٽوسس جيوگهڙي جي ورهاست اهو عمل جنهن دوران هڪ والدين گهڙن کي ٻن ڌيئرن گهڙن ۾ اهڙي طرح ورهايو ويندو آهي جو هو ڌيءَ جي جيوگهڙي ۾ نسلي منتقلي وارن جوڙن جو تعداد ساڳيو رهندو آهي جيئن والدين جي جيوگهڙي ۾ هوندو آهي.
- مياسس اهو عمل جنهن دوران هڪ والدين گهڙو ٻه ڀيرا ورهائجي ٿو، جنهن جي نتيجي ۾ چار ڌيئرن گهڙن ۽ هر ڌيئرن گهڙي ۾ نسلي منتقلي وارن جوڙن جو تعداد والدين جيوگهڙن جي پيٽ ۾ اڌ رهجي ويندو آهي.

- ٻار پنهنجي والدين سان مشابهت رکن ٿا. ڇو ته انهن جون ڪيتريون ئي خاصيتون پنهنجي والدين کان ورثي ۾ مليون آهن.
- اهو عمل جنهن جي ذريعي خاصيتون والدين کان ٻارن ۾ منتقل ٿين ٿيون. ان کي وراثت چئبو آهي.
- وراثت جو بنيادي جسماني ۽ ڪم واري جيوگهڙي کي جين چئبو آهي.
- اڪين جورنگ، وارن جورنگ، چمڙي يا منهن جورنگ، الڳ يا ڳنڍيل ڪنن جون پاڙيون ۽ قد، ذهانت وغيره موروثي خاصيتن جا مثال آهن.

مشق

سوال 1: درست جواب تي دائرو O لڳايو.

(i) ڊي اين اي (DNA) جو ڪهڙو حصو هڪ خاص قسم جي پروٽين ٺاهڻ جي صلاحيتن تي مشتمل آهي؟

(الف) ڊي اين اي اسٽرينڊ	(ب) نيوكليوٽائيڊ/مرڪزي جُزا	(ج) نسلي منتقلي وارا جوڙا	(د) جين/نسلي گهڙو
-------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------

(ii) نسلي منتقلي وارن جوڙن جو تعداد اڌ ٿي ويندو آهي

(الف) مائيتوسس جي دوران	(ب) مياسس جي دوران	(ج) مياسس II جي دوران	(د) مائيتوسس ۽ مياسس-II جي دوران
-------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------

(iii) اهي ڪهڙيون خصوصيات آهن جيڪي والدين کان ٻارن ۾ منتقل ڪيون وينديون آهن؟

(الف) وراثت جون خصوصيات	(ب) غير موروثي خصوصيات	(ج) ماحولياتي خصوصيات	(د) قدرتي خصوصيات
-------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------

(iv) انهن ۾ اڪين جورنگ متاثر ٿيندو آهي

(الف) کاڌي سان	(ب) ماحول سان	(ج) جين سان/نسلي گهڙن سان	(د) الف ۽ ب ٻنهي سان
----------------	---------------	---------------------------	----------------------

سوال 2. هيٺ ڏنل جا مختصر جواب ڏيو.

- (i) موروثيت جي وصف لکو؟
- (ii) ٻن موروثي خصوصيات جا نالا ٻڌايو؟.
- (iii) ٻن غير موروثي خصوصيتن جا نالا ٻڌايو؟

سوال 3. هيٺ ڏنل جا تفصيل سان جواب ڏيو.

- (i) مائيتوسس جي عمل کي بيان ڪريو.
- (ii) مياسس جي عمل کي بيان ڪريو.
- (iii) مائيتوسس ۽ مياسس جي وچ ۾ فرق بيان ڪريو.
- (iv) موروثيت ڇا آهي؟ والدين کان ٻارن ۾ خصوصيات جي منتقلي ۾ ان جي اهميت بيان ڪريو.
- (v) انهن خصوصيات کي بيان ڪريو جيڪي والدين کان ٻارن ڏانهن منتقل ٿين ٿيون.

سوال 4. هيٺ ڏنل تي نوٽ لکو:

- (i) ڊي اين اي (DNA)
- (ii) نسلي گهرڙو
- (iii) نسلي منتقلي وارا جوڙا

آلودگي (گدلاڻ) ۽ ان جا ماحول تي اثر

(Pollution and its Effect on Environment)

جتي انسان پنهنجي زندگيءَ کي آسان بنائڻ لاءِ ميدان ۾ نيون ايجادون ۽ تحقيقات ڪيون آهن، انهن ايجادن ۾ هن ڌرتيءَ تي جاندارن جي زندگيءَ کي ڪيترن ئي خطرن ۾ وڌو آهي. ڪڏهن ڪڏهن اهي خطرا به هن Diversity ماحولِي نظام ۾ غير فطري تبديلين جو سبب بڻجن ٿا. زمين تي زندگيءَ جي بقا لاءِ جاندار انسان ۽ ماحول جي وچ ۾ توازن ۽ تعلق تمام ضروري آهي.

زمين تي زندگيءَ جي بقا لاءِ جاندارن، انسانن ۽ ماحول ۾ متوازن تعلق جو هجڻ تمام ضروري آهي گذريل 100 سالن دوران آباديءَ جو اضافو ۽ وڏي پيماني تي معاشري ۾ صنعتن جي استعمال جو انساني سرگرمين زمين جي ماحول تي تمام گهڻو خراب اثر وڌو آهي. قدرتي ذريعن جو غير ضروري استعمال ماحول تي نقصان ڪار اثر وڌا آهن. مثال طور آمدورفت جي ذريعن ۾ تبديلي ۽ وڏن صنعتن مان نڪرندڙ بيڪار مادن جي خارج ٿيڻ جي نتيجي ۾ پيدا ٿيندڙ گئس ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ ٻيون گئسون گلوبل وارمنگ جون ذميوار آهن.

فضائي آلودگي (Air Pollution):

استاد: ٻارو! ڇا توهان کي خبر آهي ته فضائي آلودگيءَ ڇا آهي ۽ اهو اسان انسانن کي ڪيئن متاثر ڪري ٿي؟

انور: سائين! منهنجي وڏي پيٽ شهر جي ڪاليج ۾ پڙهندي آهي. هن ٻڌايو ته شهر جو ماحول ڳوٺ جي ماحول کان وڌيڪ خراب آهي. ڇو ته اتي ڪارخانن جو دونهون، بيشمار گاڏين جو دونهون اسان جي زندگيءَ کي تمام گهڻو متاثر ڪري ٿو. استاد: انور! تون صحيح ٿو چئين.

اچو ته مان توهان کي اسان جي صحت تي فضائي آلودگيءَ جي اثرن بابت ڪجهه وڌيڪ معلومات ڏيان.

اسان جنهن ماحول ۾ رهون ٿا اهو ايترو صاف ناهي جيترو هجڻ گهرجي. ڪيتريون ئي قدرتي ۽ انساني سرگرميون اسان جي ماحول کي نقصانڪار مادي سان گڏو ڪن ٿيون. طوفان پوئڻ جو سڙڻ، ٻرندڙ جبل وغيره فضا ۾ مٽي جا ذرڙا ۽ زهريلي گيسون خارج ڪن ٿا. ٻئي طرف گاڏين ۽ ڪارخانن ۽ صنعت ۾ تيل جو ٻرڻ ۽ ٻيون ڪيتريون ئي انساني سرگرميون ماحول ۾ زهريلو مرڪبات خارج ڪنديون رهن ٿيون. جيڪي اسان جي ماحول کي گڏو ڪن

ٿا جنهن کي فضاڻي آلودگي (Air pollution) سڏيو ويندو آهي.

استادن لاءِ نوٽ:

استاد ٻارن کي پنهنجي گروپن سان گڏجي ڪري ماحول جي اثرن تي، معلوماتي مواد تيار ڪرڻ ۾ مدد ڪري ۽ ان ڳالهه جي به منصوبابندي ڪري ته هن معلومات کي مقامي علائقي جي ٻين ماڻهن کي ڪهڙي طرح سان ٻڌايو وڃي.



فضاڻي آلودگي



زميني آلودگي



ٻيلن جي واڍي

شڪل 3.1: آلودگي جا مختلف ذريعا

ٻوٽن جو سڙڻ، ڳرڻ ۽ ٻرندڙ جبل جو ڦاٽڻ
اهي فضاڻي آلودگي جو سبب بڻجن ٿا.

فضاڻي گدلاڻ جي ڪري انساني عضون واري سرشتن ۾ ٿيندڙ مسئلا:

اسان جي موجوده ۽ ايندڙ نسلن لاءِ سٺو ماحول ۽ وسيلو اسان جي بقا لاءِ تمام گهڻو ضروري آهن. بدقسمتي سان زمين تي انساني سرگرميون مسلسل اسان جي ماحول کي تبديل ڪري رهيون آهن ۽ انسانن لاءِ زندهه رهڻ لاءِ وڌيڪ ڏکئي ڪان ڏکيو بڻائي رهيا آهن. اڄ ڪلهه انسان پنهنجي وقت جي سڀ کان وڏي ماحولياتي آلودگي يا گدلاڻ کي منهن ڏئي رهيا آهن. آلودگي (هوا، زمين ۽ پاڻي) اڻ وڻندڙ طبعي ۽ ڪيميائي يا حياتياتي خاصيتن جو پيدا ٿيڻ آهي جيڪو ٻين جاندارن جي زندگيءَ تي نقصانڪار اثرن جو سبب بڻجي رهيا آهن.



ٻوٽن ۽ وڻن جو ڳرڻ ۽ سڙڻ



ٻرندڙ جبل جو ڦاٽڻ

ڪيتريون ئي شيون ماحول ۾ رهڻ وارن جاندارن جي لاءِ ماحول کي جاندارن لاءِ غير صحتمند ڪري رهيون آهن. اهي آلودگي جو سبب بڻجن ٿيون. دنيا جي اڪثر صنعتي علائقن ۾ هوائي آلودگي عام هوندي آهي، جيڪا سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ هوندي آهي. جنهن جي ڪري انسانن ۾ خطرناڪ قسم جون بيماريون پيدا ٿين ٿيون. استاد: ٻارو! اچو ته مان توهان کي ڪجهه هوا جي آلودگي ۽ انهن جي ذريعن بابت ڪجهه معلومات ڏيان ٿو.

ڪاربان مونو آڪسائيڊ (CO)، سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ (SO_2)، نائٽروجن جون آڪسائيڊس (NO ۽ NO_2)، ڪلورو فلورو ڪاربنس (CFCs) وغيره وڏي هوائي آلودگي آهن. روزمره وارن نامياتي مادن جي ڳرڻ ۽ سٽڻ سان پيدا ٿيندڙ واريون زهريلو گئسون، مادي جا ذرڙا، خاص ڪري دونهن جا ذرڙا، مٽي واري هوا، گلن جو جنسي ٻورو وغيره به ماحول کي گدلو ڪن ٿا.

1. ڪاربان مونو آڪسائيڊ (CO):

ڪوئلي ۽ ٻين بيڪار فيول (قدرتي گئس، پيٽرول، تيل وغيره) جي نامڪمل ٻرڻ سان ڪاربان مونو آڪسائيڊ پيدا ٿئي ٿي. گاڏين ۽ ڪارخانن مان نڪرندڙ دونهن به ڪاربن مونو آڪسائيڊ جو وڏو ذريعو آهي، اها بي رنگ ۽ بي بوءِ گئس هوندي آهي، جيڪا دل جي بيمارين جو سبب بڻجي ٿي. ان جي ڪري مٿي ۾ سور ۽ ذهني ياداشت ۾ گهٽتائي به ٿي ويندي آهي. ڪاربن مونو آڪسائيڊ گئس ڦڦڙن کي متاثر ڪري ٿي ۽ انهن جي ڪم ڪرڻ جي صلاحيت کي ڪمزور ڪري ٿي. جڏهن ڪاربان مونو آڪسائيڊ اسان جي رت ۾ شامل ٿي ويندي آهي ته اهورت جي ڳاڙهن جزن سان گڏجي ويندي آهي ۽ جسم ۾ آڪسيجن جي فراهمي کي متاثر ڪندي آهي.

2. سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ (SO_2):



شڪل: هوائي آلودگي جا قدرتي ذريعا

سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ ڪارخانن ۾ ڪوئلي يا تيل جي سٽڻ سان پيدا ٿيندي آهي. ٿرمل پاور اسٽيشن مان نڪرندڙ دونهن ۾ عام طور تي سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ هوندي آهي. ان جي بوءِ ڏاڍي ناقابل برداشت هوندي آهي. ان ۾ ساهه کڻڻ سان تمام گهڻي ڪنگهه زڪام ۽ فلو، ساهه کڻڻ ۾ ڏڪيائي (دم) ۽ جسماني ٽڪاوت پيدا ٿي سگهي ٿي. سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ برسات جي پاڻيءَ ۾ شامل ٿي ڪري ۽ تيزابي برسات جو سبب بڻجي ٿي. سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ ٻوٽن ۾ موجود سائي مادي کي تباھ ڪري

ٿي، نتيجي طور ٻوٽن ۾ روشنائي ترڪيبي عمل (فوٽوسنتيسس) متاثر ٿئي ٿو.

چا توهان کي خبر آهي!

سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ:

- دائمي ڪنگهه دم سبب ساهه جي ڪٽڻ ۾ مشڪلات پيدا ڪندي آهي.
- ڦڦڙن کي ناڪاره بڻائي ڇڏيندي آهي.
- دل جي بيمارين جو سبب بڻجي ٿي.
- ڪينسر جهڙين موذي مرض جو به سبب بڻجي ٿي.

3. نائٽروجن جون آڪسائيڊز (NO ۽ NO_2):

نائٽروجن جا آڪسائيڊس ڪارخانن ۽ گاڏين جي ڊيزل مان پيدا ٿين ٿيون ۽ تيز گرمي پد تي ڪوئلي ۽ تيل کي ساڙڻ سان پيدا ٿين ٿيون. اهي زهريلي گئسون آهن. اهي به برسات جي پاڻي سان ملي ڪري تيزابي برسات جو سبب بڻجن ٿيون. اهي گئسون ڦڦڙن کي متاثر ڪن ٿيون.



هي ڌنڌ (Smog) نهڻ جو وڏو سبب آهي ۽ انساني صحت تي ناڪاري اثر وجهي ٿي.

4. ڪلوروفلورو ڪاربان (CFCs):

ڪلوروفلورو ڪاربان گئس جو مجموعو آهن جن ۾ ڪلورين (Cl)، فلورين (F) ۽ ڪاربان (C) جا ائٽم شامل هوندا آهن. اهي زهريليون گئسون، فرج ۽ ايئرڪنڊيشنرن جي استعمال کان ٻاهر فضا ۾ خارج ٿينديون آهن. هي گئس زمين جي حفاظتي ته جي گهٽ ٿيڻ جو بنيادي سبب آهي.

انساني سرگرمين جا ماحول تي اثر

(Effect of Human Activity on Environment)

انساني سرگرميون جهڙوڪ: پيٽرول جو ساڙڻ، گاڏين جو دهنون، زهريلن مادن جا ڦوهارا، اسپري، پاڻن جو وڌيڪ استعمال جراثيم ڪش ۽ زرعي ڪيميائي ۽ پيلن جو ڪٽرائڻ اسان جي ماحول کي خراب يا متاثر ڪري رهيا آهن. مثال طور: اسان جي آمدورفت طريقن ۾ تبديلين ۽ وڏن ڪارخانن مان بيڪار مادن جو نڪرڻ، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ ٻين صنعتن مان بيڪار مادا گلوبل وارمنگ جا ذميوار آهن. هتي اسان ماحول تي انساني سرگرمين جي ناڪاري اثرن جا عالمي حرارت ۾ اضافي ڪجهه مثال بيان ڪنداسين.

1. گرین هائوس جو اثر (Green House Effect):

جڏهن سج جي روشني زمين تي پوندي آهي ته ان جو ڪجهه حصو زمين جذب ڪري وٺندي آهي ۽ ان کي گرميءَ جي توانائي ۾ تبديل ڪري ڇڏيندي آهي. هن گرميءَ جي توانائي جو ڪجهه حصو زمين، فضا ۾ موٽائي ٿي. فضا ۾ موجود ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ ميٿين، نائٽروجن جا آڪسائيڊ، آبي بخار وغيره جهڙيون گئسون زمين جي واپس ڪيل / موٽايل گرميءَ جي توانائي جو ڪجهه حصو جذب ڪري ٿي. جنهن جي سان فضا جي گرميءَ جو درجو وڌي وڃي ٿو. هنن گئسن کي ”شيشي جي ٺهيل جاءِ جون گئسون“ چئبو آهي ۽ ان پوري عمل کي شيشي جي حفاظتي جاءِ جو چئبو آهي.




شکل 3.4: گرین هائوس جا اثرات / شيشي يا پلاسٽڪ سان ٺهيل جاءِ جا اثرات
گرین هائوس هڪ وڏو ڪمرو آهي جيڪو شيشي يا شفاف پلاسٽڪ جي چادرن مان ٺهيل آهي. انهن ۾ پوکيل ٻوٽن کي گرم ماحول فراهم ڪري ٿو، ته جيئن اهي سياري جي موسم ۾ بهتر نموني نشونما ٿي سگهي، گرین هائوس ۾ استعمال ٿيندڙ شيشي يا شفاف پلاسٽڪ شيت سج جي شعاعن کي زمين مان ظاهر ٿيندڙ گرمي کي جذب ڪري ٿي. گرین هائوس جي پٽين ۽ ڇت مان جذب ٿيندڙ گرمي ان جي اندروني ماحول کي گرم رکي ٿي.

2. زمين جو حفاظتي ته جو گهٽجڻ (Ozone Depletion):

زمين کان مٿي فضا ۾ اوزون (O_3) ته موجود هوندو آهي. اوزون جي ته سج جي الٽرا وائلت (Ultra violet) شعاعن کي زمين تائين پهچڻ کان روڪي ٿي. جنهن سان زمين تي موجود جاندار نقصانڪار اثرن کان محفوظ رهن ٿا.

ڪلورين جو فضا ۾ ڇڏڻ سان اوزون جي ته کي تباهه ڪري ٿو. ڪلورين جو وڏو ذريعو ڪلورو فلورو ڪاربان (CFCs) جيڪي ايئر ڪنڊيشنر، ريفريجريٽر ۽ اسپري جي ڊين وغيره جي استعمال ذريعي فضا ۾ داخل ٿين ٿيون. اهڙيءَ طرح زمين جي حفاظت جي ته جي ختم ٿيڻ سبب سج جون پيليون شعاعون زمين جي ته مٿاڇري تائين پهچن ٿيون ۽ چمڙيءَ جي ڪينسر ۽ انسانن سميت جاندارن تي بيا ڪيترائي نقصانڪار اثر پيدا ڪن ٿيون.

نوٽ: استاد کي گهرجي ته ٻارن کي هن معلومات جي وضاحت ڪري ۽ هڪ سادو گرین هائوس ٺاهڻ لاءِ ٻارن جي همت افزائي ڪري ته جيئن اهي گرین هائوس اثر کي آساني سان سمجهي سگهن.



شکل 3.5: زمين جي حفاظتي ته جو گهٽ ٿيڻ

3. عالمي حرارت ۾ اضافو (Global warming):

انساني سرگرميون جهڙوڪ ٻارڻ ۽ وڻن کي ساڙڻ سان ماحول ۾ شيشي نما ٺهيل جاءِ ۾ گئس جو مقدار وڌي ٿو. جنهن سان شيشي نما ٺهيل جاءِ جي اثر جو عمل تيز ٿي وڃي ٿو. شيشي نما ٺهيل جاءِ جو اثر ۽ زمين جي حفاظتي ته جي گرمي جي شرح کي وڌائي ٿي زمين جي سراسري گرمي پد کي وڌائي ٿي جنهن کي عالمي حرارت ۾ اضافو چيو وڃي ٿو. عالمي حرارت ۾ اضافي جي ڪري گليشيئرز ۽ جبلن ۾ برف جو رجڻ جي شرح وڌي رهي آهي. ان ڪري سمنڊ ۾ پاڻي جي سطح وڌي ٿي. جنهن ڪري هيٺاهين وارن ساحلي علائقن ۾ ٻوڏ جي صورتحال پيدا ٿي وڃي ٿي.




شڪل 3.6: عالمي حرارت ۾ اضافي جا اثر

عالمي حرارت ۾ اضافي سبب دنيا جي ڪيترن ئي علائقن جي آب هوا تبديل ٿي رهي آهي. تنهن ڪري، عالمي حرارت ۾ اضافو زمين تي زندگيءَ لاءِ هڪ خطرو آهي.

ٻارڻ ۽ سڙڻ سان هر سال ماحول ۾
لکين ٽن ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ خارج ٿئي ٿي

4. تيزابي بارش (Acid Rain):

سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ نائٽروجن آڪسائيڊ فضا ۾ هوا جي آلودگي (Air pollutants) جي طور موجود هوندا آهن. اهي ڪڪرن ۾ پاڻيءَ جي بخارن ۾ ڦهلجن ٿا. جيڪي سلفيورڪ ايسڊ ۽ نائٽرڪ ايسڊ ۾ تبديل ٿي وڃن ٿيون اهي تيزابي برسات جي پاڻي کي بڻائيندا آهن. جنهن کي تيزابي برسات (Acid rain) چئبو آهي.



شڪل 3.7: تيزابي برسات جا اثر

جڏهن تيزابي برسات دريائن ۽ ڍنڍن ۾ پوي ٿي ته اها آبي جاندارن جي زندگي کي ختم ڪري سگهي ٿي. تيزابي برسات نه رڳو صحت لاءِ نقصانڪار ٿيندي آهي پر انسانن جي ناهيل ڪيترن ئي اڏاوتن، اهم تاريخي ماڳن جي ڌاتوئي مجسمن کي به نقصان پهچائي ٿي ۽ ڪيترن ئي جانورن جي موت جو سبب ٿي ٿي. اها زرعي زمين کي به تباه ڪري ڇڏيندي آهي ۽ فصلن ۽ ٻوٽن کي به نقصان پهچائي ٿي.

5. پيلن جي واڌي (Deforestation):

پيلا اسان جي وڏي دولت آهن. اهي ڪنهن علائقي جي آبهوا ۾ تمام گهڻي فائدي واري تبديلي آڻيندا آهن. اهي طوفانن کي روڪيندا آهن ۽ مينهن جو سبب پڻ بڻجن ٿا. گهڻا وڻ اسان جي هوا کي صاف ڪن ٿا ۽ پاڻي کي به صاف ڪن ٿا. پيلا ٻوٽن ۽ جانورن لاءِ رهائش مهيا ڪن ٿا. جڏهن ته وڻ قدرتي وسيلا جهڙوڪ جڙي ٻوٽين مان ٺهندڙ دوائون، کاڌ خوراڪ جون شيون، ڪانيون ۽ ٻارڻ وغيره مهيا ڪن ٿا. پيلا زمين جي تباهي کي روڪيندا آهن. بدقسمتيءَ سان ڪاٺ جي گهرج پوري ڪرڻ ۽ رهائشي ۽ زرعي مقصدن لاءِ زمين حاصل ڪرڻ لاءِ پيلن کي ڪٽيو وڃي ٿو. نتيجي ۾ اسان جو ماحولياتي سرشتو يا نظام ايڪو سسٽم (Echo system) تباه ٿي رهيو آهي.



شڪل 3.8: پيلن جي ڪٽائي

- ماهرن جي ڏنل ڄاڻ مطابق ڪنهن به ملڪ جي 25 سيڪڙو ايراضي پيلن سان ڍڪيل هجڻ ضروري آهي پر پاڪستان جي ڪل ايراضيءَ تي فقط 5 سيڪڙو پيلا موجود آهن.
- پيلن جي واڌي لکين ماڻهن جي زندگين کي متاثر ڪري ٿي، جنهن سبب ماڻهو هڪ علائقي کان ٻئي علائقي ڏانهن لڏپلاڻ ڪن ٿا.

چاتوهان کي خبر آهي؟

گذريل 100 سالن ۾ انساني سرگرمين جي ڪري پيلن جي ڪٽائي جاري آهي. هوا (فضا) ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جو مقدار 0.03 سيڪڙو کان 0.04 سيڪڙو تائين وڌي ويو آهي. سائنسدانن جو خيال آهي ته جيڪڏهن اهو سلسلو جاري رهيو ته ايندڙ صديءَ جي چوٽائي حصي تائين پهچي ويندي ۽ ايندڙ صديءَ تائين فضا ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جو مقدار ٻيڻو ٿي ويندو.

6. جنگلي زندگي (Wild life):

ڪنهن علائقي ۾ سڀ قدرتي ٻوٽا ۽ پالتو جانور، جهنگلي حياتيات سڏجن ٿا. ٻيلن جي وادي جي ڪري جهنگلي جيوت جي رهائش تي نقصان ڪار اثر پوي ٿي. هن سان جهنگلي جيوت جي خاتمي ٿيڻ جو خطرو وڌي ويندو آهي ۽ جهنگلي جيوت لاءِ قائم ڪيل قدرتي توازن کي خراب ڪري ٿو.



شڪل 3.9: جهنگلي جيوت تي ٻيلن جي تباهي جا اثر

اهڙن طريقن جي صلاح ڏيو ته ماڻهون، تنظيمون ۽ حڪومتون عمل ڪري سگهن ته جيئن اسان جي زمين کي رهڻ لاءِ هڪ بهتر جڳهه بڻائي سگهجي.

قدرتي وسيلن کي ڪيترن ئي طريقن سان محفوظ ڪري سگهجي ٿو. انفرادي سطح تي ماڻهن ۾ شعور پيدا ڪرڻ ۽ ٻين لاءِ مثال قائم ڪرڻ، جنهن تي انفرادي سطح تي عملدرآمد جا اهم قدم آهن. ان کان علاوه، اسان انفرادي تنظيمي ۽ حڪومتي سطح تي هيٺين ڏنل عملن ذريعي پنهنجي قدرتي وسيلن جي آلودگي کي گهٽائي سگهون ٿا.

(i) وڻن، ٻيلن ۽ جهنگلي حياتيات جي حفاظت لاءِ انهن جي چمڙي ۽ جانورن جي جسم مان نهندڙ شين تي پابندي لڳائي وڃي.

(ii) مادي شيون ڪلن ۽ پلاسٽڪ جي ٺاهيل ٿيلهن جي بدران، ڪاغذ ۽ ٺلهي ڪپڙي جي ٺاهي جو استعمال ڪريو جن کي ٻيهر استعمال (Recycled) ڪري سگهجي ٿو.

(iii) غير ضروري طور توانائي استعمال نه ڪريو. مثال طور، ڪمرو چڏڻ کان اڳ پڪا ۽ بلبن جي روشنين کي بند ڪريو. لفت جي بدران ڏاڪڻيون استعمال ڪريو.

(iv) اهڙيون شيون يا پيداواري طريقا استعمال ڪريو جيڪي ماحول دوست هجن.

(v) صنعتي چمڪي ۾ فلٽر يا سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ کي ڪڍڻ يا چاڻين جو استعمال ڪرڻ گهرجي.

(vi) جيت ماريا ڪيميائي دوائن ۽ پاڻ جو استعمال گهٽ ۾ گهٽ ڪيو وڃي.

(vii) پنهنجي روزاني زندگيءَ ۾ پاڻي جي ضايع ٿيڻ کي گهٽايو ۽ جيترو ٿي سگهي پاڻي کي ٻيهر استعمال ڪريو.

1. نهرين بيڪار شين جو بندوبست (Solid waste management):

نهيون شيون پلاسٽڪ ۽ شيشي جون شيون، گندي پاڻي جي نيڪال جو ڪچرو ۽ زراعت جا بيڪار مادا ۽ گهرن جي گند ڪچري تي مشتمل هوندا آهن. اهي بيڪار مادا ۽ ڪچرا (جڏهن کليل هنڌن تي اڇايا وڃن ٿا يا ساڙيا وڃن ٿا). اهي زميني ماحول کي گدلو ڪري ڇڏيندا آهن.



شڪل 3.10 سخت بيڪار شيون

ان ڪري اسان کي انهن شين کي کليل هنڌن تي اڇلائڻ يا ساڙڻ نه گهرجي، پر انهن کي شهر کان ٻاهر ڇڏي ۽ طرح مناسب جاءِ يا وڏي کڏ ڪوٽي دفن ڪرڻ گهرجي يا ساڙي ڇڏڻ گهرجي. انهن کڏن ۾ سخت شين کي دبائڻ وقت صفائيءَ جي اصولن کي نظر ۾ رکيو وڃي ٿو.

2. ٻيهر استعمال ڪرڻ جي لائق (Recycling):

هن طريقي موجب پلاسٽڪ جون شيون (پلاسٽڪ جون بوتلون ۽ پلاسٽڪ جون ٿيلهيون) وغيره شيشي جا ٽڪرا، ايلومينيم ۽ اسٽيل جا دٻا، تامي جي تارن وغيره کي الڳ الڳ گڏ ڪيو وڃي. پوءِ اهي صاف ڪيا وڃن ٿا ۽ انهن کي گرم ڪري نئون شيون ٺاهيون وينديون آهن. اهڙيءَ طرح آلودگي کي گهٽائڻ لاءِ شيون ٻيهر قابل استعمال ڪيون وينديون آهن.

خلاصو (Summary)

- هوا، پاڻي ۽ زمين جي طبعي ڪيميائي يا حياتياتي خاصيتن ۾ اڻ وڻندڙ تبديلين کي آلودگي سڏيو ويندو آهي.
- اهي نقصانڪار شيون جيڪي ماحول کي تباھ ڪن يا خراب ڪن، انهن کي آلودگي سڏيو ويندو آهي.
- شيشي جي ٺهيل جاءِ جا اثر زمين جي حفاظتي جي گهٽ ٿيڻ جي ڪري زمين جو گرمي پد وڌي رهيو آهي. هن عمل کي عالمي حرارت ۾ اضافو سڏيو ويندو آهي.
- پيلن جي وڌائي موسم ۽ آبهوا ۾ تبديلين جو سبب بڻجندي آهي جيڪو ماحولياتي نظام تي نقصانڪار اثر وجهي ٿي.
- سخت بيڪار شين جي نيڪال لاءِ استعمال ٿيندڙ طريقن ۾، زمين ۾ دفن ڪرڻ ۽ ساڙڻ ۽ وري ٻيهر قابل استعمال ڪرڻ شامل آهن.
- اسان انفرادي، اجتماعي ۽ حڪومتي سطح تي سٺا قدم ۽ پاليسيون اختيار ڪري قدرتي وسيلن کي محفوظ ڪري سگهون ٿا.

مشق

سوال 1: صحيح جواب کي گول (O) جو نشان لڳايو.

(i) هيٺ ڏنل هوا جي آلودگيءَ جي سڃاڻپ ڪريو.

(الف) آڪسيجن	(ب) نائٽروجن	(ج) پاڻي	(د) ڪاربان مونو آڪسائيڊ
--------------	--------------	----------	-------------------------

(ii) اها گئس جيڪا سج جي ٽراوائٽيٽ شعاعن کي روڪي ٿي:

(الف) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ	(ب) سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ	(ج) اوزون	(د) نائٽروجن
---------------------------	-----------------------	-----------	--------------

(iii) آلودگي جيڪا زمين جو حفاظتي تهه کي گهٽائڻ جو سبب بڻجي ٿي.

(الف) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ	(ب) سلفر جا آڪسائيڊ	(ج) نائٽروجن جا آڪسائيڊ	(د) ڪلوروفلورو ڪاربنس
---------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------

(iv) اُهي گئسون جيڪي تيزابي برسات جو سبب بڻجن ٿيون.

(الف) کاربان جا آڪسائيڊ ۽ گردو غبار جا ذرا	(ب) سلفر ۽ نائٽروجن جا آڪسائيڊ	(ج) کاربان ۽ سخت سڪل ذرڙا	(د) ڪلوروفلورو ڪاربن
--	--------------------------------	---------------------------	----------------------

(v) ڪهڙو عمل گلوبل وارمنگ جو سبب نه آهي؟

(الف) گرین هائوس اثر شيشي جي حفاظتي جاءِ	(ب) اوزون تهه جو گهٽجڻ/ زمين جي حفاظتي تهه جو گهٽجڻ	(ج) پيلن جي وڌائي	(د) روشنائي ترکیب جو عمل
--	---	-------------------	--------------------------

سوال 2: هيٺ ڏنل جا مختصر جواب ڏيو:

- (i) آلودگي جي وضاحت ڪريو؟
- (ii) وڏا فضائي گدلاڻ پيدا ڪندڙ ڪهڙا آهن؟
- (iii) ماحول کي محفوظ رکڻ لاءِ زمين جي حفاظتي تهه جو ڪهڙو ڪردار آهي؟
- (iv) ان عنصرن جا نالا ٻڌايو جيڪي تيزابي بارش ۾ موجود هوندا آهن؟
- (v) گرین هائوس اثر ڇا ڪي چئبو آهي؟
- (vi) سخت ڪچري جي نيڪال جا عام طريقا بيان ڪريو؟
- (vii) عالمي حرارت جو اضافو زمين جي حفاظتي تهه ۾ اوزون جي گهٽتائي جو ڪردار ڇا آهي؟
- (viii) پيلن جي تباهي مان ڇا مراد آهي؟ جهنگلي حياتيات تي ان جو اثر ڇا آهي؟
- (ix) بيهر استعمال (ريسائڪلنگ) قدرتي وسيلن جي تحفظ لاءِ مفيد آهي. ان جي وضاحت ڪريو.

سرگرمي:

پنهنجي آس پاس جي هوائي آلودگي جي ذريعن جي نشاندهي ڪريو ۽ انهن جي ڪري پيدا ٿيندڙ آلودگي کي گهٽائڻ جا طريقا تجويز ڪريو.
نوٽ: هن سرگرميءَ کي ڪرڻ وقت پنهنجي استاد کان مدد وٺو.

سبق چوٿون:

بايو ٽيڪنالاجي

(Biotechnology)

بايو ٽيڪنالاجي جي زراعت ماحوليات جي بيمارين ۽ ٻين جسماني خرابين جي سڃاڻپ ۽ تحفظ علاج ۾ ان جي اهميت.

استاد ڪلاس ۾ داخل ٿيڻ کان پوءِ ٻارن کي مخاطب ٿيندي چيو ته ٻارو! اڄ اسان ٽيڪنالاجي ڇا آهي؟ ان بابت پڙهنداسين.

انجينيئرنگ ۽ طب وغيره جهڙن شعبن ۾ ڄاڻ جي علم کي ٽيڪنالاجي چئبو آهي. ٽيڪنالاجي جو اهو شعبو جنهن ۾ انسان ذات جي مدد ۽ فائدي جي مختلف طريقن جي ڄاڻ لاءِ مختلف اوزار جهڙوڪ: خوردبين جو استعمال ڪيو وڃي، تنهن کي بايو ٽيڪنالاجي چئبو آهي.

ڊبل روٽي، ڏهي، پنير، سرڪي ۽ مختلف قسم جي دوائن جي تياري ۾ ننڍڙا خوردبين جاندار (Micro Organism) استعمال ٿيندا آهن. بايو ٽيڪنالاجيءَ جي مدد سان اهڙا جاندار خاص ڪري بيڪٽيريا مان انساني پروٽين تيار ڪئي وڃي ٿي ۽ جاندارن ۾ جينيائي طور تبديلي آڻي بهترين فصل ۽ خوراڪ جي حصول جو سبب بنجي رهيا آهن. جنهن سان ڪيترائي فائدا حاصل ڪيا وڃن ٿا. خميرڄڻ، جيوگهڙي جي افزائش ۽ جينيٽڪ انجينيئرنگ وغيره. اهڙيون مهارتون آهن جن ۾ خوردبين جاندار ۽ مختلف صنعتي پيداوارين شين جي تياري ۽ تحقيقي ڪمن ۾ استعمال ٿئي ٿي.



شڪل 4.1: کاڌي جي صنعت ۾ بايو ٽيڪنالاجي جي اهميت

اڳئين باب ۾ توهان تفصيلي پڙهي آيا آهيو ته جاندارن جي جيوگهرڙن ۾ موجود مرڪز زندگيءَ جي سرگرمين کي سرانجام ڏئي ٿو. سائنسدانن DNA جو تفصيلي مطالعو ڪندي ان نتيجي تي پهتا آهن ته زندگيءَ، واڌ ويجهه ۽ جاندار شين جي منفرد وصفن جو دارو مدار ان جي DNA تي هوندو آهي.

بائيوٽيڪنالاجي جي وضاحت:

لفظ بائيوٽيڪنالاجي ٻن لفظن جو مجموعو آهي. بيو معنيٰ ”زندگيءَ“ ۽ ٽيڪنالاجي معنيٰ ”سائنسي طريقي“ سان گڏجي نهيو آهي. بائيوٽيڪنالاجي، نين شين ٺاهڻ، مسئلن کي حل ڪرڻ ۽ شين کي ڪارآمد بنائڻ لاءِ عملي ڪم ڪرائي ٿي. سائنس جي اها شاخ جيڪا ننڍڙن خوردبين جاندارن، حيواني ۽ نباتاتي جيوگهرڙن يا ان ۾ موجود جزن ذريعي انسانن لاءِ ڪارآمد بنائڻ لاءِ جيڪا پيداوار حاصل ٿئي، ان کي بائيوٽيڪنالاجي چئبو آهي.

گذريل ڪيترن ئي صدين کان انسان ان تي عمل ڪري غذائي قلت ۽ رهڻي ڪهڻي جي مسئلن کي حل ڪري رهيو آهي. ماضيءَ ۾ جاندارن وسيلي پنير ۽ الڪوحل ٺاهيا ويندا هئا ۽ انتخابي نسل ڪشي ڪئي ويندي هئي. انتخابي نسل ڪشي اهو عمل آهي جنهن وسيلي خواهش جي مطابق جيوڙي مار دوا جسم مخالف کان حفاظت ڪرڻ.

اڄ ڪلهه جديد ٽيڪنالاجي اسان کي قابل بنايو آهي ته اسان جاندارن جي جينيائي مواد ذريعي نئون شيون ۽ انهن جا ڪيترائي قسم ٺاهي سگهون ٿا ۽ غذا ۽ غذائيت ۾ اضافو ڪري ان کي بهتر بنائي سگهون ٿا.

اڄ ڪلهه بائيوٽيڪنالاجي ابتي اثر ۽ جينيائي بيمارين جي سڃاڻپ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿي.



شڪل 4.2: بائيوپلاسٽڪ جيڪي ڦهليل آهن.


فراز: سائين! اڄ ڪلھ ته اسان جديد ۽ نئين معلومات حاصل ڪري رهيا آهيون.
استاد: جي پُٽ! هاڻي اسان وڌيڪ پڙهنداسين ته بائيوتڪنالاجي اسان جي زندگيءَ ۾
ڪهڙي طرح ڪارآمد آهي؟

روزمره جي زندگيءَ ۾ استعمال ٿيندڙ ڪجهه بائيوتڪنالاجي جي فهرست ٺاهيو.
بائيوتڪنالاجي جي زندگي بچائڻ واري پيداوار (انسولين ۽ ويڪسين)

بائيوتڪنالاجي جي مختلف طريقن جي استعمال سان جيڪا پيدا ڪرڻ واري تبديلي ان
کي جينيائي (Genetic Modification) تبديلي سڏيو ويندو آهي. هڪ جينيائي تبديلي هڪ جين
بائيوتڪنالاجي استعمال ڪندي هڪ عضوي جي جيوگهڙي ۾ داخل ڪرڻ يا جين کي ختم
ڪرڻ سان پيدا ڪري سگهجي ٿو. هي جاندار شين جي خاصيتن ۾ تبديليون پيدا ڪرڻ جو
هڪ جديد طريقو آهي. جينيائي تبديلي ٻوٽن ۾ بيماريون پڻ گهٽ ڪري ٿي. جاندار جي جين
۾ ڦيرڦار ٿئي ٿي، تن کي جينيائي طور تبديل ٿيل جاندار چئبو آهي. جينيائي طور تي تبديل
ٿيل جاندار زندگي بچائڻ واري شين جهڙوڪ ڪنڊ ۾ زيادتي کي گهٽائڻ ۽ قوت مدافعت
وڌائڻ واري دوا ۽ ويڪسين جي پيداوار ۾ استعمال ٿيندا آهن.

1. ڪنهن شيءِ جي زيادتي کي گهٽائڻ (Insulin):

انسولين جي پيداوار طبي تاريخ ۾ هڪ اهم قدم آهي ۽ اها جسم ۾ پيدا ٿيڻ واري هڪ
پروٽين آهي جيڪا جسم لبلبي ۾ (Pancreas) ۾ پيدا ٿئي ٿي. ۽ رت ۾ گلوڪوز جي مقدار
کي ضابطو ڪري ٿي. جنهن جي ڪري لبلبو انساني جسم ۾ پيدا ٿئي ٿو. جيڪڏهن لبلبو
ڪافي گلوڪوز گهٽائڻ وارو مادو پيدا نه ڪري سگهي ته رت ۾ گلوڪوز جو مقدار وڌي وڃي
ٿو، جنهن جي ڪري سُگر (ذبابيطس) ٿئي ٿي.



ماضي ۾ گلوڪوز گهٽائڻ واري پاڻياٺ جي لبلبي مان حاصل ڪئي ويندي هئي. اڄڪلهه
اهو بائيوتڪنالاجي جي طريقن سان پيدا ڪئي ويندي آهي. سائنسدان انساني گلوڪوز
گهٽائڻ وارو مادو پيدا ڪرڻ وارو جين بيڪٽيريا ۾ داخل ڪيو ان جينيائي تبديلي ڪندا

آهن. جينيائي طور تي تبديل ٿيل بيڪٽيريا، (GM بيڪٽيريا) گلوڪوز گهٽائڻ وارو مادو پيدا ڪن ٿا. جينيائي تبديلي وارو بيڪٽيريا جي ڪالوني مان پيدا ٿيڻ واري اگلوڪوز گهٽائڻ واري مادي کي حاصل ڪري استعمال ڪيو ويندو آهي.

2. قوت مدافعت وڌائڻ جي دوا (Vaccine):

دوائن ۾ قوت مدافعت وڌائڻ جي اهڙي دوا آهي جنهن ۾ بيماري پيدا ڪرڻ واري بيماري ڦيلائيندڙ (Pathogen) ڪمزور حالت ۾ هونديون آهن جڏهن ته هي قوت مدافعت وڌائڻ جي دوا انساني جسم ۾ لڳائي وڃي ٿي. تنهن کان پوءِ رت ۾ اڇا جزا يا جيوگهرڙا (White Blood Cells) خاص قسم جي پروٽين (Antibodies) ٺاهن ٿا جيئن ان ۾ قوت مدافعت وڌائڻ جي دوا داخل ٿيل نوان ذرا ان بيماريءَ جي مدافعت کي ٺاهن ٿا. جڏهن انهيءَ بيماريءَ جي خلاف قوت مدافعت پيدا ٿي وڃي ٿي.



اڄ ڪلهه سائنسدان قوت مدافعت وڌائڻ جي دوا تيار ڪرڻ لاءِ بيڪٽيريا جو استعمال ڪندا آهن، سائنسدان بيماريءَ جي سبب ٺهڻ واري جراثيم ۾ اهڙي پروٽين جي سڃاڻپ ڪن ٿا جيڪي بيمار ٺاڪن پر رت جي سيل (جيوگهرڙن) کي بيماري جي خلاف جسم مخالف کان حفاظت جي دوا (Anti bodies) جي تيار ڪرڻ لاءِ سرگرم ڪري ڇڏيندا آهن. اهڙين پروٽين پيدا ڪرڻ وارن جينس (Genes) جي بيڪٽيريا ۾ داخل ڪندي جينيائي تبديلي ڪرڻ وارا بيڪٽيريا پيدا ڪيا وڃن ٿا جيڪي خاص قسم جي پروٽين تيار ڪن ٿا ۽ اهي خاص قسم جي بيمارين لاءِ بطور قوت مدافعت وڌائڻ جي دوا استعمال ڪئي وڃي ٿي مثال طور هيپاٽائٽس B مدي جو بخار (ٽائيفائيڊ) ٽپ ڊق، پوليو، آرٿي وغيره جي قوت مدافعت وڌائڻ جي دوا بائيوتيڪنالاجي جي طريقي سان تيار ڪئي وڃي ٿي. اهڙي طرح مليريا ۽ ايدز (HIV Aids) جون قوت مدافعت وڌائڻ جي دوا به تيار ڪيون وڃن ٿيون.

چا توهان کي خبر آهي؟

- ٻارن کي مڊي جو بخار جي خلاف بچاءَ يا حفاظت ڪرڻ لاءِ (BCG) قوت مدافعت وڌائڻ جي دوا جو انتظام ڪيو ويندو آهي.
- ٻارن کي آرٽي جي خلاف قوت مدافعت پيدا ڪرڻ لاءِ ٻارن کي جراثيم کان حفاظت واري دوا جيڪا قوت مدافعت وڌائي ڏني ويندي آهي.
- مڊي جي بخار جي قوت مدافعت وڌائڻ جي دوا مڊي جي بخار جي بيماريءَ کان بچڻ لاءِ قوت مدافعت وڌائڻ جي دوا ڏني ويندي آهي.
- پوليو جي قوت مدافعت وڌائڻ جي دوا جي ذريعي ٻارن ۾ پوليو جي بيماري کان بچڻ لاءِ قوت مدافعت پيدا ٿي ويندي آهي.

مختلف شعبن ۾ بايوٽيڪنالاجي جي عام استعمال جي فهرست ٺاهيو.

صحت، زراعت، ماحوليات ۽ خوراڪ جي پيداوار ۽ تحفظ ۾ بايوٽيڪنالاجي انقلاب آڻي چڙيو آهي. اسان جي روزاني زندگيءَ ۾ ان جا ڪجهه استعمال هيٺ ڏجن ٿا.

1. صحت (Health):

صحت مند رهڻ بيمارين جي سڃاڻپ ۽ علاج لاءِ بايوٽيڪنالاجي جون ڪيتريون ئي خدمتون آهن. بايوٽيڪنالاجي جي طريقن جي استعمال سان ماضيءَ ۾ جيڪي بيماريون لاعلاج سمجهيون وينديون هيون، تن جو اڄ جي دور ۾ به علاج ٿي رهيو آهي. بيمارين جي بنيادي سببن کي ڳولڻ جا طريقا بيمارين کي منهن ڏيڻ لاءِ دوائن جي تياري، جينيائي خرابين جي اصلاح ۽ ٻين موتمار بيمارين جو علاج صحت جي شعبي ۾ بايوٽيڪنالاجي جي نمايان خدمتن جا مثال آهن. بايوٽيڪنالاجي ۾ متعارف ڪرايل طريقن ۾ زندگي بچائڻ جي لاءِ استعمال ڪرڻ واري جين دريافت ڪيل بايوٽيڪنالاجي جي سبب هيٺ ڏنل ڪجهه بايوٽيڪنالاجيون استعمال ڪيون ويون آهن. جيڪي زندگيون بچائڻ لاءِ متعارف ڪرايون ويو آهن.

- انسولين (Insulin): شوگر يعني ذیابيطس جي لاءِ مفيد آهي.
- ويڪسين (Vaccines): وبائي بيمارين کي روڪڻ لاءِ مفيد آهي.
- واڌ ويجهه وارا غدود (Growth Hormone): واڌ ويجهه جي عمل کي تيز ڪرڻ لاءِ مفيد آهي.
- پروٽين جيڪو (Interferon): وائرس ۾ ڦهلجڻ وارين بيمارين جي خلاف دفاع ۽ طاقت فراهم ڪري ٿو.

- ورثي جي بنيادي جُزي جو اعلاج (Gene Therapy): هڪ جديد طريقو آهي جيڪو ڪينسر ۽ ايدز (Cancer and HIV AIDs) جهڙين بيمارين جي علاج لاءِ استعمال ڪرڻ وارو هڪ جديد طريقو آهي. هن طريقي ۾ متاثر ٿيل جين جي گهٽتائي کي پورو ڪيو ويندو آهي يا انهن کي عام جين سان تبديل ڪيو ويندو آهي. وٽامن B₁₂ اها خوراڪ ۽ وڏي پيماني تي کاڌي ۽ ڪجهه دوائن ۾ استعمال ٿيندو آهي. بيڪٽيريا جي وڏي پيداوار ڪلچر ذريعي حاصل ڪئي ويندي آهي.



شڪل 4.5: ويڪسين لڳرائڻ

2. زراعت (Agriculture):

فصل جي پيداوار ۾ بهتري آڻڻ ۽ زراعت جي شعبي ۾ انقلاب آڻي ۽ فصل جي پيداوار کي بهتر ڪرڻ ۽ وڌائڻ لاءِ بائيو ٽيڪنالاجي جي طريقن جي استعمال ڪري چڏيو آهي. نقصانڪار ٻوٽن ۽ جيتن کي ختم ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندڙ ڪيميائي مادن ۽ جيت مار دوائن پڻ فصلن ۾ ٻوٽن کي نقصان پهچايو آهي. فصلن جي پيداوار ۾ بهتري ۽ واڌو آڻڻ ۾ بائيو ٽيڪنالاجي جي استعمال زراعت جي شعبي ۾ انقلاب آڻي چڏيو آهي. بائيو ٽيڪنالاجي جي طريقن کي استعمال ڪندي، سائنسدانن ٻوٽن ۾ جين داخل ڪري جينيائي طور تي تبديل ٿيل ٻوٽا ٺاهيندا آهن پنهنجي اندر جڙي ٻوٽن ۽ ڪيڙن ۽ مڪوڙن جي خاتمي ڪرڻ واري پروٽين پيدا ڪن ٿا. اهڙن ٻوٽن تي مشتمل فصل بهتر پيداوار ڏين ٿا ۽ انساني صحت لاءِ به ضروري آهن. مکيه فصل جيڪي هن طريقي سان تبديل ٿي سگهن ٿا، انهن ۾ مڪئي، ڪڻڪ، چانور، پٽاٽا، نارنگي سويابين ۽ ڪپهه شامل آهن.



شڪل 4.6: بائيوتيڪنالاجي جي ذريعي زراعت ۾ انقلابي تبديليون

3. ماحول (Environment):

ماحولياتي مسئلن جهڙوڪ:

ماحولياتي آلودگي، زمين جي تباهي ۽ پاڻي جي نيڪال وغيره کي حل ڪرڻ لاءِ بائيوتيڪنالاجي کي استعمال ڪيو ويندو آهي. ڪائڪرو جنزم جهڙوڪ: جينياتي طور تي تبديلي ٿيل جي علاج لاءِ استعمال ڪيو پيو وڃي. اهي بيڪٽيريا Fluents گندي پاڻي ۽ صنعتي جينياتي تبديلي وارا بيڪٽريا خراب ٿيل تيل ٽينڪرن ۽ ٻين ذريعن کان پاڻي جي آلودگي کي صاف ڪرڻ لاءِ پڻ استعمال ڪيا ويا آهن. حيواني جيت مار دوا، ڪيميائي پاڻ، زنده حاسات بدن وغيره جي طور تي استعمال ٿيندڙ ننڍڙا خوردبيني جاندارن (Microorganisms) کي بائيوتيڪنالاجي جي استعمال سان پيدا ڪيو پيو وڃي.

4- کاڌي جي پيداوار ۽ تحفظ (Food Production and Preservation):

جانورن ۾ بهتر معيار جي جين جو استعمال سان کير ۽ گوشت جي پيداوار ۾ نمايان اضافو ٿي رهيو آهي بهتر معيار جا ميوا ۽ پاجيون پيدا ڪرڻ ۽ انهن کي محفوظ رکڻ جا طريقا به بائيوتيڪنالاجيءَ جي بدولت ٿي رهيا آهن.



گوشت پيدا ڪرڻ وارا جانور

گوشت



ڪير ڏيڻ وارا جانور

شڪل 4.7: (الف) جينياتي طريقي سان پيدا ڪيل جانور ۽ پيداوار



شڪل 4.7: (ب) جينياتي نامياتي طور تي پوکيل ميون ۽ ڀاڄين جي اضافي پيداوار

ڇا توهان کي خبر آهي؟



پاڪستان ۾ 80% ڪيلا سنڌ جي علائقن ۾ پوکيا وڃن ٿا. سنڌ زرعي يونيورسٽي جي تشو ڪلچر ٽيڪنڪ فصلن جي پيداوار وڌائڻ لاءِ تشو تاندورن جي منتقلي وارو طريقو ٽيڪنڪ (Tissue Culture Technique) متعارف ڪرايو ويو آهي. ڪيلن جي ٻوٽن جي نئين قسم جي خاصيت اها آهي ته اها ڪيلي جي ميوي جي جلدي نه پچڻ ۽ ان جي ذخيرو ڪرڻ جي زندگي به وڌائي ٿي.

خلاصو (Summary)

- جيوگهرڙو جينيائيٽيات جو بنيادي يونٽ آهي.
- بائيوتيڪنالاجي کي استعمال ڪندي هڪ جاندار جي جوان گهرڙي کي تبديل ڪرڻ کي جينيائي تبديلي سڏيو ويندو آهي. جينيائي تبديلي هڪ عضوي جي سيل ۾ جوان گهرڙو داخل ڪرڻ، جوان گهرڙي کي خارج ٿيڻ يا جوان گهرڙي جي تبديلي ذريعي پيدا ڪئي ويندي آهي.
- جينيائي انجينيئرنگ بائيوتيڪنالاجي جو هڪ طريقو آهي. جنهن جي ذريعي هڪ جاندار جي جوان گهرڙي کي چونڊيو وڃي ٿو. ان جي جسم مان ڪڍيو وڃي ٿو ۽ ٻي جاندار يعني بيڪٽيريا ۾ داخل ڪيو وڃي ٿو.
- جوان جيوگهرڙا بنيادي طور تي ڪجهه قسم جي پروٽين ٺاهڻ جا ذميوار آهن جنهن سان هڪ غصوي جي جسماني ۽ فعلي خاصيتن جي خبر پوي ٿي.
- بيڪٽيريا جيڪي جينيائي طور تي تبديل ٿيل گلوڪوز گهٽائڻ وارو مادو پيدا ڪندڙ جين سان انساني جسم ۾ انسولين پيدا ڪن ٿا. جيڪي رت جي گلوڪوز جي سطح کي منظم ڪن ٿا.
- اڄ ڪلهه جينيائي انجينيئرنگ کي استعمال ڪندي پيدا ڪرڻ واري ويڪسين هيپاٽائٽس B ۽ ٻين جانورن ۾ ڦيلائڻ واري وائرس سان پيدا ٿيڻ واري ۽ ڪجهه ٻين بيمارين کي علاج لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.
- ماحولياتي آلودگي ۽ نيڪال وغيره جي مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ پڻ بائيوتيڪنالاجي کي استعمال ڪيو ويندو آهي.

مشق

سوال 1: دُرست جواب جي اڳيان (O) دائرو لڳايو:

(i) ڪهڙي جاندار ۾ انساني انسولين کي داخل ڪري انسولين تجارتي بنياد تي تيار ڪئي ويندي آهي.

(الف) وائرس	(ب) بيڪٽيريا	(ج) الجي	(د) فنگس يا پيوني
-------------	--------------	----------	-------------------

(ii) هيٺين مان ڪهڙي بيماري جو علاج ويڪسين سان ڪيو ويندو آهي؟

(الف) ذیابيطس	(ب) خسرا	(ج) ايڊز	(د) ڪينسر
---------------	----------	----------	-----------

(iii) ٻوٽن ۾ جينيائي تبديليءَ جو مقصد آهي.

(الف) بيماريءَ جي خلاف مزاحمت پيدا ڪرڻ	(ب) کاڌي جي معيار کي بهتر ڪرڻ	(ج) جڙي ٻوٽي جي مزاحمت ۾ ترقي پيدا ڪرڻ	(د) انسولين جين کي بيڪٽيريا ۾ داخل ڪرڻ
--	-------------------------------	--	--

(iv) جينيائي انجنيئرنگ شوگر جي مريضن لاءِ گلوڪوز گهٽائڻ وارو مادو ڪيئن حاصل ڪندا آهن؟

(الف) انساني پينڪرياز مان	(ب) ٻين جانورن جي پينڪرياز مان	(ج) انساني پينڪرياز ۾ انسولين جين داخل ڪرڻ سان	(د) بيڪٽيريا ۾ انسولين جين کي داخل ڪرڻ سان
---------------------------	--------------------------------	--	--

(v) ان وٽامن جو نالو ٻڌايو جنهن جي جوان گهرڙو ڇانورن جي ٻوٽي ۾ داخل ڪري ڇانورن جي جينيائي طور تي تبديل ٿيل قسم ٺاهي وئي آهي.

(الف) وٽامن B	(ب) وٽامن K	(ج) وٽامن E	(د) وٽامن C
---------------	-------------	-------------	-------------

(vi) جينيائي انجنيئرنگ ۾ بيڪٽيريا ڇو استعمال ڪندا آهن؟

(الف) بيڪٽيريا جو ڪروموسومس DNA ۽ پروٽين مان ٺهيل آهي.	(ب) انهن جو مرڪز تمام وڏو آهي ۽ آساني سان استعمال ڪري سگهجي ٿو	(ج) ان ۾ ڪيترائي ڪروموسومس هوندا آهن.	(د) بيڪٽيريا تمام تيزيءَ سان ورهائجن ٿا ۽ ڪالونيون ٺاهن ٿا.
--	--	---------------------------------------	---

سوال 2: هيٺ ڏنل جا مختصر جواب ڏيو:

- (i) بائيوٽيڪنالاجي جي وصف بيان ڪريو.
- (ii) بائيوٽيڪنالاجي ۾ بيڪٽيريا جي ڪردار جي وضاحت ڪريو.
- (iii) زندگي بچائڻ واري گهٽ ۾ گهٽ ٻه بائيوٽيڪنالاجي جي پيداوار جا نالو ٻڌايو.
- (iv) روزاني زندگيءَ ۾ بائيوٽيڪنالاجي جي استعمال جا ڪجهه مثال لکو.

سوال 3: هيٺ ڏنل سوالن جا تفصيل سان جواب ڏيو.

- (i) سائنسدان ڪيئن گهربل پروٽين جوان گهرڙي کي بيڪٽيريا ۾ داخل ڪن ٿا؟
- (ii) گلوڪوز گهٽ ڪرڻ وارو مادي جي پيداوار لاءِ بائيوٽيڪنالاجي جي طريقي جي وضاحت ڪريو.
- (iii) جينيائي تبديلي ڇا آهي؟ اهو ٻوٽن ۾ غذائي اجزا وڌائڻ ۾ ڪيئن مدد ڪري ٿو.
- (iv) صحت ۽ ماحوليات جي شعبن ۾ بائيوٽيڪنالاجي جي استعمال جي وضاحت ڪريو.
- (v) زراعت ۾ بائيوٽيڪنالاجي جي استعمال جي وضاحت ڪريو.

طبعي، ڪيميائي تبديليون ۽ ڪيميائي عمل (Physical, Chemical Changes and Chemical Reactions)

استاد: پيارا ٻارو! اڄ اسان مادي ۾ ٿيڻ وارين تبديلين جي باري ۾ ڄاڻنداسين. احمد: سائين! مادي ۾ ڪهڙي تبديلي ٿيندي آهي؟ اسان ته پڙهيو هيو ته مادي کي نه پيدا ڪري سگهجي ۽ نه ئي ان کي ختم ڪري سگهجي ٿو. استاد بلڪل نيڪ احمد، ليواٽزر (Lavoisier) مادي جي بقا وارو قائدو پيش ڪندي اهو ٻڌايو هيو ته مادي کي نه پيدا ڪري سگهجي ٿو ۽ نه ئي ختم ڪري سگهجي ٿو پر مادو پنهنجي حالت تبديل ڪري سگهي ٿو.

ماروي: سائين! مادو پنهنجي حالت ڪيئن تبديل ڪري سگهي ٿو؟ استاد: ماروي ڇا توهان برف کي رجڻ کانپوءِ پاڻي ٺهڻ ڏٺو آهي؟ ماروي: جي ها سائين! هائو هاڻي مون کي سمجهه ۾ آيو ته مادو پنهنجي حالت ڪيئن تبديل ڪري ٿو.

استاد: ماروي! هتي اهو ٻڌائڻ ضروري آهي ته مادي ۾ ٿيڻ واري تبديلي ٻن قسمن جي هوندي آهي. واپس موت کائيندڙ تبديلي ۽ واپس موت نه کائيندڙ تبديلي. راجيش: سائين انهن ٻنهي تبديلين ۾ ڪهڙو فرق هوندو آهي.

استاد: ٻارو! واپس موت کائيندڙ تبديلي (Reversible Change) ۾ مادو هڪ حالت مان ٻي حالت ۾ تبديل ٿيڻ کانپوءِ پنهنجي پهرئين واري حالت مڪمل طور تي حاصل ڪندو آهي، جڏهن ته واپس موت نه کائيندڙ تبديليءَ ۾ مادو هڪ حالت کان ٻي حالت ۾ تبديل ٿيڻ کان پوءِ ٻيهر ساڳئي حالت يا ساڳيو مقدار حاصل نه ڪري سگهندو. اچو ته هڪ سرگرميءَ جي مدد سان ان کي سمجهون ٿا.

سرگرمي 5.1:

گهريل شيون: برف جا ڪيوبز، طبعي ترازو ۽ مختلف وزن جا وٽ، ميٽ بتي، ماچيس، شيشي جو بيڪر.


هڪ شيشي جو بيڪر کڻو ان کي طبعي ترازو ۾ وزن ڪريو. هڪ برف جو ٽڪرو ان بيڪر ۾ وجهي ٻيهر وزن ڪريو. هاڻي بيڪر جي وزن کي ان مان ڪٽ ڪريو ان کان پوءِ برف کي بيڪر ۾ رجڻ ڏيو. جڏهن برف مڪمل رجي وڃي ته ٻيهر وزن ڪريو. سڀني مٿي ڏنل کي هيٺين صورت ۾ تحرير ڪريو.

بيڪر جو مايو	A	گرام
برف ۽ بيڪر جو مايو	B	گرام
رجيل برف ۽ بيڪر جو مايو	C	گرام
برف جو مايو	$(B-A)=D$	گرام
پاڻيءَ جو مايو	$(C-A)=E$	گرام

ڇا برف جو وزن D ۽ پاڻي جو وزن E برابر آهن؟ ان مان ڇا ثابت ٿئي ٿو؟
جي ها! برف جو وزن D ۽ پاڻي جو وزن E برابر ٿيندا.

ان سرگرمي مان اسان کي اها خبر پوي ٿي ته مادي پنهنجي ظاهري (طبعي) حالت ته تبديل
ڪئي پر ان جي مادي ۾ ڪو به فرق نه آيو.
هاڻي جيڪڏهن ان رجيل برف (پاڻي) کي ٻيهر ڄمايو وڃي ته هيءَ ساڳئي مادي جي برف ۾
تبديل ٿيندو تنهن ڪري هي تبديلي واپس موت کائيندڙ ۽ طبعي تبديلي آهي. اچو ته هڪ
ٻي سرگرمي ڪريون ٿا جنهن سان اسان کي واپس موت نه کائيندڙ تبديلي جي باري ۾
معلومات حاصل ٿيندي.

هڪ ميٽ بتي کڻو ۽ ان کي ٻاريو توهان ڏسندا ته ميٽ بتي رجڻ شروع ٿي ويندي ۽ سائيز ۾
ننڍي ٿي ويندي. توهان کي ٻرندڙ ميٽ بتيءَ مان دونهون به نڪرندي نظر ايندو. ميٽ بتي
جڏهن ٻرندي آهي ته ان ۾ موجود ڌاڳي مان شعلو نڪرندو آهي ۽ ان جي چوڌاري ميٽ بتي
رجڻ شروع ٿي ويندي آهي. رجيل ميٽ بتي (ڪاربان ۽ هائڊروجن) شعلي سان گڏ فضا ۾
موجود آڪسيجن گئس سان ملي ٻرندي آهي ۽ روشني پيدا ڪندي آهي، ان سان گڏ ڪاربان
ڊاءِ آڪسائيڊ گيس (CO_2) ۽ آبي بخار (H_2O) به نهن ٿا.



شڪل 5.1 طبعي ۽ ڪيميائي تبديلي

پريل ڏاڳو هاڻي ڪڏهن واپس پنهنجي شڪل حاصل نه ڪري سگهندو ۽ نه ئي هوا ۾ وڃڻ وارا آبي بخار ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ واپس ميٺ بتيءَ ۾ اچي سگهندا. ميٺ بتي جو پرڻ هڪ واپس موت نه کائيندڙ تبديلي آهي، جڏهن ته ميٺ بتي جو رجڻ هڪ طبعي تبديلي آهي.

طبعي ۽ ڪيميائي تبديلي:

استاد: ٻارو توهان پوئين سرگرمين جي مدد سان اهو ڄاڻي ويا آهيو ته مادي ۾ تبديلي ٻن قسمن جي ٿئي ٿي. طبعي تبديلي ۽ ڪيميائي تبديلي. طبعي تبديلي مادي جي اهڙي تبديلي هوندي آهي جنهن ۾ مادي جي طبعي بناوت يا ظاهري شڪل ۽ صورت ۾ تبديلي واقع ٿيندي آهي. جڏهن ته ڪيميائي طور تي مادو ساڳيو ئي رهندو آهي، سڀني طبعي تبديلين جو تعلق طبعي خاصيتن ۾ تبديلين سان آهي جيئن ته سائين، شڪل ۽ صورت، بناوت، مقدار، وزن گرمي پد ۾ تبديلي ۽ پاڻي جي حالت جي تبديلي طبعي تبديلين جي هڪ مثال آهي، جنهن ۾ بخارجڻ وارو عمل، گئس مان وري پاڻيان ۾ بدلجڻ وارو عمل، چمڻ ۽

رجڻ جا عمل شامل آهن، برف مان پاڻي نهڻ ۽ پوءِ بخارن ۾ تبديل ٿيڻ واري حالت ۾ جيئن ته برف، پاڻي ۽ ٻاق مختلف طبعي حالتن ۾ ٻاق کي ٿڌو ڪري واپس پاڻي ۽ ۾ تبديل ڪري سگهجي ٿو. ۽ برف کي گرم ڪري واپس پاڻي جي شڪل ۾ آڻي سگهجي ٿو ان ڪري انهيءَ تبديلي کي طبعي تبديلي چئبو آهي.



شڪل 5.2: طبعي ۽ ڪيميائي تبديليون

ٿورو سوچيو:

ڇا پاڻيءَ ۾ لوڻ کي حل ڪرڻ طبعي تبديلي آهي يا ڪيميائي؟

سرگرمي 5.2:

گهريل شيون: ڪاٺ جو لوڻ، پاڻيءَ جو گلاس، چمچو، پاڻي اُٻارڻ جي لاءِ پيالو، اسپرٽ ليمپ. هڪ گلاس ۾ پاڻي ڪٽو ۽ ان ۾ لوڻ وجهي چمچي سان سٺي طرح ملايو. گلاس ۾ توهان کي ڇا نظر اچي رهيو آهي؟ ڇا توهان لوڻ ڏسي سگهو ٿا؟ لوڻ پاڻيءَ مان ڪيڏانهن ويو؟ پاڻي ۾ لوڻ کي حل ڪرڻ، طبعي تبديلي آهي يا ڪيميائي تبديلي. ڇا اسان لوڻ ۽ پاڻي کي ٻيهر پنهنجي اصل حالت ۾ حاصل ڪري سگهون ٿا؟ جڏهن لوڻ پاڻي ۾ حل ڪيو ويندو آهي ته ڪا به نئي شيءِ وجود ۾ نه ايندي آهي ۽ لوڻ (گرنڊڻ) پاڻي (گارينڊڻ) سان گڏ ملي لوڻ ۽ پاڻي جو ڳار ٺاهي ٿو. لوڻ (گرنڊڻ) کي پاڻي (گرنڊڻ) مان

آسانيءَ سان بخارجڻ واري عمل جي ذريعي الڳ ڪري سگهجي ٿو.



شڪل 5.3: لوڻيائي پاڻيءَ جي ڳار مان لوڻ حاصل ڪرڻ

لوڻ کي پاڻي مان الڳ ڪرڻ جي لاءِ اسان کي لوڻ ۽ پاڻيءَ جي ڳار کي هڪ کليل ٽائو ۾ گرم ڪرڻو پوندو. آهستي آهستي سمورو پاڻي بخارجڻ واري عمل ذريعي بخارن ۾ تبديل ٿي هوا ۾ هليو ويندو ۽ لوڻ ٽائو ۾ رهجي ويندو، جنهن جو مقدار اهوئي هوندو جيترو پاڻيءَ ۾ ملائڻ کان پهرين هيو.

ان جي معنيٰ هيءَ آهي ته طبعي تبديلي ۾ مادي جي ترتيب بنات تبديل نه ٿيندي ۽ اها شيءِ پنهنجي اصل ترتيب بنات برقرار رکي ٿي. ڪاغذ جو ڦاٽڻ ۽ توڙڻ مروڙڻ، برف يا چاڪليت جو رجڻ، اڀرڻ، تنڻ، کنڊ ۽ لوڻ جو پاڻيءَ ۾ حل ڪرڻ، ميوا ڪٽڻ، هوا جي آبي بخارن جو ڏنڌ يا ڪوهيڙي ۾ تبديل ٿيڻ طبعي تبديلين جا مثال آهن. ڇو ته انهن تبديلين ۾ صرف ظاهري شڪل ۽ صورت، رنگ، سائيز، مقدار، گرمي يا گرمي پد جو مقدار تبديل ٿيندو آهي ۽ ترتيب بنات ساڳي رهندي آهي. مٿي ڏنل سڀني مثالن مان هي نتيجو اخذ ڪري سگهجي ٿو ته طبعي تبديليون عارضي ۽ واپس موٽ کائيندڙ آهن ۽ انهن ۾ ڪا به نئي شيءِ وجود ۾ نٿي اچي.



شڪل 5.4 ڪاغذ جو سٽڙ



شڪل 5.5 لوھ تي ڪٽ / زنگ لڳڻ

ڪيميائي تبديلي:


ڪيميائي تبديلي ۾ مادو پنهنجي بناوت تبديل ڪري هڪ نئي ڪيميائي ڪوڪو سان گڏ هڪ نئي شيءِ ٺاهي ٿو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا؟

جڏهن توهان ڪجهه کائو، پڇايو يا صاف ڪندا آهيو ته ڪيتريون ئي ڪيميائي تبديليون ظاهر ٿينديون آهن. ڪيميائي تبديلي ان وقت ٿيندي آهي جڏهن توهان ساھ ڪڍندا آهيو، دوا کائيندا آهيو، ايسٽائين جو ماچيس جي تيلي کي ٻاريندا آهيو.

جڏهن تيزاب مليل پاڻيءَ مان بجلي گذاري ويندي آهي ته هيءَ هائيڊروجن (H_2) گيس ۽ آڪسيجن (O_2) گيس ۾ تبديل ٿي ويندي آهي.

هائڊروجن ۽ آڪسيجن جي ڪيميائي بناوت ۽ ڪيميائي خاصيتون پاڻيءَ کان بلڪل مختلف هونديون آهن. انهيءَ ڪري اهڙي تبديلي جنهن جي دوران هڪ يا هڪ کان وڌيڪ شيون تبديل ٿي هڪ يا هڪ کان وڌيڪ نيون ۽ بلڪل مختلف شيون ٺاهن ته اها ڪيميائي تبديلي چورائيندي آهي.



هاڻي هڪ ٻي مثال وٺون ٿا. جيڪڏهن توهان ڪاغذ جو هڪ ٽڪرو کڻي ٻاريندا ته ٻري خاڪ ٿي ويندو ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گيس ٺاهيندو جيڪا واپس ڪاغذ ۾ تبديل نه ٿي سگهندي. اهڙيءَ طرح ٻرندڙ ميٽل بتيءَ جو مشاهدو ڪريو. ان ۾ مادي جي حالتن ۾ ڪهڙيون تبديليون واقع ٿي رهيون آهن؟ هڪ ٻرندڙ ميٽل بتيءَ ۾ توهان کي روشني نظر ايندي. گرمي / حرارت محسوس ٿيندي ۽ توهان ميٽل بتيءَ کي رجندي ڏسي سگهندا.



جڏهن ميٽ بتي ٿورڙي دير تائين ٻرندي آهي ته اها ننڍي ٿي ويندي. ميٽ بتيءَ جي ميٽ ڪيڏانهن وٺي؟ ٻرڻ جي عمل ۾ گرمي/حرارت ميٽ کي رجائي پاڻياٺ ميٽ ۾ تبديل ڪري ڇڏيو. هي پاڻياٺ ميٽ ٿڌي ٿي واپس نهري ميٽ ۾ تبديل ٿي ويندي ڪجهه دير کان پوءِ توهان کي ميٽ جي گيس جي بوءِ محسوس ٿيندي، پاڻياٺ ميٽ، ميٽ گيس ناهي ٿي. ميٽ بتيءَ جي ميٽ ڪاربان جي زنجير تي مشتمل آهي جيڪا هائڊروجن جي ايٽم سان ڳنڍيل هوندي آهي. ٻرڻ تي ڪجهه ميٽ پاڻيءَ ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ (CO₂) ۾ تبديل ٿي ويندي آهي، جيڪي هوا ۾ شامل ٿي ويندي آهي. اهڙي طرح ٻرندڙ ميٽ بتيءَ سان گڏ ڪيميائي تبديلين جا ڪجهه مثال ڪاٺ جو ٻرڻ، کاڌو پچائڻ ڪريڪر يا ڦٽاڪن جو ڦاٽڻ، لوهه کي ڪٽ/زنگ (Rust) لڳڻ، خوراڪ جو هضم ٿيڻ، جاندارن ۾ ساهه کڻڻ ۽ ٻوٽن ۾ روشنائيي تركيب آهن. ڪيميائي تبديليون مشڪل ۽ واپس موٽ نه کائيندڙ هونديون آهن.

سرگرمي 5.3:

لوهه جي ڪوڪن يا تارن جي چڱي ڪي ڪٽ/زنگ لڳڻ جي تحقيق ڪرڻ. گهريل شيون: 3 خالي ننڍا جار/ٽيسٽ ٽيوب ڪارڪ سان گڏ، لوهه جا ڪوڪا يا تارن جا چڱا، نلڪي جو پاڻي ۽ اُٻريل پاڻي، ڪئلسم ڪلورائيڊ.

- (i) تن شيشي جي جار يا ٽيسٽ ٽيوب تي 1، 2، 3 لڪي هڪ لائين ۾ رکو.
- (ii) هڪ يا ٻه ڪوڪا يا ڪجهه تارن جو چڱو هر هڪ جار ۾ وجهو.
- (iii) جار نمبر 1 ۾ پاڻي وجهي ڍڪ ڏيو.
- (iv) جار نمبر 2 ۾ ڪجهه اُٻريل پاڻي وجهي ان ۾ تيل وجهو ۽ ڍڪ ڏيو.
- (v) جار نمبر 3 ۾ ڪئلسم ڪلورائيڊ وجهي ڍڪ ڏيو.
- (vi) هڪ ڏينهن کان پوءِ تنهي جارن جو مشاهدو ڪريو ۽ ان کي تحرير ڪريو.

مشاهدو:

جار نمبر 1	
جار نمبر 2	
جار نمبر 3	

سرگرمي جا سوال:

- ڪهڙي جار/ٽيسٽ ٽيوب ۾ سڀ کان پهرين ڪٽ لڳو؟ سبب بيان ڪريو.
- ڪهڙي جار/ٽيسٽ ٽيوب ۾ ڪوڪن تي ڪٽ نه لڳو؟ سبب بيان ڪريو.
- جار/ٽيسٽ ٽيوب نمبر 2 ۾ پاڻي ۽ تيل جو استعمال ڪيو ويو؟
- جار/ٽيسٽ ٽيوب نمبر 3 ۾ ڪئلسم ڪلورائيڊ جو وڌو ويو جيڪڏهن ڪئلسم ڪلورائيڊ نه وڌو وڃي ته ڇا ٿيندو؟

جدول نمبر 1: طبعي ۽ ڪيميائي تبديلين ۾ فرق

نمبر	طبعي تبديلي	ڪيميائي تبديلي
1	ڪا به نئي شيءِ نه ٺهندي آهي، بلڪ اها پهرين جهڙي ئي رهندي آهي ۽ پنهنجي شناخت ۽ خاصيتون ساڳيون رکندي آهي.	نيون شيون وجود ۾ اينديون آهن. جن جون خاصيتون پراڻين شين کان بلڪل مختلف هونديون آهن.
2	عام طور تي تبديلي عارضي ۽ واپس موٽ کائيندڙ هوندي آهي.	عام طور تي تبديلي مستقل ۽ واپس موٽ نه کائيندڙ هوندي آهي.
3	عمل جي دوران عام طور تي توانائي ۾ تبديلي نه ٿيندي آهي.	عمل جي دوران عام طور تي توانائي ۾ تبديلي ٿيندي آهي.
4	مثال: کنڊ جو پاڻي ۾ حل ٿيڻ، چاڪ ڪي پيهي / پيسي پاڻوڊر جي شڪل ۾ آڻڻ، ميٽل بتيءَ جو رجڻ، گندرف (سلفر) ڪي لوه جي ذرڙن سان گڏ ملائڻ	تيل جو ٻرڻ، لوه ڪي ڪٽ لڳڻ، لوه جي ذرڙن ڪي سلفر سان گڏ ملائي گرم ڪري آئرن سلفائيڊ ٺاهڻ.

ماحول ۾ ٿيڻ واريون طبعي ۽ ڪيميائي تبديليون:

پيارا ٻارو! هاڻي توهان طبعي ۽ ڪيميائي تبديلين جي باري ۾ سٺيءَ طرح سمجهي ويا آهيو اچو ته هاڻي اسان انهن طبعي ۽ ڪيميائي تبديلين جو جائزو وٺون ٿا جيڪي اسان جي روزمره زندگي جو حصو آهن.

استاد: ماروي ڪپڙا ڏوٽڻ کان پوءِ اسان ڇا ڪندا آهيون؟

ماروي: سائين! اسان ڪپڙا ڏوٽڻ کان پوءِ انهن کي سُڪائڻ جي لاءِ اُس ۾ وجهندا آهيون ۽ ٿورڙيءَ دير ۾ سمورو پاڻي نڪري ويندو آهي ۽ ڪپڙا سُڪي ويندا آهن.

استاد: ٻارو! ڪپڙن جو سُڪڻ طبعي تبديلي آهي يا ڪيميائي تبديلي ۽ ڇو؟

احمد: سائين! هيءَ هڪ طبعي تبديلي آهي چو ته ڪپڙن جو پاڻي بخارجڻ واري عمل ذريعي هوا ۾ آبي بخار بڻجي هليو ويندو آهي پر ڪا به نئي شيءِ وجود ۾ ناهي ايندي. استاد: شاباش احمد! هاڻي ليزا اهو ٻڌائيندي ته ڪاڌو پچائڻ ڪيميائي عمل آهي يا طبعي عمل.

ليزا: سائين! ڪاڌو پچائڻ هڪ ڪيميائي عمل آهي چو ته ڪاڌو پچائڻ واريون شيون ڪاڌو ٺاهڻ کان پوءِ ٻيهر پنهنجي شڪل اختيار نه ڪري سگهنديون. استاد: نرم! توهان ٻڌايو ڪنڊ ڪي پاڻيءَ ۾ حل ڪرڻ، مادي جي ڪهڙي تبديلي ڪي ظاهر ڪري ٿو؟

نرم: ڪنڊ ڪي پاڻيءَ ۾ حل ڪرڻ هڪ طبعي تبديلي آهي چو ته ان ۾ ڪا به نئي شيءِ نٿي ٺهي جڏهن ته ڪنڊ ۽ پاڻي ڪي توهان بخارجڻ واري عمل ذريعي ٻيهر حاصل ڪري سگهو ٿا. استاد: ٻارو! ڇا توهان فيڪٽرين ۽ گاڏين ڪي زهريلي گيس خارج ڪندي ڏٺو آهي، جيڪا تيزابي بارش جو سبب ٿي وڃي ٿي. قاندا اعظم جي مزار جي رنگ ڪي ڏسو. سنگ مرمر جو اچورنگ چو تبديل ٿي ويو؟ ڇا توهان ماحول ۾ ٿيڻ وارين طبعي ۽ ڪيميائي تبديلين جا ڪجهه ٻيا مثال ٻڌائي سگهو ٿا.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا؟

آتش بازي جو عمل ڪيميائي تبديلي آهي، ان قسم جي آتش بازي جي عمل سان گرمي/حرارت، روشني آواز ۽ اڻ وڻندڙ گيسون پيدا ٿينديون آهن، جيڪي توهان ڪي خطرناڪ حد تائين نقصان پهچائي سگهن ٿيون.



طبعي ۽ ڪيميائي تبديليون انسان جي لاءِ فائدي واريون به ٿينديون آهن ۽ خطرناڪ به ٿينديون آهن. زندگي جا ڪيترائي عمل جيڪي اسان جي جسم جي اندر ٿيندا آهن جيئن ته ساهه کڻڻ، هاضمي جو عمل، حرڪت ڪرڻ ۽ ساهه کڻڻ جي عمل ۾ ڪيميائي ۽ طبعي تبديليون رونما ٿينديون آهن، انهن جي بغير اسان زندهه نه ٿا رهي سگهون. ان جي علاوه ٻوٽا روشنائي ترڪيب واري عمل ذريعي سج جي روشنيءَ جي موجودگي ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ پاڻي جي ملڻ سان گلوڪوز ۽ آڪسيجن گيس ٺاهن ٿا. اهڙي تبديلي جنهن ۾ هڪ يا هڪ کان وڌيڪ نيون شيون وجود ۾ اينديون آهن، ڪيميائي تبديلي چورائيندي آهي. ڪيميائي تبديليءَ ڪي اسان ڪيميائي عمل به چوندا آهيون.

ڪيميائي عمل (Chemical Reactions):

جيئن ته توهان مٿي پڙهيو ته سمورا عمل جن ۾ هڪ يا هڪ کان وڌيڪ نيون شيون وجود ۾ اچن، ڪيميائي عمل چورائيندا آهن. روزمره جي زندگي ۾ اسان جو واسطو بيشمار ڪيميائي عملن سان رهي ٿو. انهن عملن جي دوران مختلف شين ۾ موجود ايٽم پنهنجي ترتيب تبديل ڪري نئي شيءِ ٺاهيندا آهن اچو ته ڪجهه مثالن جي ذريعي ڪيميائي عملن کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪريون.

1. ڪوئلي جو ٻرڻ (Combustion of Coal):

ڪوئلو (Coal) دراصل ڪيميائي طور تي ڪاربان هوندو آهي. ڪاربان هوا جي آڪسيجن جي مدد سان ٻري ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ (CO_2) گيس ۾ تبديل ٿي ويندو آهي. ڪاربان جيڪو ڪاري رنگ جو نهرو مادو هوندو آهي اهو آڪسيجن گيس سان گڏ عمل ڪري ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جهڙي بي رنگ گيس ۾ تبديل ٿي ويندو آهي. ڪاربان (C) ۽ آڪسيجن (O_2) جي ڪيميائي بناوت ۽ خاصيتون ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ (CO_2) گيس کان بلڪل مختلف هونديون آهن. ان ڪيميائي عمل جي دوران ايٽمن جي ترتيب ۾ تبديلي ۽ نئي شيءِ جو ٺهڻ شڪل نمبر 5.8 ۾ ڏيکاريو ويو آهي.





شڪل 5.8 ڪوئلي جو ٻرڻ

أهي شيون (Substances) جيڪي ڪيميائي عمل ۾ حصو وٺنديون آهن اهي عمل ڪندڙ (عامل) (Reactants) چورائينديون آهن ۽ ڪيميائي عمل جي نتيجي ۾ ٺهڻ واريون شيون پيداوار (Products) چورائينديون آهن.

قدرتي گيس جو هوا ۾ پرڻ:


قدرتي گيس يا ميٿين (CH_4) هوا ۾ موجود آڪسيجن گيس سان گڏ ٻري ٿي. ان عمل جي نتيجي ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ (CO_2) گيس ۽ پاڻي (H_2O) ٺهن ٿا. هن ڪيميائي عمل ۾ عمل ڪندڙ (عامل) جي ايٽمن جي ترتيب ۾ تبديلي کي شڪل نمبر 5.9 ۾ ڏيکاريو ويو آهي.



شڪل 5.9: ميٿين گيس جو آڪسيجن گيس سان عمل پيداوار (عمل ڪندڙ (عامل))

پاڻي ۽ جو ٺهڻ:

هائيڊروجن (H_2) ۽ آڪسيجن (O_2) جي عمل جي نتيجي ۾ پاڻي (H_2O) ٺهڻ جي دوران ايٽمن جي ترتيب ۾ تبديلي کي شڪل نمبر 5.10 سان ظاهر ڪيو ويو آهي.




پاڻي \rightarrow آڪسيجن + هائيڊروجن
پيداوار (عمل ڪندڙ (عامل))

شڪل 5.10: هائيڊروجن گيس ۽ آڪسيجن گيس جو عمل

عام زندگي ۾ ڪيميائي عملن جو استعمال:

اسان جي روزمره زندگي ۾ ڪيميائي عملن جي وڏي اهميت آهي. زندگيءَ جي بقا جو دارومدار انهن عملن تي آهي. پڙڻ (Combustion) ساھ کڻڻ (Respiration)، روشنائيي تركيب (Photosynthesis) وغيره اهڙا ڪيميائي عمل آهن جن جي بغير زندگيءَ جو تسلسل ناممڪن آهي.

پوٽا روشنائيي تركيب (Photosynthesis) جي دوران ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ (CO_2) ۽ پاڻي (H_2O) مان گلوڪوز ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) ٺاهن ٿا. هي عمل سج جي روشني ۽ ڪلوروفل جي موجودگيءَ ۾ ٿيندو آهي.



ساھ کڻڻ جي دوران جاندار جسمن جي جيوگهرڙن (Cells) ۾ خوراڪ (گلوڪوز) ۽ آڪسيجن جي وچ واري عمل جي نتيجي ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ پاڻي ٺهن ٿا. هن ڪيميائي عمل جي دوران جيڪا توانائي خارج ٿيندي آهي ان سان جاندار جسم مختلف ڪمن / فعلن کي سرانجام ڏيندا آهن.



ڪيميائي عملن جا قسم (Types of Chemical Reaction):




ڪره ارض (زمين جي گولي) تي ۽ اسان جي چوڌاري هر وقت هزارن جي تعداد ۾ ڪيميائي عمل رونما ٿيندا رهندا آهن. ڪيميائي عملن کي مختلف قسمن ۾ تقسيم ڪري سگهجي ٿو. جنهن مان توهان هن ڪلاس ۾ ٻن قسمن جو مطالعو ڪندا.

1. جوڙ وارو عمل (Addition Reactions):





اهڙا ڪيميائي عمل جنهن ۾ ٻه يا ٻن کان وڌيڪ شيون (عنصر يا مرڪب) پاڻ ۾ ڪيميائي عمل ڪري هڪ اڪيلي نئي شيءِ ۾ تبديل ٿي وينديون آهن. جوڙ واري عمل جا ڪجهه مثال

هيٺ ڏجن ٿا.



2. ورچ وارو عمل (Decomposition Reaction):

ورچ وارو عمل ڪيميائي عملن جو اهو قسم آهي جنهن ۾ ڪا هڪ ڪيميائي شيء (مركب) ڪيميائي عمل جي نتيجي ۾ ٻن يا ٻن کان وڌيڪ ڪيميائي شين ۾ ٽٽي ٿي.




عام طور تي ورچ واري عمل جي لاءِ حرارت/گرمي جي ضرورت هوندي آهي. اهڙو ورچ وارو عمل جنهن ۾ حرارت / گرمي ڏئي عمل ڪيو وڃي ان کي حرارتي ورچ وارو عمل (Thermal Decomposition Reaction) چوندا آهن.

ڪيميائي عملن ۾ توانائي جي تبديلي (Energy changes in chemical reactions):

هر شي (Substance) ۾ توانائي جو هڪ خاص مقدار موجود هوندو آهي. جيڪو ان کي پائدار بڻائي ٿو. انهن شين جي ڪيميائي عمل جي دوران انهن ۾ توانائي جي تبديلي واقع ٿئي ٿي. عمل جي دوران يا ته توانائي حرارت ۽ روشني جي صورت ۾ جذب ٿيندي آهي يا خارج ٿيندي آهي. عملن جي دوران توانائيءَ کي تبديليءَ جي بنياد تي عملن کي ٻن قسمن ۾ تقسيم ڪيو وڃي ٿو.

1. حرارت خارج ڪندڙ عمل (Exothermic Reaction):

اهڙا عمل جنهن جي دوران توانائي خارج ٿيندي آهي اهي خارج ڪندڙ عمل چورائيندا آهن. (Exo) جي معنيٰ ٻاهر (out) ۽ (Thermic) جي معنيٰ حرارت (Heat) آهي. يعني هي اهي عمل آهن جن ۾ عملن جي دوران حرارت خارج ٿيندي آهي.



شڪل 5.11: آتش بازي

آتش بازي حرارت خارج ڪندڙ عمل (Exothermic) جو هڪ مثال آهي.

سرگرمي 5.4:

گرمي خارج ڪندڙ ڪيميائي عمل

گهريل شيون:

بيڪر، وسایل چن (ڪئلشم آڪسائيڊ (CaO) ۽ پاڻي




شڪل 5.12: حرارت خارج ڪندڙ عمل

طريقيڪار:


- شيشي جو هڪ بيڪر کڻو.
- ان ۾ ٿورڙي مقدار ۾ وسایل چن وجهو ۽ ملايو.
- ڪجهه دير کان پوءِ بيڪر جي ٻاهرين سطح کي هٿ لڳايو.
- توهان ڇا محسوس ڪيو، ڇا توهان کي بيڪر جي ٻاهرين سطح ڪجهه گرم محسوس ٿي.
- ائين ڇو ٿيندو آهي؟

مٿي ڏنل سرگرمي ۾ جڏهن وسایل چن ۾ پاڻي ملايو ويندو آهي ته ڪئلشم هائڊرو آڪسائيڊ ڳار جي صورت ۾ حاصل ٿئي ٿو، ان کان علاوه عمل جي دوران گرمي / حرارت خارج ٿيندي آهي.



2. حرارت جذب ڪندڙ عمل (Endothermic Reaction):

اهڙا ڪيميائي عمل جنهن جي دوران حرارت جذب ٿيندي آهي يا جن کي سرانجام ڏيڻ لاءِ حرارت جي ضرورت هوندي آهي. اُهي گرمي جذب ڪندڙ عمل (Endo thermic) عمل چورائيندا آهن. Endo جي معنيٰ ”اندر“ (in) آهي ۽ (Thermic) جي معنيٰ ”حرارت“ آهي. هيٺ ڏنل عمل هڪ حرارت جذب ڪندڙ عمل آهي.




سرگرمي 5.5:

گرمي جذب ڪندڙ عمل

گهريل شيون: بيڪر، سوڊيم ڪاربونيٽ ڳار، ڪئلشم ڪلورائيڊ ڳار، ترماميٽر
طريقيڪار:


- هڪ بيڪر ۾ سوڊيم ڪاربونيٽ جي ڳار جو ڪجهه مقدار کڻو.
- ترماميٽر جي مدد سان ڳار جو ٽيمپريچر نوٽ ڪريو.
- ان ۾ ڪئلشم ڪلورائيڊ جو ڳار ملايو.
- ٻنهي ڳارن کي ملائڻ کان پوءِ مڪسچر جو ٽيمپريچر نوٽ ڪريو.
- توهان ڇا مشاهدو ڪيو؟
- ائين ڇو ٿيو؟





سوڊيم ڪاربونيٽ ۽ ڪئلشم ڪلورائيڊ جو ڳار + سوڊيم ڪاربونيٽ جو ڳار

شڪل 5.13: گرمي جذب ڪندڙ عمل

مٽي ڏنل سرگرمي جي دوران توهان محسوس ڪندا ته بيڪر جي ٻاهرين سطح ٿڌي ٿي ويندي آهي. ان سبب جي ڪري ڪئلسيم ڪلورائيڊ ۽ سوڊيم ڪاربونيٽ جي وچ ۾ گرمي جذب عمل Endo thermic Reaction آهي. جيڪو بيڪر جي پتين کان گرمي جذب ڪري رونما ٿئي ٿو ۽ بيڪر جون پتيون ٿڌيون ٿي وڃن ٿيون.



اينڊوٿرمڪ عملن جا وڌيڪ مثال هيٺ ڏنل آهن.



ڪيميائي زبان (Chemical Language):

ڪيميائي زبان هڪ مخصوص سائنسي زبان آهي جيڪا ڪيميا جي ميدان ۾ استعمال ٿيندي آهي، هن زبان ۾ مختلف ڪيميائي عنصرن، مرڪبن، علامتن / نشانين، فارمولن ۽ ڪيميائي عملن کي واضح ڪيو ويندو آهي.

علامت / نشاني (Symbol):

علامت / نشاني (Symbol): پيارا ٻارو! جيئن ته اسان پوئين جماعت ۾ پڙهيو هيو ته اڃا تائين تقريباً 110 جي ويجهو ڪيميائي عنصر دريافت ٿي چڪا آهن. جن ۾ 90 عنصر قدرتي طور تي فضا يا زمين جي گولي تي ملن ٿا ۽ باقي سائنسدانن تجربي گاه ۾ تيار ڪيا آهن. انهن عنصرن جي متعلق انداز بيان کي وڌيڪ سادو ۽ قابل فهم ٺاهڻ جي لاءِ سائنسدان انهن عنصرن کي سادو ۽ مختصر علامتن / نشانين ۾ لکندا آهن. جنهن کي علامتون / نشانين (Symbols) چيو وڃي ٿو. عام طور تي هي علامتون / نشانين عنصر جي پهرئين اکر / حرف يا پهرين ۽ نالي جي ٽي ڪنهن ٻي مناسب حرف / اکر جي ملائڻ سان ٺاهيو وڃن ٿيون.

علامتون/ نشانين گهڻو ڪري عنصر جي انگريزي يا لاطيني نالن مان اخذ ڪيون وڃن ٿيون. انهن علامتن/ نشانين جي پهرئين اکر کي هميشه وڏو (Capital) ۽ بعد ۾ اچڻ واري کي ننڍو (Small) لکيو ويندو آهي.

هائڊروجن کي انگريزي حرف H سان ظاهر ڪيو ويندو آهي جيڪو هائڊروجن (Hydrogen) جو پهريون اکر آهي. اهڙي طرح آڪسيجن (Oxygen) جي لاءِ O، ڪئلسيم (Calcium) جي لاءِ Ca جڏهن ته ڪلورين (Chlorine) جي لاءِ Cl جون علامتون/ نشانين استعمال ڪيون وينديون آهن. سوڊيم جي لاءِ لاطيني لفظ نيتريم (Natrium) جي پهرئين ٻن اکرن Na، لوھ (Iron) جي لاءِ فيرم (Ferum) جي ٻن اکرن Fe جڏهن ته چاندي (Argenium) جي لاءِ Ag بطور علامتون/ نشانين استعمال ڪيون وينديون آهن.

عنصر جو نمبر	عنصر جو نالو	ڪيميائي نشاني
1	هائڊروجن	H
2	هيليم	He
3	ليٿيم	Li
4	بيريئم	Be
5	بوران	B
6	ڪاربان	C
7	نائٽروجن	N
8	آڪسيجن	O
9	فلورين	F
10	نيٽان	Ne

ڪيميائي فارمولا:

ڪنهن عنصر يا مرڪب جي ماليڪيول کي نشانين/ علامتن جي مدد سان ظاهر ڪرڻ کي ڪيميائي فارمولا چئبو آهي. ڪيميائي فارمولا ڪنهن ماليڪيول ۾ موجود عنصرن ۽ ان جي تعداد جي باري ۾ واضح ڪري ٿو. مثال: هائڊروجن گيس جي هڪ ايٽم کي H ۽ هڪ ماليڪيول کي H₂ سان ظاهر ڪندا آهيون، جڏهن ته عام لوڻ (سوڊيم ڪلورايد) کي NaCl پاڻي کي H₂O ۽ ميٿين گيس کي CH₄ سان ظاهر ڪندا آهيون. H₂ جو مطلب آهي ته هن ماليڪيول ۾ هائڊروجن جا ٻه ايٽم موجود آهن. NaCl ۾ هڪ ايٽم سوڊيم ۽ هڪ ايٽم ڪلورين جو آهي. H₂O ۾ هڪ ايٽم هائڊروجن ۽ هڪ ايٽم آڪسيجن جو آهي CH₄ ۾ ڪاربان جو هڪ ايٽم جڏهن ته هائڊروجن جا چار ايٽم موجود هوندا آهن. ڪنهن به ماليڪيول ۾ عنصر جي نشاني/ علامت جي هيٺيان ان جي ايٽم جي تعداد کي Subscript جي صورت ۾ ظاهر ڪيو ويندو آهي.

ڪيميائي مرڪب جو ڪيميائي فارمولا لکڻ:

ڪنهن ڪيميائي مرڪب جو ڪيميائي فارمولا تحرير ڪرڻ کان پهرين اسان کي ويلسني (valency) جي تصور کي ورجائڻو پوندو پوئين ڪلاس ۾ اسين پڙهيو هيو ته:

- (i) ڪنهن مرڪب جي ماليڪيول ۾ موجود واڌو آئن (Cation) جي نشاني کي ڪاٻي پاسي ۽ ڪاٿو آئن (Anion) جي نشاني / علامت کي ساڄي پاسي لکو.
- (ii) واڌو ۽ ڪاٿو نشانين / علامتن کي ختم ڪريو جيڪي هڪ ٻئي کي ڪٽ (ڪينسل) ڪن.
- (iii) ٻنهي عنصرن جي ويلسني (valency) کي هر هڪ جي ساڄي پاسي اندر جي طرف (Superscript) جي صورت ۾ لکو.
- (iv) هاڻي انهن ويلسنيز (valencies) کي پاڻ ۾ تبديل ڪري عنصرن جي نشانين / علامتن جي هيٺيان لکو. پاڻي جو ڪيميائي فارمولا لکڻ جي لاءِ:




- (v) جيڪڏهن ويلسني نمبر سادي عدد ۾ تقسيم ڪري سگهجي ته انهن کي تقسيم ڪيو وڃي.

(vi) ڪنهن ريڊيڪل جي لاءِ بريڪيٽ جو استعمال ڪريو. مثال $Zn(NO_3)_2$


ريڊيڪل ڪو اهڙو ائٽم يا مليڪيول هوندو آهي جنهن جي ٻاهرين شيل ۾ هڪ يا هڪ کان وڌيڪ بنا جوڙن وارا اليڪٽران هوندا آهن جيڪي ان کي تمام گهڻو عمل ڪندڙ (Reactive) ٺاهن ٿا.

ڪيميائي فارمولا	مرڪب جو نالو	نمبر
H ₂ O	پاڻي	1
CO ₂	ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ	2
NaCl	سوڊيم ڪلورائيڊ	3
C ₆ H ₁₂ O ₆	گلوڪوز	4
CH ₄	ميٿين	5
NH ₃	امونيا	6
H ₂ O ₂	هائيڊروجن ڀر آڪسائيڊ	7
CaCO ₃	ڪئلشم ڪاربونيٽ	8
H ₂ SO ₄	سلفيورڪ ايسڊ	9
CH ₃ COOH	ايسٽڪ ايسڊ (سرڪو)	10


ڪيميائي مساوات ۽ ان کي متوازن ڪرڻ (Chemical Equation and their balancing):
 ڪنهن ڪيميائي عمل (Chemical Reaction) جو نشانين / علامتن (Symbols)، ڪيميائي فارمولا (Chemical Formula) ۽ اشارن جي صورت ۾ اظهار ڪيميائي مساوات (Chemical Equation) چورائيندي آهي. ڪنهن ڪيميائي عمل کي مساوات ۾ ظاهر ڪرڻ وقت عمل ڪندڙ (Reaction) کي ڪاٻي پاسي ۽ پيداوار کي ساڄي پاسي لکيو ويندو آهي. عمل ڪندڙ (عامل) ۽ پيداوار جي وچ ۾ تير جو نشان ڪيميائي عمل جي طرف کي ظاهر ڪندو آهي. تير جو رخ پيداوار جي طرف هوندو آهي جڏهن ته عمل ڪندڙ (عامل) ۽ پيداوار جي طبعي حالتن کي ظاهر ڪرڻ جي لاءِ ان جي نشانين / علامتن يا ڪيميائي فارمولن جي هيٺيان (Subscript) ۾ s, l, g يا (aq) لکيو ويندو آهي. جيڪي ڪيميائي عمل جي وقت انهن جي طبعي حالت ترتيبوار نهرو، پاڻياٺ، گئس يا آبي حالت کي ظاهر ڪندا آهن. مثال هيٺ ڏنل مساوات ۾ ڪاربان نهرو آهي.



جڏهن ته آڪسيجن ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گيس جي حالت ۾ موجود آهن. هڪ ٻي مثال مان واضح ٿيندو ته آبي حالت ۾ گندرف جو تيزاب (Sulphuric Acid) جڏهن نهري پتل (Copper) سان گڏ عمل ڪندو آهي ته ڪاپر سلفيٽ آبي حالت ۾ ۽ هائڊروجن وري گيس جي حالت ۾ خارج ٿيندي آهي.



ڪيميائي مساوات کي متوازن ڪرڻ (Balancing a Chemical Equation):
 فرانسسي سائنسدان ليواٽزر (Lavoisier) جي 1785ع ۾ پيش ٿيل مائي جي بقا واري قاعدي جي مطابق ڪنهن ڪيميائي عمل جي دوران مائو نه پيدا ٿيندو آهي ۽ نه ئي ختم ٿيندو آهي. پر هي هڪ شڪل مان ٻي شڪل ۾ تبديل ٿي ويندو آهي. جيتوڻيڪ هڪ ڪيميائي عمل کي مساوات جي صورت ۾ ظاهر ڪندي هي يقين ڪجي ته تير جي نشان جي ٻنهي طرفن عمل ڪندڙ (عامل) ۽ پيداوار ۾ موجود هر هڪ عنصر جي ايٽمن جو تعداد برابر هجي ۽ اهڙي ڪيميائي مساوات متوازن مساوات چورائيندي آهي.



هيٺ ڏنل مساوات غير متوازن مساوات جي هڪ مثال آهي ڇو ته هن ۾ ڪا به ۽ ساڃي پاسي ايٽمن جو تعداد برابر نه آهي.

ساڃي پاسي	ڪا به پاسي	عنصر
ٻه ايٽم	2 ايٽم	H
هڪ ايٽم	2 ايٽم	O

غير متوازن مساوات کي متوازن ڪرڻ جي لاءِ عام طور تي ”ڪوشش ۽ غلطي“ وارو نظريو (Trial and Error Method) استعمال ڪيو ويندو آهي. هن طريقي جي مطابق نشانين / علامتن ۽ فارمولن کان پهرئين ڪو عدد لڳائي ايٽمن جي تعداد کي برابر ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي.

ڪيميائي مساوات کي هيٺ ڏنل رهنما اصولن جي ذريعي متوازن ڪري سگهجي ٿو.

(i) مساوات لکي عمل ڪندڙ (عامل) ۽ پيداوار جي عنصرن جي ايٽمن جو تعداد معلوم ڪريو.

(ii) هڪ هڪ ڪري سڀني عنصرن جي ايٽمن جي تعداد کي تحرير ڪريو.

(iii) مساوات ۾ جنهن پاسي عنصرن جي ايٽمن جو تعداد گهٽ هجي ان طرف عنصر جي ايٽمن يا مرڪب جي ڪيميائي فارمولا کي 2، 3، 4 وغيره مان ڪنهن مناسب عدد سان گڏ ضرب ڏيو. شروعات ننڍي عدد سان ڪريو.

(iv) هڪ هڪ ڪري سڀني عنصرن جي ايٽمن جي تعداد کي تير جي ٻنهي طرفن برابر ڪريو.

(v) ٻه ايٽمي ($\text{Cl}_2, \text{O}_2, \text{N}_2, \text{H}_2$) گهڻ ايٽمي (O_3) ماليڪيول کي سڀ کان آخر ۾ متوازن ڪريو.


ڪيميائي مساوات کي متوازن ڪرڻ جي لاءِ هيٺ ڏنل مثال تي غور ڪريو.

مثال نمبر 1: پاڻي مان هائڊروجن ۽ آڪسيجن گيس جو ٺهڻ.


مرحلو نمبر 1: پاڻي جو فارمولا تحرير ڪريو.




مرحلو نمبر 2: تير جي نشان سان واضح ڪريو ته H_2O عمل ڪندڙ (عامل) آهي.






مرحلو نمبر 3: پيداوار جي نشانين کي تير جي ساڄي پاسي تحرير ڪريو.



مرحلو نمبر 4: مساوات متوازن ڪريو.




وڌيڪ مثال نمبر 2: مئگنيشم، آڪسيجن گيس سان گڏ عمل ڪري ميگنيشم آڪسائيڊ ٺاهي ٿي.




سوڊيم هائيڊرو آڪسائيڊ، سلفيورڪ آڪسائيڊ سان گڏ عمل ڪري سوڊيم سلفيٽ ۽ پاڻي ٺاهي ٿي.

مرحلو نمبر 1:




مرحلو نمبر 2:



مرحلو نمبر 3:



مرحلو نمبر 4:



ڪيميائي مساوات جا فائدا:

ڪيميائي مساوات کي تحرير ڪرڻ جي لاءِ هيٺ ڏنل فائدا آهن. هڪ متوازن ڪيميائي مساوات هيٺ ڏنل کي ظاهر ڪري ٿي.

(i) ڪنهن ڪيميائي عمل ۾ حصو وٺڻ وارن ۾ عمل ڪندڙ (عامل) ۽ پيداوار هوندا

آهن.

- (ii) ڪيميائي عمل جو رخ
- (iii) عمل ڪندڙ (عامل) ۽ پيداوار جو مايو ۽ مقدار
- (iv) ڪيميائي عمل ۾ حصو وٺڻ وارن عنصرن جا ايتڙ يا ماليڪيول.
- (v) عمل ڪندڙ (عامل) ۽ پيداوار جون طبعي حالتون.

خلاصو (Summary):

- شين ۾ ٻن قسمن جون تبديليون واقع ٿينديون آهن، طبعي تبديلي ۽ ڪيميائي تبديلي.
- طبعي تبديلي ظاهري شڪل ۽ صورت يا ان شيء جي حالت ۾ تبديل ٿيڻ آهي.
- ڪيميائي تبديلي ۾ شيء جي ڪيميائي تركيب ۾ تبديلي ٿيندي آهي.
- اهو عمل جنهن جي دوران شيون اهڙين نين شين ۾ تبديل ٿي وڃن جن جي ڪيميائي بناوت ۽ ڪيميائي خاصيتون ان کي ٺاهڻ وارين شين کان بلڪل مختلف هجن. ڪيميائي عمل چورائيندو آهي.
- ڪنهن ڪيميائي عمل ۾ حصو وٺڻ واريون شيون عمل ڪندڙ (عامل) Reactant چورائينديون آهن ۽ نئون ٺهڻ واريون شيون پيداوار (Product) چورائينديون آهن.
- جوڙ واري عمل جي دوران ٻه يا ٻن کان وڌيڪ شيون ڪيميائي طور تي ملي هڪ نئي شيء ٺاهنديون آهن.
- اهڙو ڪيميائي عمل جنهن جي دوران هڪ مرڪب ٻه يا ٻن کان وڌيڪ شين ۾ ٽٽي وڃي ٿو، ته اهو ورڇ وارو عمل چورائيندو آهي.
- اهڙا ڪيميائي عمل جنهن جي عمل جي دوران حرارت خارج ڪن ته اهي حرارت خارج ڪندڙ عمل چورائيندا آهن.
- اهي ڪيميائي عمل جيڪي عمل جي دوران حرارت جذب ڪن ته اهي گرمي جذب ڪندڙ عمل چورائيندا آهن.
- ڪيميائي عمل کي ڪيميائي زبان جي ذريعي ظاهر ڪيو ويندو آهي.
- نشاني/علامت، ڪيميائي فارمولا ۽ ڪيميائي بناوت ڪيميائي زبان جا جزا آهن.
- عنصر کي نشاني/علامت، عنصر ۽ مرڪب جي ماليڪيول کي ڪيميائي فارمولا جي مدد سان ظاهر ڪندا آهيون.
- ڪيميائي مساوات ڪيميائي عمل جي مختصر صورت آهي.
- ڪيميائي مساوات کي متوازن ڪرڻ جي لاءِ ڪوشش ۽ غلطي (Trial and Error Method) وارو نظريو استعمال ڪيو ويندو آهي.

مشق

سوال نمبر 1: دُرست / صحيح بيان جي اڳيان (✓) ۽ غلط بيان جي اڳيان (X) جو نشان لڳايو.

- (i) طبعي تبديلي ۾ مادي واريون شيون هڪ نئي مادي واري شيءِ ۾ تبديل ٿي وينديون آهن. ()
- (ii) عمل جي دوران جيڪڏهن حرارت خارج ٿي ته اهڙي عمل کي حرارت خارج ڪندڙ عمل چئبو آهي. ()
- (iii) ميٽ بتيءَ جو رجحان هڪ ڪيميائي تبديلي آهي. ()
- (iv) هڪ متوازن ڪيميائي مساوات ۾ پيداوار ۽ عمل ڪندڙ (عامل) جي ايتن جو تعداد مختلف هوندو آهي ()
- (v) ڪيميائي فارمولا لکڻ وقت آئن يا ريڊيڪل جي ويلنسي کي مد نظر رکيو ويندو آهي. ()

سوال نمبر 2: دُرست جواب جي اڳيان (O) دائرو لڳايو:

- (i) جيڪي عنصر يا مرڪب ڪنهن ڪيميائي عمل ۾ حصو وٺندا آهن اهي چورائيندا آهن.

(الف) ريڊيڪل	(ب) عمل ڪندڙ/ (عامل)	(ج) پيداوار	(د) ڳار/محلول
--------------	-------------------------	-------------	---------------

- (ii) ڏيئي جو ٻرڻ _____ جو هڪ مثال آهي.

(الف) دٻاءُ ۾ تبديلي	(ب) رنگ ۾ تبديلي	(ج) طبعي تبديلي	(د) ڪيميائي تبديلي
-------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------

- (iii) گرمي جذب ڪرڻ وارا ڪيميائي عمل _____ عمل چورائيندا آهن.

(الف) جوڙ وارو	(ب) ورچ وارو	(ج) حرارت جذب ڪندڙ	(د) حرارت خارج ڪندڙ
----------------	--------------	-----------------------	------------------------

- (iv) کاڌو پچائڻ _____ عملن جو هڪ استعمال آهي.

(الف) حرارت جذب ڪندڙ	(ب) حرارت خارج ڪندڙ	(ج) جوڙ واري	(د) ورچ واري
-------------------------	------------------------	--------------	--------------

(v) پوٽشم ڪلوريت کي گرم ڪرڻ سان _____ گيس پيدا ٿيندي آهي.

(الف) ڪلورين	(ب) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ	(ج) ڪاربان مونو آڪسائيڊ	(د) آڪسيجن
--------------	-------------------------	-------------------------	------------





سوال نمبر 3: هيٺ ڏنل سوالن جا مختصر جواب لکو.

- (i) طبعي ۽ ڪيميائي تبديليون ڪنهن کي چوندا آهن؟ گهٽ ۾ گهٽ ٻه مثال ڏئي انهن ٻنهي ۾ فرق ڪريو.
- (ii) سجاڻپ ڪريو ته هي تبديلي جي ڪهڙي قسم آهي؟






تبديلي جو قسم	عمل
	ڪنڊ (نھري) جو پاڻي ۾ حل ٿيڻ
	ڪاغذ کي ٽڪرن ۾ ڪٽڻ
	قدرتي گيس جو ٻرڻ

- (iii) ڪيميائي عمل جي تعريف ڪريو ۽ مثالون ڏيو.
- (iv) عمل ڪندڙ (عامل)، پيداوار ۽ متوازن ڪيميائي مساوات جي تعريف ڪريو.
- (v) جوڙ واري عمل ۽ ورڇ واري عمل جي تعريف ڪريو ۽ مثالون ڏيو.
- (vi) روزمره زندگي جي ٻن اهڙن ڪيميائي عملن جون مثالون ڏيو، جيڪي زندگي جي لاءِ ضروري آهن.

سوال نمبر 4: هيٺ ڏنل ڪيميائي مساواتن ۾ ڪهڙيون مساوات متوازن آهن ۽ ڪهڙيون غير متوازن آهن؟



سوال نمبر 5: هيٺ ڏنل غير متوازن مساواتن کي متوازن ڪريو.



باب ڇهون:

تيزاب، اساس ۽ لوڻ

(Acids, Bases and Salts)

استاد: ٻارو! جيئن ته توهان پوئين سبقن ۾ پڙهي چڪا آهيو ته مختلف عنصر پاڻ ۾ ڪيميائي عمل جي نتيجي ۾ مختلف مرڪب ٺاهن ٿا. هي مرڪب تمام وڏي تعداد (تقريباً ٽي ملين) ۾ ملن ٿا. انهن مرڪبن جو آساني سان مطالعو ڪرڻ جي لاءِ انهن کي ڪيميائي خاصيتن جي بنياد تي انهن کي ٽن مختلف گروهن (Groups) ۾ ورهايو ويو آهي.

1. تيزاب (Acid)

2. اساس (Base)

3. لوڻ (Salt)



تيزاب



اساس




لوڻ

شڪل 6.1: تيزاب، اساس ۽ لوڻ

تيزاب (Acid):

Acid دراصل لاطيني زبان جي لفظ (Acidus) مان اخذ ڪيل آهي جنهن جو لفظي مفهوم ”کتو“ آهي. تنهن ڪري هي اصطلاح انهن مرڪب جي لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي جنهن جو ذائقو کٽو هوندو آهي.

ابتدائي طور تي ڪيميا ۾ تيزاب انهن مرڪبن کي چيو ويندو هو جيڪي پاڻي ۾ حل ٿي هائڊروجن آئن (H^+) ٺاهن.



تيزاب جو ذريعو:

تيزاب کي ٻن ذريعن سان حاصل ڪري سگهجي ٿو. اهي تيزاب جيڪي ٻوٽن ۽ جانورن ۾ ملندا آهن انهن کي نامياتي تيزاب چئبو آهي. مثال: کتن ميون ۾ ملڻ وارو سٽرڪ ايسڊ (Citric Acid) هڪ نامياتي تيزاب (Organic Acid) آهي، جڏهن ته اهڙا تيزاب جيڪي معدنيات مان حاصل ڪيا ويندا آهن يا تجربي گاه ۾ تيار ڪيا ويندا آهن. انهن کي غير نامياتي تيزاب

(In-Organic Acid) چئبو آهي. مثال طور گندرف جو تيزاب (Sulphuric Acid) ان کي معدني تيزاب به چوندا آهن.

ڪجهه اهم تيزاب جيڪي جانورن ۽ ٻوٽن مان حاصل ڪيا ويندا آهن. اهي جدول نمبر 6.1 ۾ ڏنا ويا آهن.

جدول 6.1 ڪجهه اهم تيزاب جيڪي جاندارن مان حاصل ڪيا ويندا آهن.

ذريعو	نالو	ذريعو	نالو
گدامڙي ۽ انگور ۾	تارترڪ ايسڊ (Tartaric Acid)	ماڪوڙي جي ڏنگ ۾	فارمڪ ايسڊ (Formic Acid)
ڏهي ۾	ليڪٽڪ ايسڊ (Lactic Acid)	سرڪي ۾	ايسٽڪ ايسڊ (Acetic Acid)
صوف ۾	ميلڪ ايسڊ (Maleic Acid)	ٽمانن ۾	آگزيلڪ ايسڊ (Oxalic Acid)
فيٽس / چرٻي ۾	سٽرڪ ايسڊ (Stearic Acid)	سٽرس فروٽ ۾	سٽرڪ ايسڊ (Citric Acid)

معدنيات ۾ موجود عنصرن مان تيار ڪيل تيزابن جا ڪجهه مثال جدول / ٽيبل ۾ ڏنا ويا آهن.

جدول 6.2 ڪجهه اهم منرل ايسڊز جا نالا ۽ انهن جا فارمولا

فارمولا	منرل ايسڊ	فارمولا	منرل ايسڊ
H_2SO_4	سلفيورڪ ايسڊ	HCl	هائڊروڪلورڪ ايسڊ
H_3PO_4	فاسفورڪ ايسڊ	HNO_3	نائٽرڪ ايسڊ

تيزابن جون خاصيتون:

(1) تيزاب ڪٽا هوندا آهن.

(2) سڀ تيزاب نيري لٽمس ۽ ميٽائيل اورينج انڊيڪيٽر (انڊيڪيٽر جي باري ۾ توهان

هن سبق ۾ اڳيان پڙهندا) کي ڳاڙهو ڪري ڇڏيندا آهن.

سرگرمي 6.1:

گهريل شيون:

3 عدد تيست ٽيوبز، هائڊرو كلورڪ ايسڊ ڊائيوليٽ (پاڻي مليل) نيرو لٽمس پيپر ڳار (Solution)، ميٽائيل اورينج، فينالفٽلين انڊيڪيٽر

طريقيڪار:

- ٽي تيست ٽيوب ڪٽي ان تي 1، 2، 3 نمبر لڳايو.
- تنهي تيست ٽيوبن ۾ ٿورڙي مقدار ۾ هائڊرو كلورڪ ايسڊ ڊائيوليٽ تيزاب ڪٽو.
- ٽيوب نمبر 1 ۾ نيرو لٽمس پيپر کي وجهو.
- ٽيوب نمبر 2 ۾ ميٽائيل اورينج ڳار (Solution) وجهو.
- تيست ٽيوب نمبر 3 ۾ فينالفٽلين جا ڪجهه ڦڙا وجهو.
- مشاهدو: هاڻي انهن تيست ٽيوب ۾ موجود ڳار (solution) جي رنگ ۾ ٿيڻ واري تبديلي جو مشاهدو ڪريو.

رنگ جي تبديلي	انڊيڪيٽر	ٽيسٽ ٽيوب نمبر
ڳاڙهي رنگ ۾ تبديل	نيرو لٽمس پيپر	1
گلابي يا ڳاڙهو رنگ	ميٽائيل اورينج	2
بي رنگ ڳار/محلول	فينالفٽلين	3

طاقتور تيزاب (Strong Acid) ساڙو پيدا ڪرڻ وارا ۽ ڳارڻ وارا هوندا آهن. هي چمڙي ڪپڙن ۽ حيواني تاندورن (Tissues) کي ساڙي ڇڏيندا آهن. تيزاب جا آبي ڳار بجليءَ جا سنا پسرائيندڙ هوندا آهن.


سرگرمي نمبر 6.2: سلفيرڪ ايسڊ جي برقي پاشيدگي

گهريل سامان:

بيڪر، سلفيورڪ ايسڊ جو آبي ڳار، خشڪ سيل، بلب، ڪاربان جا ٻه اليڪٽروڊس، بجلي جي تار.

طريقيڪار:


شڪل جي مطابق برقي پاشيدگي جانچڻ جي لاءِ سرڪٽ کي ڳار سان گڏ جوڙيو. ڪاربان جي ٻن برقيرن کي جوڙيو ۽ ڏسو ته ڇا ٿئي ٿو.




شڪل 6.2: سلفيورڪ ايسڊ جي برقي پاشيدگي

مشاهدو: جڏهن سوئچ آن ڪيو ويندو ۽ ڪرنٽ سرڪٽ مان پهچڻ لڳندو ته بلب روشن ٿي ويندو.

نتيجو: تيزابي ڳار مان برقي ڪرنٽ گذري سگهي ٿو ۽ تيزاب بجلي جا سنا پسرائيندڙ آهن. تيزاب ڌاتن سان عمل ڪري لوڻ ٺاهڻ ٿا ۽ هائيڊروجن گئس خارج ڪن ٿا.



هن ڪيميائي عمل جي دوران پيدا ٿيڻ واري ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گئس چوني جي پاڻي (Lime Water) کي کير جهڙو ڪري ڇڏي ٿي. تيزاب اساس سان گڏ عمل ڪري پاڻي ۽ لوڻ ٺاهين ٿا ۽ ان عمل کي بي اثري وارو عمل (Neutralization) چئبو آهي.



تيزابن جو استعمال (Uses of Acids):

روزمره زندگي ۾ ڪجهه عام تيزابن جا استعمال هيٺ ڏنل آهن.

1. هائيڊروڪلورڪ ايسڊ (Hydrochloric Acid):

- (i) معدي ۾ خوراڪ کي هضم ڪرڻ جي لاءِ
- (ii) سوڊيم ڪلورائيڊ جي صفائي ڪرڻ لاءِ
- (iii) ايڪواريجا (Aqua Regia) ٺاهڻ جي لاءِ، ايڪواريجا سون وغيره کي حل ڪرڻ جي ڪم ايندو آهي ۽ ٽي حصا HCl ۽ هڪ حصو HNO₃ تي مشتمل هوندو آهي.

2. نائٽرڪ ايسڊ (Nitric Acid):

- (i) زنڪ (Dyes)، پلاسٽڪ ۽ مصنوعي ريشم ٺاهڻ جي لاءِ
- (ii) امونيم نائٽريٽ (فريلائز) ٺاهڻ جي لاءِ
- (iii) ڌماڪو خيز مواد (Explosives) ٺاهڻ جي لاءِ

3. سلفيورڪ ايسڊ (Sulphuric Acid):

- (i) ڪيميائي شين کي خشڪ ڪرڻ جي لاءِ
- (ii) پيٽروليم کي صاف ڪرڻ، ٽيڪسٽائل، ڪاغذ ۽ چمڙي جي صنعتن ۾ به استعمال ٿيندو آهي.
- (iii) ليڊ اسٽوريج بيٽرين ۾

4. ايسٽڪ ايسڊ (Acetic Acid):

- (i) مصنوعي فائبر ٺاهڻ جي لاءِ.
- (ii) آچار/ڪٽاڻ جي تياري لاءِ
- (iii) عام گهريلو شين جي صفائي لاءِ.




شڪل 6.5: تيزاب جو استعمال

اساس (Base):

اساس جون خاصيتون تيزاب جي برعڪس هونديون آهن، جيڪي اساس پاڻيءَ ۾ حل ٿي سگهن ٿا. الڪلي (Alkali) چورائيندا آهن. الڪلي عربي زبان جي لفظ ڪالي (Qali) مان ورتو ويو آهي، جنهن جي معنيٰ رک (Ashes) آهي. الڪليز ٻوٽن جي رک مان حاصل ڪيا ويندا آهن. مسلمان سائنسدانن الڪلي لفظ سٽيل ڪاٺ جي رک جي خاصيتن کي بيان ڪرڻ جي لاءِ استعمال ڪيو.

ڪيميائي طور تي اساس انهن مرڪبن کي چوندا هئا جيڪي آبي ڳار ۾ هائڊرو آڪسائيڊ آئن (OH) پيدا ڪندا آهن.



سوڊيم هائڊرو آڪسائيڊ (NaOH)، پوٽاشيم هائڊرو آڪسائيڊ (KOH)، ڪلشم هائڊرو آڪسائيڊ Ca(OH)₂ اساس / الڪليز جا مثال آهن.

اساس جون خاصيتون (Properties of Bases):

(i) سڀئي اساس ڪلشم (الڪلي) تيزاب سان گڏ ملي پاڻيءَ ۾ لوڻ جو ڳار ٺاهن ٿا.



پاڻي + ڪلشم سلفيٽ → سلفيورڪ ايسڊ + ڪلشم هائڊرو آڪسائيڊ

(ii) اساس جي آبي ڳار کي ڇهڻ تي ترڪڻ محسوس ٿيندي آهي.


(iii) اساس جو ذائقو ڪٽو ٿيندو آهي.

(iv) اساس ڳاڙهي لٽمڻ پيپر کي نورو، ميٽائيل اورينج کي ڦڪو ۽ فينالفٽلين کي بي رنگ ڪري ڇڏيندا آهن.

(v) اساس جا آبي ڳار بجليءَ جا سنا پسرائيندڙ هوندا آهن. (سرگرمي 6.2 ڪنهن اساس جي

آبي ڳار سان گڏ ورجايو).

(vi) الڪلڙي ڪي امونيم سالت سان گڏ گرم ڪرڻ تي امونيا گيس خارج ٿيندي آهي.



شڪل 6.6: اساس

اساس جا استعمال (Uses of Bases):

روزمره زندگي ۾ استعمال ٿيڻ وارا ڪجهه اساسن جا استعمال هيٺ ڏنل آهن.

1. امونيم هائيڊرو آڪسائيڊ (NH_4OH):

(i). ڪپڙن تان ڪارا داغ ڊبا صاف ڪرڻ جي لاءِ

(ii). درين جي پاسن کان گريس هٽائڻ جي لاءِ

2. سوڊيم هائيڊرو آڪسائيڊ (NaOH):

(i). صابن، ٽيڪسٽائل ۽ پلاسٽڪ انڊسٽريز ۾

(ii). پيٽروليم صاف ڪرڻ جي لاءِ

(iii). پيپر، پلپ ۽ دوائن ٺاهڻ جي لاءِ

3. ڪئلشيم هائيڊرو آڪسائيڊ (Ca(OH)_2) (وسايل چُن):

(i). بليچنگ پاڻوڊر ٺاهڻ لاءِ

(ii). ايسڊ سان سٽيل حصي تي بطور مرهم

(iii). سخت پاڻي کي هلڪو ڪرڻ جي لاءِ

لوڻ (Salt):

روزمره زندگي ۾ اسان کائڻ ۾ لوڻ استعمال ڪندا آهيون. هي سوڊيم ڪلورائيڊ هوندو آهي. اهڙائي هزارن ۾ لوڻ قدرتي طور تي ملندا آهن يا انهن کي تيار ڪري سگهجي ٿو. توهان پوئين صفحن ۾ پڙهي چڪا آهيو ته جڏهن ڪو به تيزاب هڪ اساس سان گڏ عمل ڪندو آهي ته لوڻ ۽ پاڻي ٺهندو آهي.

پاڻي + لوڻ → تيزاب + اساس



پاڻي + سوڊيم → هائڊرو + سوڊيم هائڊرو آڪسائيڊ


ڪلورائيڊ ڪلورڪ ايسڊ

جدول 6.3: ڪجهه عام لوڻ (Salt) ۽ انهن جا فارمولا:

لوڻ	فارمولو	لوڻ	فارمولو
سوڊيم ڪلورائيڊ	NaCl	سوڊيم نائٽريٽ	NaNO ₃
پوٽشيم ڪلورائيڊ	KCl	پوٽشيم نائٽريٽ	KNO ₃
امونيم ڪلورائيڊ	NH ₄ Cl	امونيم نائٽريٽ	NH ₄ NO ₃
ڪئلشيم ڪلورائيڊ	CaCl ₂	ڪئلشيم سلفيٽ	CaSO ₄
سوڊيم ڪاربونيٽ	Na ₂ CO ₃	ڪئلشيم ڪاربونيٽ	CaCO ₃
سوڊيم باءِ ڪاربونيٽ	NaHCO ₃	ڪاپر سلفيٽ	CuSO ₄

لوڻ جي خاصيتون (Properties of Salts):

- لوڻ نهري شڪل ۾ ملندا آهن ۽ قلم (Crystal) ۽ پاڻوڊر جي حالت ۾ هوندا آهن.
- لوڻ پگهريل/رجيل حالت ۾ يا آبي حالت ۾ بجلي جا سنا پسرائيندڙ هوندا آهن.
- عام طور تي لوڻ پاڻي ۾ حل پذير هوندا آهن. پر ڪجهه لوڻ مثال ڪئلشيم ڪاربونيٽ (CaCO₃) ليڊ ڪلورائيڊ (PbCl₂) ۽ ڪيڊميم سلفيٽ (CdSO₄) پاڻي ۾ حل ناهن ٿيندا.
- وزني ڌاتن جا لوڻ جڏهن الڪلي سان گڏ عمل ڪندا آهن ته انهن ڌاتن جا رسوب ٺهندا آهن. رسوب اهي نهرا مرڪب آهن جيڪي آبي ڳار ۾ غير حل پذير نهرن جي صورت ۾ ظاهر ٿيندا آهن.



پاڻي + ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ + سوڊيم ڪلورائيڊ → هائڊروڪلورڪ ايسڊ + سوڊيم ڪاربونيٽ



شڪل 6.7: لوڻ جا قسم

لوڻ جا استعمال (Uses of Salts):

- (i). عام لوڻ ڪاٺڻ جو هڪ جزو آهي. ان کان علاوه هي ڪيترن ئي ڪيميائي طريقن سان نهڻ وارين شين مثال سوڊيم هائڊرو آڪسائيڊ ۽ هائڊرو ڪلورڪ ايسڊ جي تياري ۾ وڏي خام مال جي طور تي استعمال ٿيندو آهي.
- (ii). بيڪنگ سوڊا، ڊبل روٽي ۽ ڪيڪ ۾ نرمي ۽ اُٻار پيدا ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندي آهي.
- (iii). واشنگ سوڊا ڪپڙا ڌوڻ جي لاءِ استعمال ٿيندي آهي.
- (iv). پوٽشئم نائٽريٽ، گن پائوڊر ۽ آتشبازي جي سامان جي تياري ۾ استعمال ٿيندو آهي.
- (v). پوٽاش ايلر پائيءَ کي صاف ڪرڻ، ڪپڙن ۽ چمڙي کي رنگڻ جي لاءِ انڊسٽري ۾ استعمال ٿيندو آهي.

انڊيڪيٽرز (Indicators):

ڪابه شيءِ جيڪا رنگ تبديل ڪري ڪنهن شيءِ جي اصليت جي باري ۾ سمجهڻ ۾ مدد ڏيندو آهي، اهو انڊيڪيٽر چورائيندو آهي. انڊيڪيٽر اهڙو ڪيميائي مادو آهي جيڪو اساس ۽ تيزاب جي آبي ڳار ۾ مختلف رنگ ظاهر ڪندو آهي.

جدول 6.4: انڊيڪيٽر جا ڪجهه مثال هيٺ ڏنل جدول ۾ ڏنا ويا آهن.

انڊيڪيٽر	اصلي رنگ	تيزاب ۾ رنگ	اساس ۾ رنگ
لٽمس	واڱڻائي	ڳاڙهو	نيرو
فيئالفٽلين	بي رنگ	بي رنگ	گلابي
ميٿائل اورينج	نارنگي	ڳاڙهو	ڦڪو

قدرتي انڊيڪيٽر (Natural Indicators):

ڳاڙهي گوبي، هيڊ، چائنا روز قدرتي انڊيڪيٽر آهن.

سرگرمي 6.3:

گهريل سامان:

ڊائليوٽ HCl، (صابن جو ڳار)، ٽيپ واٽر، ليمن جوس، سوڊيم هائڊرو آڪسائيڊ، امونيا ڳار ۽ گهريلو بليچ

طريقيڪار:

- انهن سڀني ڳارن (Solutions) کي صاف ٽيسٽ ٽيوب ۾ ڪڍو.
- هر ٽيوب ۾ ڳاڙهي ۽ نيري لٽمس ڳارن جا ڪجهه ڦڙا وجهو.
- پنهنجي مشاهدن جي داخلا هيٺ ڏنل جدول ۾ ڪريو.

نمونو	ڳاڙهي لٽمس جي رنگ ۾ تبديلي	نيري لٽمس جي رنگ ۾ تبديلي	ڳار (Slution) جي نوعيت
ڊائليوٽ HCl	ڳاڙهو رهندو آهي	ڳاڙهو رهندو آهي	ايسڊڪ
ٽيپ واٽر			
صابن جو ڳار			
سوڊيم هائڊرو آڪسائيڊ	نيرو ٿي ويندو آهي	نيرو رهندو آهي	بيسڪ
هائوس هولڊ بليچ			
امونيا ڳار			

مٿي ڏنل ڳارن (Solutions) کي ميٿائل اورينج ۽ فيئالفٽلين سان به ٽيسٽ ڪريو ۽ مشاهدن کي ٽيبل جي شڪل ۾ داخل ڪريو.

نيچرل انڊيڪيٽر (Natural Indicators):

گاڙهي گوبي، هيڊ ٽرميرڪ چائنا روز ۽ لٽمش نيچر انڊيڪيٽرز جا مثال آهن.

سرگرمي 6.4:

هيڊ ٽرميرڪ پائوڊر:

گهريل سامان:

ٽرميرڪ هيڊ پائوڊر، پاڻي، فلٽر پيپر، مختلف ڳار (Solutions)

طريقيڪار:

- (هيڊ ٽرميرڪ پائوڊر) جي ٿورڙي مقدار کي پاڻي جي مدد سان پيسٽ ٺاهيو.
 - هن پيسٽ کي فلٽر پيپر تي ڦهلائي خشڪ ٿيڻ ڏيو.
 - فلٽر پيپر جا ننڍا ننڍا ٽڪرا کڻي وٺو.
 - ڏنل ڳارن (Solutions) جا ڦڙا الڳ الڳ ٽڪرن تي وجهو ۽ انهن جي رنگ ۾ تبديلي کي نوٽ ڪريو.
 - پنهنجي مشاهدن کي سرگرمي جي طور تي هيٺ ڏنل جدول ۾ درج ڪريو.
- توهان ڏسندو ته:
- هيڊ ٽرميرڪ واري پيپر جو رنگ ايسڊڪ ۽ نيوٽرل ڳارن (Solutions) ۾ ڦڪورهندو آهي جڏهن ته بيسڪ ڳارن (Solutions) ۾ ناسي (پورو) ٿي ويندو آهي.

سرگرمي 6.5:

گاڙهي گوبي انڊيڪيٽر (Red Cabbage):

گهريل سامان:

گاڙهي گوبي، پاڻي، فلٽر پيپر، مختلف ڳار (Solutions).

طريقيڪار:

- گاڙهي گوبي جا ٽڪرا نيم گرم پاڻيءَ ۾ ڪجهه دير تائين رکيو.
 - رنگدار پاڻيءَ کي فلٽر ڪريو.
 - واڱڻائي (Purple) رنگ جو انڊيڪيٽر استعمال جي لاءِ تيار ٿي ويندو.
 - مختلف ڳارن (Solutions) کي سرگرمي 6.3 جي طريقيڪار مطابق ٽيسٽ ڪريو ۽ مشاهدن کي ٽيبل ٺاهي داخل ڪريو.
- توهان مشاهدو ڪندو ته:

- ڳاڙهي گوبي انڊيڪيٽر جو واڱڻائي رنگ ايسڊڪ ڳار (Solution) ۾ ڳاڙهو ۽ بيسڪ ڳار (Solution) ۾ سائو ٿي ويندو آهي.
- نيوٽرل ڳارن (Solutions) ۾ ڳاڙهي گوبي انڊيڪيٽر جو رنگ تبديل نه ٿيندو آهي.

خلاصو (Summary)

- ڪيميائي شين کي تيزاب، اساس ۽ لوڻ ۾ درجہ بندي ڪري سگهجي ٿو.
- تيزاب ڌائقي ۾ کٽا هوندا آهن. نيري لٽمس کي ڳاڙهو ڪري ڇڏيندا آهن. اساسن سان گڏ عمل ڪري لوڻ ۽ پاڻي ٺاهيندا آهن. ڪاربونيٽس سان گڏ عمل ڪري CO_2 ٺاهيندا آهن. ڌاتن سان گڏ عمل ڪري هائڊروجن گيس ٺاهيندا آهن.
- اساس ڌائقي ۾ کڙا هوندا آهن. الڪلي انهن جي آبي ڳار کي چوندا آهن. اهي ترڪڻ وارا هوندا آهن. ڳاڙهي لٽمس کي نورو ڪري ڇڏيندا آهن.
- اساس، تيزاب ۽ لوڻ جا آبي ڳار بجلي جا سٺا پسرائيندڙ آهن.
- لوڻ هڪ اهڙو ڪيميائي مرڪب هوندو آهي جيڪو اساس ۽ تيزاب جي بي اثر واري عمل سان ٺهندو آهي.
- بي اثر واري عمل (Neutralization) اهو عمل آهي جيڪو اساس ۽ تيزاب جي وچ ۾ ٿيندو آهي ۽ ان جي نتيجي ۾ لوڻ ۽ پاڻي ٺهي ٿو.
- انڊيڪيٽر اهي ڪيميائي مرڪب هوندا آهن جيڪي اساس ۽ تيزاب سان گڏ ڇهڻ تي پنهنجو رنگ تبديل ڪري وٺندا آهن.

مشق

سوال نمبر 1: هيٺ ڏنل بيانن کي مڪمل ڪريو.

- جڏهن هڪ تيزاب ڪنهن اساس سان گڏ عمل ڪندو آهي ته _____ ۽ پاڻي ٺهندو آهي.
- اساس جو ڌائقيو _____ هوندو آهي.
- سڀئي الڪليز اساس هوندا آهن جڏهن ته سڀئي اساس _____ ناهن هوندا.
- سرڪي مان _____ ايسڊ ملي ٿو.
- ڳاڙهي گوبي به هڪ _____ انڊيڪيٽر آهي.

سوال نمبر 2: دُرست بيان جي اڳيان (✓) ۽ غلط بيان جي اڳيان (X) لڳايو.

- (i) اساس جي آبي ڳار کي ڇهڻ تي ترڪڻ محسوس ٿيندي آهي. ()
- (ii) سڀئي اساس پاڻيءَ ۾ حل ٿي ويندا آهن. ()
- (iii) سڀئي تيزاب معدني هوندا آهن. ()
- (iv) تيزاب نيري لٽمس پيپر کي ڳاڙهو ڪري ڇڏيندا آهن. ()
- (v) ڪئلشم هائڊرو آڪسائيڊ کي ڏوٻي سوڊا چوندا آهن. ()

سوال نمبر 3: دُرست جواب تي دائرو لڳايو:

(i) ايڪواريٽريا ٺاهڻ جي لاءِ HCl سان گڏ _____ ملايو ويندو آهي.

NaOH (د)	H ₂ SO ₄ (ج)	CH ₃ CooH (ب)	HNO ₃ (الف)
----------	------------------------------------	--------------------------	------------------------

(ii) جڏهن ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ کي لائٽر وائرمين گڏاريو ويندو آهي ته لائٽر وائرمين ڪير جهڙو ٿي ويندو آهي. ڪهڙو مرڪب لائٽر وائرمين کي ڪير جهڙو ٺاهڻ جو سبب بڻجي ٿو؟

CaO (د)	H ₂ CO ₃ (ج)	CaCO ₃ (ب)	Ca(HCO ₃) ₂ (الف)
---------	------------------------------------	-----------------------	--

(iii) اساس ۽ تيزاب جي وچ ۾ سڃاڻپ ڪرڻ جي لاءِ تجربي گاهه ۾ _____ استعمال ڪيو ويندو آهي.

انڊيڪيٽر (د)	(ج) بجلي	(ب) سوڊيم هائڊرو آڪسائيڊ	(الف) چونو
--------------	----------	--------------------------	------------

(iv) اهي اساس جيڪو پاڻيءَ ۾ حل ٿي ويندا آهن اهي _____ چورائيندا آهن.

(الف) انڊيڪيٽر	(ب) برق پاشدگي	(ج) الڪلي	(د) ڳار
----------------	----------------	-----------	---------

(v) هڪ اساس ۽ تيزاب جي وچ ۾ عمل کان پوءِ لوڻ ۽ پاڻي ٺهي ٿو. هن ڪيميائي عمل کي چوندا آهن.

(الف) جوڙ وارو عمل	(ب) برق پاشدگي	(ج) بي اثري وارو عمل	(د) ورچ وارو عمل
--------------------	----------------	----------------------	------------------

سوال نمبر 4: هيٺ ڏنل سوالن جا مختصر جواب ڏيو.

- (i) تيزاب، اساس ۽ لوڻ جي تعريف ڪريو ۽ هڪ هڪ مثال ڏيو.
- (ii) تيزاب، اساس ۽ لوڻ جون ٻه ٻه خاصيتون بيان ڪريو.
- (iii) تيزاب، اساس جا چار استعمال تحرير ڪريو.
- (iv) قدرتي ۽ معدني تيزابن ۾ ڇا فرق آهي؟
- (v) چئن انڊيڪيٽر جا نالا تحرير ڪريو ۽ وضاحت ڪريو ته انهن جي سبب کان تيزاب ۽ اساس کي ڪيئن سڃاڻي سگهجي ٿو.

سوال نمبر 5: تفصيلي جواب تحرير ڪريو.

- (i) هڪ تجربي جي مدد سان بيان ڪريو ته تيزاب، اساس ۽ لوڻ بجليءَ جا سنا پسرائيندڙ آهن.
- (ii) لوڻ جي استعمال کي انساني جسم، عام زندگي ۽ انڊسٽري ۾ بيان ڪريو.
- (iii) هيٺ ڏنل ڪيميائي مساواتن کي مڪمل ڪريو. بي اثري ٿيڻ وارن عملن جي نتيجي ۾ ٺهڻ وارن لوڻن جا نالا تحرير ڪريو.



سوال نمبر 6: ڇا ٿيندو آهي جڏهن:

- (الف) ميگنيشيم (Mg) (چڊي) (HCl) dilute سان گڏ عمل ڪندو آهي.
- (ب) سوڊيم باءِ ڪاربونيٽ سلفيورڪ ايسڊ سان گڏ عمل ڪندو آهي.
- (ج) ڪاپر آڪسائيڊ چڊي (dilute) سلفيورڪ ايسڊ سان گڏ عمل ڪندو آهي.
- (د) سوڊيم ڪلورين سان گڏ عمل ڪندو آهي.

قوت ۽ دٻاءُ

(Force and Pressure)

اسان روزمره جي زندگي ۾ دٻاءُ (Pressure) جي متعلق ٻڌندا آهيون شهري پار گهرن ۾ گئس جو پريشر گهٽ هجڻ جي متعلق پنهنجي والدين کان ٻڌندا آهن. پاڻي ۽ جو پريشر يا رت جو دٻاءُ (Blood Pressure) به توهان ضرور ٻڌو هوندو.

مثال طور توهان هٿ ڌوئڻ جي لاءِ پاڻي جو نل کوليندا آهيو ته هٿ تي پاڻي ۽ جو دٻاءُ محسوس ڪندا آهيو جيڪڏهن نل کي گهڻو کوليندا آهيو ته پاڻي جو گهڻو دٻاءُ هٿ تي محسوس ڪندا آهيو.

ڪنهن ايراضيءَ تي ڪرڻ واري عمودي قوت کي دٻاءُ يا پريشر (Pressure) چئبو آهي. اچو ته دٻاءُ ۽ ايراضي جو تعلق ڏسڻ جي لاءِ هڪ سرگرمي ڪريون ٿا.

سرگرمي 7.1:



توهان پنهنجي ٿيلهي مان پينسل ڪيو.

پينسل کي ٻن آڱرين جي وچ ۾ اهڙي طرح سان پڪڙيو جيئن پينسل جي لڪڻ واري چهنب هڪ آڱر تي هجي ۽ ٻيو هموار چيٽو ٻي آڱر تي هجي.

شڪل 7.1: قوت ۽ دٻاءُ

توهان ڪهڙي آڱر تي وڌيڪ دٻاءُ محسوس ڪريو ٿا. ظاهر آهي ته جنهن آڱر تي پينسل جي چهنب لڳي رهي آهي ان آڱر تي وڌيڪ دٻاءُ محسوس ٿيندو.

توهان غور ڪريو ته ٻنهي آڱرين تي برابر زور لڳايو ويو پر جنهن آڱر تي گهٽ ايراضي تي زور لڳايو ويو انهيءَ تي وڌيڪ دٻاءُ محسوس ٿيو جڏهن ته ٻي آڱر تي ايراضي وڌيڪ هجڻ جي سبب دٻاءُ پڪڙجي ويو.

هن سرگرميءَ مان واضح ٿيو ته ايراضيءَ تي لڳايل عمودي قوت کي دٻاءُ چئبو آهي. دٻاءُ جو دارومدار ٻن عملن تي هوندو آهي.

(i) عمودي قوت

(ii) سطح جي پڪيڙ يا ايراضي

دٻاءُ معلوم ڪرڻ جو فارمولو هن طرح آهي.

$$\text{Pressure} = \frac{\text{Force}}{\text{Area}} \quad \text{دٻاءُ} = \frac{\text{قوت}}{\text{ايراضي}}$$

هن فارمولا جي مطابق ڪنهن سطح تي جيتري قدر قوت وڌيڪ هوندي اوتري قدر دٻاءُ وڌيڪ ٿيندو اهڙيءَ طرح ان سطح جي ايراضي جيتري گهٽ هوندي دٻاءُ اوتروئي وڌيڪ هوندو. ڪلاس جون ٻارڙيون ڄاڻينديون هونديون ته ڪڙي وارن سينڊلن سان زمين تي هلڻ مشڪل هوندو آهي جڏهن ته بغير ڪڙيءَ وارن جوتن سان هلڻ آسان هوندو آهي.

ائين ڇو ٿيندو آهي؟

ڇهنب واري ڪڙي زمين تي وڌيڪ دٻاءُ وجهندي آهي جڏهن ته بغير ڪڙيءَ وارن جوتن جو دٻاءُ زمين تي وڌيڪ ايراضيءَ تي پکڙجي ويندو آهي.



- اسڪول بيگ جا پتا ويڪرا ٺاهيا ويندا آهن ته جيئن شاگردن جي ڪلهن تي دٻاءُ پکيڙجي وڃي.
- عمارتن جي بنياد ويڪري ٺاهي ويندي آهي ته جيئن عمارت جو وزن وڌيڪ ايراضي تي پکيڙجي وڃي.
- ڪوڪي جو مٿو ويڪرو ٺاهيو ويندو آهي ته جيئن وڌيڪ ايراضي تي ڌڪ لڳائي ڪوڪي کي آسانيءَ سان لڳائي سگهجي.
- ٽريڪٽر جي پويان ڦيٽا ويڪرا لڳايا ويندا آهن ته جيئن دٻاءُ زمين تي وڌيڪ ايراضيءَ تي پکڙجي وڃي.

دٻاءُ جو ايڪو:

دٻاءُ جو ايڪو پاسڪل (Pascal) آهي جيئن ته ايراضي چورس ميٽر (m^2) ۾ ۽ قوت نيوتن (N) ۾ ظاهر ڪئي ويندي آهي، ان ڪري دٻاءُ جي فارمولا مطابق:

$$\text{پاسڪل} = \text{نيوتن في چورس ميٽر} \quad \text{Pa} = \text{N}/\text{m}^2$$

پاسڪل هڪ ننڍو ايڪو آهي ان ڪري ڪلو پاسڪل kPa وڌيڪ استعمال ٿيندو آهي. مثال توهان جي گاڏيءَ ۾ تقريباً 200 ڪلو پاسڪل هوا جو پريشر هوندو آهي جيڪو عام طور تي 30psi جي برابر هوندو آهي.

حل ٿيل مثال:

هڪ ٽريڪٽر زمين تي هر هلائيندي 36000 نيوٽن قوت لڳائي رهيو آهي، جيڪڏهن ٽريڪٽر جي ٽائرن جي ايراضي 2 چورس ميٽر آهي ته زمين تي دٻاءُ معلوم ڪريو.


$$\frac{\text{قوت}}{\text{ايراضي}} = \text{دٻاءُ}$$

$$36000/2 = \text{دٻاءُ}$$

$$\text{دٻاءُ} = 18000 \text{ پاسڪل}$$

هائيڊرالڪس (Hydraulics):

پاڻي يا پاڻياٺ شيون جنهن ٿانو ۾ رکيون وينديون آهن ته اهي ان ٿانو جي پٽين تي هر طرف برابر دٻاءُ وجهندو آهي. پاڻياٺ شين جي ذريعي قوت منتقل ڪرڻ کي هائيڊرالڪس چوندا آهن. پاڻياٺ شيون قوت کي برابر طور تي سڀني طرفن ۾ منتقل ڪنديون آهن، ان ڪري هر طرف دٻاءُ پيدا ڪنديون آهن. هائيڊرالڪس اوزار قوت کي ميڪاني فائڊن جي لاءِ استعمال ڪرڻ جي ڪم ايندا آهن.




هڪ ڪار کي هائيڊرالڪ پمپ جي ذريعي کنيو ويو آهي. هائيڊرالڪ جيڪ وڙني گاڏين کي کڻڻ ۾ استعمال ٿيندو آهي.

وڏين گاڏين ۾ هائيڊرالڪ بريڪ سسٽم استعمال ٿيندو آهي، هنن سسٽم ۾ بريڪ پينڊل سان گڏ ننڍو سلينڊر بريڪ آئل وغيره سان ڀريل هوندو آهي. جيئن ئي بريڪ پينڊل کي دٻايو ويندو آهي، آئل ان دٻاءُ کي وڏي سلينڊر جي طرف منتقل ڪري ڇڏيندو آهي. اهڙيءَ طرح ننڍي سلينڊر ۾ گهٽ دٻاءُ وڏي سلينڊر ۾ وڏي ايراضيءَ تي دٻاءُ وجهي ٿو جنهن سان گاڏي رڪجي وڃي ٿي.

هائيڊرالڪ سسٽم جو استعمال وزن کڻڻ واري ڪرين، ڊمپر، لوڊر، عمارتي ڪرين ۽ لفٽر مشين ۾ ٿيندو آهي.

هائيڊرالڪ سسٽم کي سمجهڻ جي لاءِ شڪل کي ڏسو. هن ۾ هڪ ننڍي پستڻ تي قوت F لڳائي وئي جنهن جي سبب


ڪان آئل تي دٻاءُ P پوي ٿو. هي دٻاءُ پاڻيپ جي ذريعي وڏي سلينڊر ڏانهن منتقل ٿي ويندو آهي.



جڏهن ته سيلينڊر جي ايراضي وڌي آهي. انهي ڪري ان تي دٻاءُ جي سبب گهڻي قوت استعمال ٿيندي آهي.

گيس پريشر (Gas Pressure):

توهان کي معلوم آهي ته گئس جا ماليڪيول هر وقت حرڪت ۾ رهندا آهن اهي هڪ ٻئي سان ۽ جنهن ۾ تانور ڪيا وڃن ان جي ڀتين سان ٽڪرائيندا رهندا آهن. هن ٽڪراءُ جي سبب تانور جي ڀتين تي پريشر لڳي ٿو.



شڪل 7.2: گئس پريشر

جيڪڏهن تانور ۾ گئس جو مقدار وڌايو وڃي ته ماليڪيولن جو تعداد وڌي ويندو آهي، اهڙي طرح ٽڪرائڻ جو تعداد به وڌي ويندو آهي ۽ نتيجي ۾ تانور جي ڀتين تي پريشر به وڌي ويندو آهي. مثال انهيءَ تانور ۾ ماليڪيولن جو تعداد پهرئين تعداد کان ٻيڻو ڪيو وڃي ته ٽڪرائڻ به ٻيڻو ٿي ويندو آهي.

نيوميٽڪس (Pneumatics):

هوا جي پريشر سان حرڪت يا ڪو ڪم ڪرڻ جو مطالعو نيوميٽڪس چورائيندو آهي.



شڪل 7.3: ڏندن جي صفائي جا اوزار

ڏندن جي صفائيءَ جا اوزار، رنگ جا اسپري، ڪيڙن مار دوائن جا اسپري وغيره هن علم سان تعلق رکن ٿا.

گئس پريشر جو استعمال:

گئس پنهنجي مٿان پوڻ واري دٻاءُ کي سڀني طرفن ۾ منتقل ڪندي آهي. ان ڪري گاڏين جي ٽائرن ۾ هوا پري ويندي آهي.



شڪل 7.4: ٽائر ۾ هوا پيڙ

هوا جي پريشر سان اسپري گن رنگ ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندي آهي.



شڪل 7.5: اسپري گن

صفائي جي مشين (Vacuum Cleaner) روڊ ۽ عمارتون پڇڻ جا اوزار (ٽولز) ۽ مشينون گئس جي دٻاءُ لاءِ استعمال ڪندا آهيون.



شڪل 7.6: ويڪيوم ڪلنر

صنعتي يونٽس، ڪارخانن ۾ جتي بجليءَ جو موٽر استعمال ڪرڻ خطرناڪ هجي اتي گئس جي پريشر سان ڪم ڪرڻ واريون مشينون ۽ موٽر استعمال ڪيا ويندا آهن.




شڪل 7.7 پريشر ٽولز

سرگرمي 7.2:

- پلاسٽڪ جون ٻه نيون سيون (سرنجون) ڪٽو.
- سرنجون کولي احتياط سان سٽي ڪيو.
- هاڻي سٽي (سرنج) جو پلنجر ٻاهر جي طرف ڇڪي سرنج ۾ هوا داخل ٿيڻ ڏيو.
- سرنج جي ڪناري تي پنهنجي آگر رکي ڇيڙي (پلنجر) کي اندر جي طرف ڌڪيو.
- سرنج جو ڪنارو بند ٿيڻ جي سبب هوا ٻاهر نه نڪري سگهندي آهي.
- سرنج جي اندر هوا جو دٻاءُ وڌي ويندو آهي.
- هاڻي توهان پلنجر کي ڇڏي ڏيو. توهان ڏسندؤ ته پلنجر پنهنجي جاءِ تان هٽي وڃي ٿو.

- ائين چوڻيو؟
- پلنجر کي ڪهڙي شيءِ پٺيان ڏکي ٿي؟
- پنهنجي ساٿين سان بحث ڪريو.
- هاڻي هڪ نلڪي جي ذريعي ٻنهي سرنجن جي اڳين حصن کي هڪ ڀائپ جي ذريعي ٻڌي ڇڏيو. هڪ سرنج جي پلنجر کي اڳيان جي طرف ڏکيو.
- توهان ڇا محسوس ڪيو؟
- ٻي سرنج جو چيٽرو (پلنجر) پاڻمرادو پٺيان هٽڻ لڳو هاڻي ٻي سرنج جي پلنجر کي ڊٻايو، پهرين سرنج جو پلنجر واپس ٿيڻ لڳندو.
- هوا جي پريشر تي پنهنجي ساٿين سان ڳالهه ٻولهه ڪريو.
- توهان ڏٺو هوندو ته پنڪچر شاپ وارو رم تان ٿاڻر لاهڻ جي لاءِ هوا جي پريشر وارو موٽر استعمال ڪندو آهي.
- جنهن شاگرد اهڙيون مشينون ڏٺيون آهن اهي باقي ٻين شاگردن کي ان جي متعلق ٻڌائين.



شڪل 7.9: فضاڻي دٻاءُ

فضاڻي دٻاءُ (Atmospheric Pressure):

زمين جي چوڌاري هوا جو ٿلهو تهه آهي جيڪو ڪشش ثقل جي سبب زمين تي دٻاءُ وجهي رهيو آهي. ڪنهن سطح تي هوا جي وزن سان في ايڪو سطح ايراضي تي پوڻ واري قوت کي فضاڻي دٻاءُ چيو ويندو آهي. زمين جي سطح تي فضاڻي دٻاءُ وڌيڪ هوندو آهي.

ڪوبه جسم جيتري قدر زمين کان بلند هوندو اوتري قدر ان تي فضاڻي دٻاءُ گهٽ ٿيندو ويندو آهي. سطح سمند تي فضاڻي دٻاءُ 101.3kPa هوندو آهي. جڏهن ته 5 ڪلوميٽر جي بلندي تي هي نصف 55kPa رهجي ويندو آهي. هوائي جهاز 11000 ميٽرن جي بلندي تي پرواز ڪري رهيو هجي ته ان تي تقريباً 25kPa فضاڻي دٻاءُ هوندو. هوا جي غير موجودگي جي سبب خلا ۾ فضاڻي دٻاءُ بلڪل ختم ٿي ويندو آهي.

اوپچائي (ft.)	هوا جو دٻاءُ (psi)
Sea Level	14.7
1,000	14.2
2,000	13.7
3,000	13.2
4,000	12.7
5,000	12.2
6,000	11.7
7,000	11.3
8,000	10.9
9,000	10.5
10,000	10.1



فضائي دٻاءُ ماپڻ جي لاءِ بئروميٽر استعمال ٿيندو آهي. ڪوھ پيما ۽ هوائي جهاز جي اوچائي معلوم ڪرڻ جي لاءِ الٽي ميٽر استعمال ڪندا آهيون، اهو به فضائي دٻاءُ جي قاعدي تي ڪم ڪندو آهي.

شڪل 7.9 بيروميٽر

خلاصو (Summary)

- دٻاءُ هڪ قوت آهي.
- في ايڪو سطح ايراضي تي عمل ڪرڻ واري قوت دٻاءُ چورائيندي آهي.
- دٻاءُ (Pressure) جو ايڪو پاسڪل Pa آهي.
- پاسڪل ننڍو ايڪو آهي ان ڪري ڪلو پاسڪل kPa وڌيڪ استعمال ٿيندو آهي.
- پاڻي يا پاڻياٺ شيون جنهن ٿانو ۾ رکيون وينديون ان جي ڀتين تي دٻاءُ وجهنديون آهن.
- پاڻياٺ شيون دٻاءُ کي هر طرف برابر طور تي منتقل ڪنديون آهن.
- پاڻياٺ شين جي ذريعي قوت جي منتقلي هائڊرالڪس چورائيندي آهي.
- هائڊرولڪ ڪرين، جيڪي بريڪن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي.
- گئس به پاڻياٺ آهي.
- گئس دٻاءُ کي هر طرف منتقل ڪندي آهي.
- گئس ۾ دٻاءُ ماليڪيولن جي ٽڪرائڻ جي سبب ٿيندو آهي.
- گئس يا هوا جي مدد سان ڪم ڪرڻ کي نيوميٽڪس چيو ويندو آهي.
- ڪنهن ايڪي سطح تي هوا جو وزن دٻاءُ پيدا ڪندو آهي.
- فضائي دٻاءُ بلندي سان گڏ گهٽ ٿي خلا تائين بڙي ٿي ويندو آهي.

مشق

سوال نمبر 1: خالي جڳهين کي ڀريو:

- (i) ايڪي _____ تي قوت کي دٻاءُ چئبو آهي.
- (ii) دٻاءُ جو يونٽ _____ آهي.
- (iii) 100 نيوٽن في مربع ميٽر Nm^2 دٻاءُ برابر آهي _____ پاسڪل جي.
- (iv) پاڻياٺ شيون دٻاءُ کي _____ ۾ برابر منتقل ڪنديون آهن.
- (v) هائڊرالڪس مشين جا مثال _____، _____، _____ آهن.
- (vi) هوا جي پريشر سان حرڪت يا ڪم ڪرڻ کي _____ چئبو آهي.
- (vii) ڪنهن جسم تي هوا جو وزن _____ چورائيندو آهي.
- (viii) سطح زمين کان اوچائي تي ويندي فضاڻي دٻاءُ _____ تي ويندو آهي.

سوال نمبر 2: هيٺ ڏنل سوالن جا جواب لکو.

- (1) دٻاءُ (Pressure) جي تعريف ڪريو ۽ ان جي ايڪي جي وضاحت ڪريو.
- (2) هائڊرالڪس ڇا آهي؟ مثالون ڏئي بيان ڪريو.
- (3) ڪنهن ٿانو ۾ گئس پريشر جا سبب ٻڌايو.
- (4) فضاڻي دٻاءُ جي وضاحت ڪريو. مختلف اوچائي تي فضاڻي دٻاءُ جي ٽيبل ٺاهيو.
- (5) بيروميٽر، الٽي ميٽر جو تصويرون جمع ڪري پنهنجي ڪاپي ۾ ڇمبڙايو.

بلور (Lenses)



توهان ڏٺو هوندو ته ڪجهه ماڻهو لڪڻ، پڙهڻ جي لاءِ چشمو / عينڪ لڳائيندا آهن يا هر وقت چشمو / عينڪ لڳائي رکندا آهن. انهيءَ جي ڪري ته انهن جي اکين ۾ بينائي جو خاميون هونديون آهن. جنهن کي مناسب بلور لڳائي درست ڪيو ويندو آهي. اسڪول جي ليبارٽري يا ڊائگنوسٽڪ ليبارٽري ۾ خوردبين استعمال ڪئي ويندي آهي ان ۾ لڳل مختلف بلور ننڍين شين کي وڏو ڪري ڏيکاريندا آهن جڏهن ته دوربين ۾ لڳل بلور پري جي جسمن کي وڏو ۽ واضح ڪري ڏيکاريندا آهن.

بلور شيشي جو شفاف گول حصو آهي. جيڪو روشني جي شعاعن کي موڙڻ ۾ ڪم ڪندو آهي. بلور روشنيءَ کي موڙڻ جو سبب بڻجندا آهن. جنهن کي اسان مختلف اوزارن ۾ استعمال ڪري جسمن جا گهربل عڪس حاصل ڪندا آهيون. دوربين (Telescope) جا

شڪل 8.1: بلور

بلور تمام پري وارن جسمن جو وڏو عڪس ڪري ڏيکاريندا آهن. جڏهن ته خوردبين (Microscope) عام طور تي اک سان نظر نه ايندڙ تمام سنهڙن جسمن جو عڪس ڏسڻ ۾ مدد ڏي ٿي.

بلور شيشي کان علاوه اعلى معيار جي پلاسٽڪ مان به ٺاهيا ويندا آهن. چشمي / عينڪ جي جڳهه تي هاڻي ڪائنيڪل لينس به استعمال ٿيندا آهن. جيڪي آسانيءَ سان اکين ۾ لڳائي ۽ هٿائي سگهجن ٿا.

بلورن جا قسم:


ڪجهه بلور روشنيءَ کي هڪ مرڪز تي موڪلن ٿا. جڏهن ته ٻي قسم جا بلور روشني کي پکيڙن ٿا انهن لينسن کي ڪنورجنڱ لينس (Converging Lens) ۽ ڊائي ورجنڱ لينس (Diverging Lens) چوندا آهن. انهيءَ بنياد تي بلورن جي ٻن قسمن کي بيان ڪيو ويندو آهي.



1. اُپتيل بلور (Convex Lens) :

اُپتيل بلور روشنيءَ جي هڪ مرڪز تي موڙيندا آهن. هي شعاع اسڪرين تي حقيقي عڪس ٺاهيندا آهن. اُپتيل بلور وچ واري حصي ۾ ٿلها هوندا آهن ۽ ٻنهي ڇيڙن کان سنڀا هوندا آهن.

شڪل 8.2: اُپتيل بلور




2. لڪيل بلور (Concave Lens) :

لڪيل بلور روشنيءَ جي ڪرڻن کي موڙين ٿا ته جيئن هڪ ٻئي کان پري پڪڙجي وڃن انهيءَ ڪري هي خيالي عڪس ٺاهن ٿا جنهن کي پردي (Screen) تي ڏسي نٿو سگهجي.




لڪيل بلور مرڪزي حصي ۾ سنهو ۽ ڇيڙن کان ٿلهو هوندو آهي ڪجهه بلور هڪ طرف کان گول هوندا، جڏهن ته ڪجهه ٻنهي طرفن کان گول هوندا آهن. انهيءَ تحت اُپتيل ۽ لڪيل بلورن جا وڌيڪ قسم هيٺ ڏجن ٿا.

شڪل 8.3 لڪيل بلور



شڪل نمبر 8.4 بلورن جا قسم

ڪرڻن جي ذريعي عڪس جو ٺهڻ:



بلور جي مرکز کي (C) يعني Centre of Curvature چيو ويندو آهي، بلور جو مرکز (Optical Center) ۽ مرکز مان گذرڻ واري لڪير کي مڪيه محور (Principal Axis) چئبو آهي جڏهن ته بلور کي ٻن حصن ۾ تقسيم ڪرڻ واري لڪير عمودي محور (Vertical Axis) چورائيندي آهي.


شڪل 8.5 هڪ بلور جي عڪس جو ٺهڻ

لڪيل بلور مان گذريل روشنيءَ جا ڪرڻا جنهن نقطي تي ملندا آهن ان کي فوڪل پوائنٽ يا روشن نقطو چوندا آهن. بلور جي مرکز کان فوڪل پوائنٽ واري فاصلي کي روشن مرڪزي واري ڊيگهه (Focal Length) چوندا آهن.

سرگرمي 8.1:

- هڪ عدد جسمن کي وڏو ڪندڙ شيشو (Magnifying Glass) کڻو.
- بند ڪمري ۾ دري يا روشندان جي پٿر سان بيهي رهو.
- جتان روشنيءَ جا هلڪا/ سنها ڪرڻا اچي رهيا هجن.
- جسمن کي وڏو ڪندڙ شيشي کي روشنيءَ جي سامهون ڪڍي ٻاهرين جسم وٽ وغيره جو عڪس پٽ تي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪريو.
- شيشي کي اڳيان پٺيان حرڪت ڏئي صاف ۽ واضح عڪس حاصل ڪريو.

انساني اک:



انساني اک هڪ حساس عضوو آهي جيڪو روشني جي مدد سان شين جي عڪس کي اندروني پردي (Retina) تي ٺاهي ڏسڻ ۾ مدد ڏي ٿي.


ڪنهن جسم سان ٽڪرائجي روشني ڪارنيا تي پوي ٿي جتان هڪ سنهي سوراخ جي رستي اک جي لينسز مان مڙي پردي تي حقيقي ۽ الٽو عڪس ٺاهي ٿي. دماغ سان

گنڊيل نظر جي تنت (Optical Nerve) ان عڪس کي سڌو ڪري ڏيکاريندي آهي.

شڪل 8.6 انساني اک

نظر جون خرابيون:

ڪجهه ماڻهن کي ويجھي يا پري واريون شيون چٽيون نظر نه اينديون آهن. اهڙي حالت ۾ نظر اچڻ واري جسم جو عڪس پردي کان پري يا وري پردي جي سامهون نهي ٿو. اڪ جون خرابيون عمر سان گڏ خوراڪ جي کوٽ خاص طور تي وٽامن-A جي گهٽتائي جي سبب به ٿيندي آهي.




ويجهي نظر واري خرابي (Long Sightedness):

هن نظر جي خرابيءَ وارو شخص پري واريون شيون ڏسي ٿو پر ويجھي وارين شين کي ڏٺو ڏسي ٿو ڇو ته ويجھي وارين شين کان اچڻ واري روشني اڪ جي ريتينا جي پردي پٺيان مرڪوز (فوكس) ٿئي ٿي. جنهن جي نتيجي ۾ ڏٺو عڪس نهي ٿو. هن نقص کي اُپٽيل بلور واري عينڪ پائڻ ذريعي نڪ ڪري سگهجي ٿو. جنهن سان روشني مڙي پردي تي عڪس ٺاهي ٿي.

شڪل 8.7: ويجھي نظر واري خرابي

پري نظر واري خرابي (Short Sightedness):



هن نقص وارو شخص ويجھي شين کي صاف چٽو ڏسي سگهي ٿو. پر پري وارين شين کي ڏٺو ڏسي ٿو ڇو ته پري وارين شين جو عڪس اڪ جي پردي جي سامهون هڪ مقام تي مرڪوز (فوكس) ٿئي ٿو. جنهن سان ڏٺو عڪس نهي ٿو. پري واري نظر جي نقص کي هڪ لڪيل بلور واري عينڪ لڳائڻ سان نڪ ڪري سگهجي ٿو.

شڪل 8.8: پري نظر

واري خرابي

بلورن جو استعمال:

روزمره زندگيءَ ۾ بلورن جو تمام مفيد استعمال ٿي رهيو آهي. خاص طور تي نظر وارا چشما/عينڪون تمام اهم آهن. جنهن جي سبب نظر جي خرابين کي ختم ڪرڻ ۾ مدد ملندي آهي.

ڪيميرا جو استعمال به عام ٿي ويو آهي. تقريباً سڀني موبائل فون ۾ ڪيميرا هوندي آهي. ڪيميرا ۾ عڪس ٺاهڻ جي لاءِ بلور استعمال ٿيندو آهي.

شين کي وڏو ڪري ڏيکاريندڙ شيشو (Magnifying Glass) :



شکل 8.9: لينس جو استعمال

وڏي سائيز جا هي شيشا دستي واري فریم ۾ لڳائي ناهيا ويندا آهن. سائنسي ليبارٽرين جي علاوہ عام ڪاروبار ۾ ننڍين شين جو معائنو ڪرڻ موبائل فون، گهڙي وغيره. جي مرمت جي لاءِ، ننڍڙن اوزارن، سرڪٽ وغيره جي لاءِ استعمال ڪيا ويندا آهن. دوربين، خوردبين، پروجيڪٽر ۽ آسائشي فانوس ۾ به بلور استعمال ڪيا ويندا آهن. روشنيءَ کي پري تائين پهچائڻ جي لاءِ به بلور استعمال ٿيندا آهن. گهرن جي دروازن ۾ لڳيل پيپ هول لينس (Peephole Lens) دروازو کولڻ کا پهرين ئي ٻاهر ڏسڻ ۾ مدد ڏيندا آهن.


ليزر لائٽ، اسڪينر، سي ڊي پليئر وغيره ۾ به بلور (Lens) استعمال ٿيندا آهن.

خلاصو (Summary)

- بلور، شيشي يا پلاسٽڪ جا شفاف گول حصي جا ٽڪرا آهن.
- بلور روشنيءَ کي موڙيندا آهن.
- اُپٽيل بلور جي وچ وارو حصو ٿلهو ۽ چيٽڙن کان سنهو نما هوندو آهي.
- لڪيل بلور جي وچ وارو حصو سنهو ۽ چيٽڙو ٿلهو هوندو آهي.
- اکين ۾ به قدرتي بلور هوندو آهي جيڪو شين جي عڪس کي پردي تي مرڪوز ڪندو آهي.
- ويجهي نظر واري خرابيءَ وارو شخص پري وارين شين کي واضح چٽو ۽ ويجهي شين کي ڏٺو ڏسي ٿو.
- پري نظر واري خرابي وارو شخص ويجهي شين کي صاف چٽو جڏهن ته پري وارين شين کي ڏٺو ڏسي ٿو.
- ويجهي نظرواري خرابيءَ کي اُپٽيل بلور واري عينڪ پائڻ ذريعي نڪ ڪري سگهجي ٿو.
- پري واري نظر جي خرابيءَ کي لڪيل بلور واري عينڪ لڳائڻ جي ذريعي نڪ ڪري سگهجي ٿو.
- بلور، چشمي / عينڪ، ليزر، پروجيڪٽر ۽ سي ڊي پليئر ۾ موجود هوندا آهن.

مشق

سوال نمبر 1: شڪل ۾ ڏنل خالي خانن ۾ بلور جا اصطلاح تحرير ڪريو.



سوال نمبر 2: هيٺ ڏنل سوالن جا جواب تحرير ڪريو.

- (i) بلور ڇا آهي؟ بلور جا قسم بيان ڪريو؟
- (ii) بلور جي متعلق اصطلاحن جي تشريح ڪريو ۽ تصوير ٺاهي ليبل لڳايو.
- (iii) پري نظر واري ۽ ويجهي نظر واري خامين جي وضاحت ڪريو.
- (iv) اک جي ويجهي نظر واري خرابيءَ کي ڪيئن نڪ ڪري سگهجي ٿو؟
- (v) روزمره زندگيءَ ۾ بلورن جا استعمال ۽ فائدا بيان ڪريو.

سوال نمبر 3: اُپٽيل بلور ۽ لڪيل بلور ۾ فرق هيٺ ڏنل جدول ۾ تحرير ڪريو.

لڪيل بلور	اُپٽيل بلور

باب نائون:

گرمي ۽ جي توانائي جا وسيلا ۽ اثرات

(Sources and Effect of Heat Energy)

توهان کي معلوم آهي ته گرمي توانائي جو هڪ قسم آهي. سج گرمي جو سڀ کان اهم قدرتي ذريعو آهي. ڪاڻ، ڪوئلو، تيل ۽ گئس به گرمي ۽ جي توانائي کي حاصل ڪرڻ جا وسيلا آهن.

اسان پنهنجي ضرورتن جي لاءِ مختلف ذريعن کان گرمي حاصل ڪندا آهيون، ڪاڌو ڪاڻڻ سان اسان جي جسم کي ضرورت جي مطابق گرمي ملندي آهي. ڪاڌو پچائڻ جي لاءِ اسان باه مان گرمي حاصل ڪندا آهيون. لوه کي گرمي ڏئي ان کي نرم ڪري ان مان مختلف شيون ٺاهيون وينديون آهن.

سياري ۾ پاڻي ۽ کي گرم ڪرڻ جي لاءِ گئس يا بجلي سان هلندڙ گيزر استعمال ڪندا آهيون، جڏهن ته هيٽر سان ڪمري کي گرم رکندا آهيون. شهرن ۾ اڪثر گئس ۽ بجلي مان گرمي حاصل ڪئي ويندي آهي، جڏهن ته ڳوٺن ۾ ڪاڻ، ڪوئلو ۽ گاسليٽ ساڙڻ سان گرمي حاصل ڪئي ويندي آهي.



شڪل 9.1: گرمي جا ذريعا

سرگرمي 9.1:

توهان پنهنجي ڪجهه ساٿين سان بحث ڪريو ته انهن گرمي ۽ جا ڪهڙا ڪهڙا ذريعا ڏنا آهن. سڀ گڏجي هڪ فهرست ٺاهيو:

گرمي جا ذريعا	گرمي جا ذريعا
	1
6	2
7	3
8	4
9	5
10	

گرمي جا اثرات (Effects of Heat):

گرميءَ سان شيون وڌن ۽ سڪڙجن ٿيون يا سڙڻ سان شيون شڪل ۽ صورت تبديل ڪن ٿيون، مثال ڪاغذ، ڪاٺ، ڪپڙا وغيره سڙي خاڪ/رڪ ٿي وڃن ٿا. لوهه ۽ ذاتي شيون گرم ڪرڻ سان واڌ ڪائن ٿيون. پاڻي گرميءَ سان بخارن ۾ تبديل ٿي ويندو آهي.



شڪل 9.2: گرميءَ جا اثر

توهان اڳ ۾ پڙهي آيا آهيو ته سڀئي مادي واريون شيون ايترو ۽ ماليڪيولن جي ملڻ سان نهنديون آهن. گرمي ڏيڻ سان انهن ماليڪيولن جي حرڪت تيز ٿي ويندي آهي. جنهن سان شيون ڦهلجن ٿيون جنهن کي گرميءَ جو ڦهلاءُ سڏيو ويندو آهي.

اهڙي طرح ٿڌي ٿيڻ تي ماليڪيولن جي حرڪت آهستي ٿي ويندي آهي. ان ڪري شيون سُڪڙجي وڃن ٿيون، جنهن کي حرارتي سڪڙجڻ چئبو آهي.

توهان مشاهدو ڪري ڏسو ته بجلي، ٽيليفون، انٽرنيٽ جون تارون ۽ ڪيبل ڪجهه ڏيڙيون ڇڏيون وينديون آهن ته جيئن گرمي ۽ سردي ۾ وڌڻ ۽ سُڪڙجڻ جي انهن ۾ گنجائش هجي. توهان کي اونهاري جي موسم ۾ تارون ڏيڙيون نظر اينديون، جڏهن ته سياري جي موسم ۾ اهي ئي تارون چڪيل نظر اينديون.

سخت يا نهرن شين جو وڌڻ ۽ سڪڙجڻ :


نهرين شين جا ماليڪيول هڪ ٻئي سان مضبوطيءَ سان ڳنڍيل هوندا آهن. جيڪي پنهنجي جڳهه تي لرزش ڪري سگهندا آهن ان ڪري نهرين شين کي گرم ڪرڻ تي انهن جي ماليڪيولن جي حرڪت تيز ٿي ويندي آهي. اهي هڪ ٻئي کي پري ڌڪيندا آهن.



شڪل 9.3: حرارتي وڌاءُ

ان ڪري نهرا جسم گرم ڪرڻ تي وڌندا آهن، جڏهن ته ٿڌو ٿيڻ تي ماليڪيولن جي لرزش / حرڪت سُست ٿي ويندي آهي، اهڙي طرح، ٿڌو ٿيڻ تي نهرا جسم سڪڙجي ويندا آهن. **سرگرمي: (استاد جي نگراني ۾ ڪريو)**

ڌاتوءَ جو گولو ۽ چلي واري تجربي جو سامان وٺو. ذاتي گولي کي چلي مان گذاريو. توهان ڏسندا ته گولو چلي مان گذري ويندو آهي. هاڻي گولي کي گرم ڪيو. (احتياط سان). گولي کي چلي مان گذارڻ جي ڪوشش ڪيو.




شڪل 9.4: لوهي چلي ۾ حرارتي ڦهلاءُ

توهان ڇا ڏٺو؟
 ڇا گهڻو گرم ڪرڻ تي گولو چلي مان گذري سگهندو؟
 جيڪڏهن نه ته ڇو؟
 ذاتي گولي کي ٿڌو ٿيڻ ڏيو.

هاڻي گولي کي چلي مان گذاري ڏسو. ٿڌو گولو چلي مان گذري ويندو آهي، جڏهن ته گرم ڪرڻ کان پوءِ گولو چلي مان گذري نه سگهيو. پنهنجن ساٿين سان ان جي سبب تي بحث ڪريو. هن سرگرمي مان ثابت ٿيو ته نهريون شيون گرم ڪرڻ سان وڌنديون آهن ۽ ٿڌي ڪرڻ تي سُڪڙجي وينديون آهن. مختلف ڌاتن جي وڌڻ/ڦهلجڻ ۽ سُڪڙجڻ جي شرح مختلف هوندي آهي. مثال طور، لوه جي هڪ ميٽر راڊ کي 100 سينٽي گريڊ تائين گرم ڪرڻ تي ان جي ڊيگهه ۾ 0.6 ملي ميٽر اضافو ٿيندو آهي. جڏهن ته تامي جي هڪ ميٽر ڊگهي راڊ کي 100°C سينٽي گريڊ تائين گرم ڪرڻ سان هن جي ڊيگهه ۾ 1.0 ملي ميٽر جو اضافو ٿيندو آهي.

پاڻي جي حرارتي واڌ:


پاڻي مادتي جا ماليڪيول گرم ٿيڻ سان هڪ ٻئي کان پري ٿيڻ شروع ڪندا آهن. جنهن سان پاڻي شين جي پڪڙجڻ آسانيءَ سان ڏسي سگهجي ٿي. ڊاڪٽر مريض جو بخار ماپڻ لاءِ ٿرماميٽر استعمال ڪندا آهن، ٿرماميٽر جي ٽيوب ۾ موجود پارو گرم ٿي ويندو آهي. جنهن سان ٿرماميٽر جي نلي ۾ موجود پارو مٿي چڙهندو آهي جنهن کي ڏسي بخار جي شدت جو اندازو ٿيندو آهي. جيڪي ٻار سمنڊ جي ڪناري جي ويجهو رهندا آهن انهن کي خبر هوندي آهي ته اونهاري ۾ سمنڊ جي سطح وڌي ويندي آهي ڇو ته سج جي گرميءَ سان پاڻي گرم ٿي ڦهلجي ويندو آهي، جڏهن ته سياري جي موسم ۾ سمنڊ جو پاڻي سُڪڙجي ڪناري کان پري هليو ويندو آهي.



شڪل 9.5 پاڻيءَ تي گرميءَ جا اثر

سرگرمي 9.2:

هڪ شيشي جي فلاسڪ کڻو، فلاسڪ کي پاڻي سان مڪمل ڀريو. فلاسڪ جي منهن کي هڪ ڪارڪ سان بند ڪريو. ڪارڪ ذريعي هڪ سنهي نلي فلاسڪ ۾ داخل ڪريو. جنهن جو ڪجهه حصو ٻاهر رهڻ ڏيو. فلاسڪ کي استينڊ تي رکي ان کي برنر سان گرمي ڏيو. پاڻي گرم ٿيڻ تي سنهي نلي ۾ پاڻيءَ جي سطح ۾ ڪهڙي تبديلي ايندي. پنهنجا مشاهدا نوٽ



شڪل 9.6: پاڻياٺ جي حرارت وڌڻ


هاڻي باهه کي هٽائي ڪجهه وقت لاءِ پاڻيءَ کي تڌو ٿيڻ ڏيو. نلڪي ۾ پاڻي جي سطح جو ٻيهر مشاهدو ڪريو. نلڪي ۾ پاڻي جي سطح وڌڻ جي سببن تي سائين سان بحث ڪريو. هن سرگرمي مان ڪهڙو نتيجو نڪتو؟

گئس ۾ حرارتي واڌ ۽ سڪڙجڻ:

گرمي سان گئس جي ماليڪيولن جي حرڪت تيز ٿي ويندي آهي، اُهي گرميءَ کي جذب ڪري هڪ ٻئي کان پري ٿي وڃن ٿا، جنهن سبب گئس ڦهلجي ويندي آهي، چو ته گئس جا ماليڪيول هڪ ٻئي سان گهٽ مضبوطيءَ سان جڙيل هوندا آهن، ان ڪري گئس وڌيڪ پڪڙجي ويندي آهي. جڏهن ته گئس تڌي ٿيڻ تي سڪڙجي ويندي آهي. گئس جو ڦهلاءُ ۽ سڪڙجڻ ايترو وڌيڪ هوندو آهي جو ان جو مشاهدو آسانيءَ سان ڪيو ويندو آهي. اچو ته هن عمل کي هڪ سرگرمي وسيلي سمجهون.

سرگرمي 9.3:

- اٽڪل هڪ ليٽر جي مقدار واري خالي بوتل کڻو.
- توهان کي خبر آهي ته هڪ خالي بوتل ۾ هوا، گئس پريل هوندي آهي.
- بوتل جي منهن تي هڪ ڦوڪڻو چڪي چاڙهيو.
- بوتل کي گرم پاڻي جي تب ۾ رکو ۽ ان کي ڪجهه دير هلايو ته جيئن بوتل گرم ٿي وڃي ۽ ان سان گڏ بوتل ۾ موجود هوا به گرم ٿي وڃي.
- توهان مشاهدو ڪندو ته ڦوڪڻي ۾ ڪهڙي تبديلي آئي؟ ائين چوڻو؟ ڦوڪڻي ۾ تبديلي جو سبب پنهنجي ڪاپي ۾ نوٽ ڪريو.



شڪل 9.7: گئس ۾ حرارتي واڌ


- هاڻي هڪ تب ۾ برف جو ٿڌو پاڻي وجهو بوتل کي ٿڌي پاڻي جي تب ۾ رکو ۽ مشاهدو ڪريو. توهان ڇا ڏٺو ته ڦوڪڻي ۾ ڪهڙي تبديلي اچي ٿي؟
- هاڻي ائين چوڻيو؟ پنهنجي ساٿين سان گئس جي حرارتي واڌ ۽ سڪڙجڻ تي بحث ڪريو.
- توهان ڪاپي / نوٽ بُڪ ۾ نتيجن ۽ سببن کي نوٽ ڪريو.

سخت ڌاتن ۾ گرميءَ جو ڦهلاءُ ۽ استعمال:

هاڻي توهان معلوم ڪري ويا آهيو ته سخت ڌاتو گرمي حاصل ڪرڻ سان وڌندا آهن، جنهن کي حرارتي واڌ (Thermal Expansion) سڏيو ويندو آهي. نهرن مان جي انهيءَ خاصيت مان ڪيترائي مفيد ڪم ورتا ويندا آهن. جن جا ڪجهه مثال هيٺ ڏجن ٿا.

1. ريوٽ (Revit) لڳائڻ:


لوه جي چادرن، بورڊن، گاڏين ۽ جهازن جي باڊي جوڙڻ جي لاءِ ريوٽ استعمال ٿيندي آهي وڌيڪ مضبوط ريوٽ لڳائڻ جي لاءِ ريوٽ کي گرم ڪري لڳايو ويندو آهي. گرم ريوٽ ٿڌي ٿيڻ تي وڌيڪ سُڪڙجي ويندي آهي جنهن سان جوڙ وڌيڪ مضبوط ٿي ويندو آهي.



شڪل 9.8 ريوٽ لڳائڻ

2. ڪاٺ جي ڦيٽي تي ڌاتوءَ جي رَم لڳائڻ:


ڏاند گاڏيءَ ۽ ٽانگي جا ڦيٽا ڪاٺ جا هوندا آهن جنهن تي هڪ ڌاتوءَ جي رَم چاڙهي ان کي مضبوط ڪيو ويندو آهي ڌاتوءَ جي سائيز کي ڪاٺيءَ جي ڦيٽن کان ٿورو ننڍو رکيو ويندو آهي. ڌاتوءَ جي ڦيٽي تي لڳائڻ لاءِ گرم ڪيو ويندو آهي جنهن جي ڪري اها ڦهليلجي آسانيءَ سان ڦيٽي تي اچي ويندي آهي. جيئن ئي ڌاتوءَ جي رَم ٿڌي ٿيڻ تي سُڪڙجي ٿي ۽ ڪاٺ جي ڦيٽي کي مضبوطيءَ سان ڳنڍي ٿي.



شڪل 9.9 ڪاٺ جي ڦيٽي تي رَم چاڙهڻ

3. ڦيٽي ۾ سَرائِي (Axle) لڳائڻ:


ريل گاڏي جا ڦيٽا ۽ سَرائِي مضبوط ڌاتوءَ جا ٺاهيا ويندا آهن. مضبوطيءَ کي ڌيان ۾ رکي، ڦيٽي جي محور جو سوراخ ايڪسل جي ٽولھ کان گهٽ سائيز جو هوندو آهي. سَرائِي (Axle) کي محور ۾ لڳائڻ کان پهرين تمام گهڻي ٿڌي گئس واري چيمبر ۾ رکي ٿڌي ڪئي ويندي آهي جنهن سان سَرائِي ڦيٽي جي محور واري سوراخ ۾ اچي ويندي آهي. ان کان پوءِ سَرائِي عام گرميءَ جي درجي تي ڦهلجي سوراخ ۾ مضبوطيءَ سان لڳي ويندي آهي.



شڪل 9.10 ڦيٽي ۾ ايڪسل لڳائڻ

4. ٻٽيون ذاتوئي ٻٽيون:

ٻن مختلف ذاتن جهڙوڪ لوھ ۽ ٽامي جي ٻٽين کي ملائي ٻٽي ٻٽي ٺاهي ويندي آھي. گرم ٿيڻ تي ٽامي وارو پاسو وڌيڪ پڪڙجي ويندو آھي جڏھن تہ لوھ وارو پاسو گھٽ وڌندو آھي. ان سبب جي ڪري ٻٽي ٻٽي مڙي ويندي آھي. ھيٽر، اسٽري، گيزر وغيره جو ترمواسٽيٽ ۾ گرميءَ کي ڪنٽرول ڪرڻ جي لاءِ ٻٽيون ٻٽيون استعمال ڪيون وينديون آهن. ان جي مڙڻ سان بجلي جو سرڪٽ کلي ويندو آھي ۽ بجلي جي فراھمي رُڪجي ويندي آھي.



شڪل 9.11 آٽوميٽڪ اسٽري

جڏھن تہ باھ جو اطلاع ڏيڻ وارو الارم بہ اھڙي طرح جي ٻٽي ٻٽيءَ واري ترمل اسٽيٽ (Thermal State) سان ڳنڍيل ھوندو آھي، باھ لڳڻ جي صورت ۾ اھائي ٻٽي ٻٽي گرمي وٺي الارم جي سرڪٽ کي ڳنڍي ڇڏيندي آھي جنھن جي ڪري الارم وڃڻ لڳندو آھي.



شڪل: باھ لڳڻ جو الارم

گرميءَ جي ڦهلاءَ جا اثر:

روزمره جي زندگي ۾ جتي حرارتي واڌ سان مفيد ڪم ورتا ويندا آهن. ان سان گڏ هن عمل جا نقصان پڻ آهن. انهن کان بچڻ لاءِ اُپاءُ ورتا ويندا آهن. عمارتون، رستا، فوت پاٽ، پُل وغيره ڪنڪريٽ سان ٺاهيون وينديون آهن. جيڪي گرم موسم ۾ وڌن ٿيون ۽ ٿڌي موسم ۾ سُڪڙجڻ جي ڪري پڇڻ ۽ ٽٽڻ جو امڪان هيٺ رهن ٿيون. ان عمل کان بچڻ جي لاءِ ڪنڪريٽ جي بلاڪن، پُلن ۽ عمارتن جي جوڙڻ ۾ وڻي يا ڌار ڇڏيا ويندا آهن.



شڪل 9.13 گرميءَ جا اثر

لوه جون شيخون يا اسٽيل ڊانچو به ٿوڙ ڦوڙ ڪي روڪڻ ۾ مدد ڪن ٿا. ريل جون پٽيون گرميءَ جي سبب ڦهلجي وينديون آهن. ڊيگهه ۾ واڌ سان پٽيون هڪ ٻئي تي زور لڳائي مڙي وينديون آهن. ان ڪري هر ٻن پٽين جي جوڙ جي وچ ۾ مناسب خالي جڳهه ڇڏي ويندي آهي. ان سان گڏ ٻن ريل جي پٽي جي وچ ۾ ڪافي جاءِ پڻ ڇڏي ويندي آهي.



شکل 9.14: گرميءَ جا اثر

بجلي ۽ ٽيليفون جي تارون:

بجلي جون تارون، ٽيليفون ۽ انٽرنيٽ جي ڪيبل به گرميءَ ۽ سردِي سبب متاثر ٿينديون آهن ان ڪري انهن کي ٿورو ڍرو (Loose) رکيو ويندو آهي. اونهاري ۾ اهي وڌيڪ لڙڪيل ۽ سياري ۾ اهي چڪيل نظر اچن ٿا.



شکل 9.15: گرميءَ جا اثر

تيل، گئس ۽ پاڻيءَ جي پائپ لائينن ۾ به گرميءَ جي ڦهلاءَ جو امڪان هوندو آهي. ان ڪري هنن پائپ لائينن ۾ مناسب مفاصلي تي موڙ (Bend) رکيا ويندا آهن.

خلاصو (Summary)

- گرمي توانائي جو هڪ قسم آهي.
- سج حرارتي توانائي جو سڀ کان وڏو ذريعو آهي.
- ڪاٺ، ڪوئلي، قدرتي گئس، تيل، بجلي وغيره مان به گرمي حاصل ڪئي ويندي آهي.
- گرمي سبب مادي جا ماليڪيول تيزيءَ سان حرڪت ڪن ٿا.
- نهرو ۽ گئس گرميءَ سان وڌندا ۽ ٿڌي ڪرڻ سان سُڪڙجندا آهن.
- نهرا مادا گهٽ وڌندا آهن، پاڻي ۽ گئس جا مادا وڌيڪ وڌندا آهن.
- نهرو يا سخت مادن جي حرارتي واڌ جي خاصيتن جا مفيد استعمال ڪيا ويندا آهن.
- مادن جي ڦهلجڻ جا ڪجهه نقصان به آهن. جهڙوڪ تنڻ وغيره.
- تنڻ کان بچڻ لاءِ پُلن، عمارتن ۽ ريلوي لائينن ۾ مناسب مفاصلو يا وڻي (Gape) ڇڏي ويندي آهي.
- تيل، گئس ۽ پاڻي جي پائپ لائينن ۾ موڙ رکيا ويندا آهن.
- بجلي جي استري، گيزر، هيترو ۽ فائر الارمر ۾ پتي پتي وارا (Thermostate) استعمال ٿيندا آهن.

مشق

سوال نمبر 1: صحيح جواب تي (✓) جو نشان لڳايو.

(i) توانائي جو سڀ کان وڏو ذريعو آهي.

(الف) گئس	(ب) سج	(ج) بجلي	(د) تيل
-----------	--------	----------	---------

(ii) جڏهن هڪ مادي کي گرم ڪيو ويندو آهي ته ان جي ماليڪيولن جي حرڪت:

(الف) رکجي ويندي آهي	(ب) برابر ٿي ويندي آهي	(ج) تيز ٿي ويندي آهي	(د) گهٽجي ويندي آهي.
----------------------	------------------------	----------------------	----------------------

(iii) ڌاتو جي گولي ۽ چلي جي تجربن مان توهان ڇا ثابت ڪيو ته:

(الف) سخت شين تي گرمي جو ڪو اثر ناهي ٿيندو	(ب) نهريون شيون گرم ڪرڻ تي ڦهلجنديون آهن.
(ج) نهريون شيون گرم ڪرڻ تي سُڪڙجي وينديون آهن.	(د) نهري شين ۾ تبديلي ناممڪن آهي.

(iv) حرارت کي ماپڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي:

(الف) بئروميٽر	(ب) ملٽي ميٽر	(ج) اسپيڊو ميٽر	(د) ٿرماميٽر
----------------	---------------	-----------------	--------------

سوال نمبر 2: هيٺ ڏنل سوالن جا جواب لکو.

- (i) حرارتي توانائي جا ذريعا بيان ڪريو. انهن جا استعمال ڪهڙي جڳهه تي ٿيندو آهي؟
- (ii) حرارتي واڌ جي وضاحت ڪريو. روزمره جي زندگي مان مثال ڏئي بيان ڪيو.
- (iii) نهري شين جو وڌڻ ۽ سُڪڙجڻ جو استعمال ڪهڙي جڳهه تي ٿيندو آهي.
- (iv) حرارتي واڌ جي نقصان جي بابت توهان ڇا ٿا چاڻو؟ ان جي بچاءُ جون ٻه تدبيرون لکو.
- (v) ٿرمواسٽيٽس (Thermostat) ڇا آهي؟ ان جا اصول ۽ استعمال بيان ڪريو.

باب ڏهون:

بجلي

(Electricity)


توهان برقي توانائي بابت پڙهي آيا آهيو. اها توانائي ان وقت عمل ڪندي آهي جڏهن اليڪٽران هڪ پسرائيندڙ تار مان گذرندا آهن. اليڪٽران جي وهڪري جي ڪري برقي اوزار ڪم ڪن ٿا. جيئن توهان جي گهرن ۾ بلب روشن ٿين ٿا، پڪا، موٽر وغيره هلن ٿا يا استري ۽ ريفريجريٽر ڪم ڪن ٿا.



جهڙي طرح تار کي هڪ ڪوائل مان بجليءَ گذاري چقمق ٺاهي سگهجي ٿو. ان جي برعڪس ڪوائل يا چقمق کي هڪ سسٽم جي اندر گهمائي بجلي ٺاهي سگهجي ٿي. ڪوائل ۽ مقناطيس جي اهڙي سرشتي کي جنريٽر چئبو آهي.

جنريٽر (Generator):

جنريٽر ميڪاني توانائيءَ کي برقي توانائي ۾ تبديل ڪندو آهي عام طور تي نعل نما (U-shape) مقناطيس جي اندر ٿامي جي تار کي چڱي يا ڪوائل ۾ گهمايو ويندو آهي. جنهن جي ڪري مقناطيسي ميدان ۾ اليڪٽران حرڪت شروع ڪري ڏين ٿا اهڙي طرح ڪوائل جي ٻنهي ڇيڙن ۾ بجليءَ جي وهڪ ٿئي ٿي. ڪوائل جي هڪ ڇيڙي سان ڪنهن برقي اوزار يا بلب وغيره کي ڳنڍي برقي توانائي حاصل ڪئي ويندي آهي.



شڪل 10.2 جنريٽر

چقمق جي اتر قطب کان پري ۽ ڏکڻ قطب جي ويجهو برقي تار ۾ بجليءَ جي وهڪ ۾ طرف تبديل ٿيندو رهي ٿو. اهڙيءَ طرح جنريٽر مان حاصل ٿيندڙ بجليءَ جي وهڪ کي متبادل ڪرڻ چئبو آهي.



شڪل 10.3 گهريلو جنريٽر

دستي جنريٽر (Portable Generator)

ڪجهه جنريٽر ننڍي سائز جا هوندا آهن. جيڪي گهٽ وزن جي ڪري هڪ جڳهه کان ٻي جڳهه تائين منتقل ڪري سگهبا آهن. سائيڪل ۾ لڳل جنريٽر کي ڊائنامو چئبو آهي. جيڪو سائيڪل جي ڦيٽي جي فريم ۾ لڳايو ويندو آهي. ان جو مٿيون پاسو سائيڪل جي ٽائر سان گڏ ڦرندو آهي جنهن سان ڊائنامو جو چقمق، ڪوائل جي اندر ڦرندو آهي ۽ بجلي جي وهڪ پيدا ڪري سائيڪل جي بتي ٻاري ٿو. جيترو سائيڪل تيز هلائي اوترو بلب تيز روشن ٿيندو. اهڙي طرح دستي جنريٽر موٽر سائيڪلن يا بسن ۾ لڳل هوندا آهن. جيڪي انجن سان


لڳل پتو يا گراڙي گهمندي آهي اهي جنريٽر ضرورت مطابق سائيز ۾ ڪجهه وڏا هوندا آهن.



شڪل 10.4: سائيڪل جو ڊائنامو

سرگرمي 10.1:

تقريباً 2 ميٽر ڊگهي تار ڪٽي ڪوائل ٺاهيو. تار جا ٻئي ڇيڙا صاف ڪري ايمپيٽر (Ammeter) سان جوڙيو. هڪ دفعو چقمق ڪٽي ڪوائل جي اندر ڦيرايو. ايمپيٽر جي ڪانٽي جي حرڪت جو مشاهدو ڪيو. توهان ڏسندو ته چقمق جي حرڪت سان ڪوائل مان بجليءَ



شڪل 10.5 مقناطيسي تجربو

جي وهڪ نظر ايندي. جيتوڻيڪ بجلي جي وهڪ گهٽ نظر ايندي پر ايمپيٽر جي ڪانٽي کي حرڪت ڏيڻ جي قابل هوندي آهي. اهڙي طرح چقمق کي استينڊ سان جوڙي ڪوائل کي چقمق جي مٿان حرڪت ڏئي مشاهدو ڪيو هيءَ سرگرمي وڌيڪ بهتر ڪرڻ لاءِ پنهنجي شاگردن ساٿين سان ڪريو ۽ نئي سرگرمي لکي پنهنجي استاد کان ان بابت راءِ طلب ڪريو.

پاور پلانٽ:

گهڻي بجلي ٺاهڻ جي لاءِ وڏن جنريٽرن جي ضرورت پوندي آهي. اهڙي طرح وڏن جنريٽرن کي هلائڻ لاءِ وڏي مقدار ۾ شمسي توانائي جي ضرورت هوندي آهي. پاڪستان ۾ گهريلو ۽ صنعتي ضرورتن کي پورو ڪرڻ جي لاءِ وڏي مقدار ۾ بجلي جي ضرورت آهي. ان ڪم جي لاءِ پاور پلانٽ جنريٽر يا پاور اسٽيشنون ٺاهيا ويندا آهن.



شڪل 10.6: پاور پلانٽ

پاور پلانٽ جي وڏن جنريٽرن ۾، ڪوائلز کي ساڪن ڪيو ويندو آهي. جڏهن ته مقناطيس شافت لڳائي گهمايو ويندو آهي. شافت کي گهمائڻ لاءِ تيل، گيس يا ڪوئلي تي هلندڙ انجڻ استعمال ٿيندي آهي، جڏهن ته درياھ/ندين جي پاڻيءَ جي تيز وهڪري کي خاص رستن مان گذاري هلايو ويندو آهي. تيز پاڻي جي طاقت سان ٿرڀائن هلائي بجلي ٺاهڻ جي ڪري پن بجلي جي اصطلاح استعمال ٿيندي آهي. تيل، گيس، ڪوئلي ۽ پاڻي مان بجلي حاصل ڪرڻ تي تمام گهڻو خرچ ايندو آهي. جڏهن ته هي ماحول جي لاءِ به نقصانڪار آهي. تنهن ڪري، توانائي جي متبادل ذريعن تي ڌيان ڏيڻ جي ضرورت آهي.

بجلي جا متبادل ذريعا:

اسان جي ملڪ ۾ سج جي روشني سڄو سال موجود آهي جنهن مان شمسي توانائي حاصل ڪري سگهجي ٿي. اهڙي طرح ساحلي علائقن ۾ تيز ۽ طاقتور هوالڳندي آهي جيڪا بادباني پکن کي گهمائي جنريٽر هلائڻ سان بجلي ٺاهي سگهندي آهي.



شڪل 10.7: هوا ۽ سج جي توانائي

سنڌ ۾ جهمپير ۽ نوري آباد وارن علائقن ۾ هزارين اهڙا هوائي توانائي جا پنڪا لڳايا ويا آهن. ڪراچي ۽ حيدرآباد جي وچ ۾ سفر دوران رستي جي ٻنهي پاسن تي هوائي پاور هائوسز (Power Stations) توهان کي نظر ايندا.

شمسي توانائي (Solar Energy):

اڄڪلهه گهرن ۽ آفيسن تي سولر پينل لڳائي شمسي توانائي حاصل ڪئي پئي وڃي. شمسي پينل يا پليٽ ۾ فوتو سيل لڳل هوندا آهن. جيڪو سج جي روشني سان اليڪٽرانن کي حرڪت ڏيندا آهن. پليٽن جو هڪ وڏو تعداد سيريز ۾ يا متوازي ڳنڍيل آهن. توانائي جي گهريل مقدار حاصل ڪرڻ لاءِ جيئن ته سولر پينل صرف ڏينهن ۾ ڪم ڪن ٿا، بيٽرين کي چارج ڪيو ويندو آهي ۽ رات جو استعمال ڪيون وينديون آهن، هوا ۽ سج جي روشنيءَ کان علاوه ڪي ملڪ سامونڊي لهرن جي حرڪتن مان به بجلي ٺاهي رهيا آهن. جڏهن ته ترقي يافتہ ملڪن ۾ زمين جي اندرين ته مان گرمي حاصل ڪري بجلي ٺاهي ويندي آهي.



شڪل 10.8: شمسي توانائي مان بجلي پيدا ڪرڻ واري پليٽ

برقي توانائي (Electronics):

برقي توانائي کي ڪنٽرول ڪري خاص مقصد جي لاءِ استعمال ڪرڻ جي علم کي اليڪٽرانڪس چوندا آهن. توهان کي خبر هوندي ته ريڊيو، ٽي وي، موبائيل ۽ لپ ٽاپ وغيره کي اليڪٽرانڪ سامان چئبو آهي.



شڪل 10.9: برقياتي اوزار

سرگرمي 10.2: توهان روزانو زندگيءَ ۾ ڪهڙا اليڪٽرانڪ اوزار استعمال ٿيندي ڏسندا آهيو. هڪڙي فهرست ٺاهيو ۽ پنهنجي ساٿين سان ملي هن فهرست ۾ وڌيڪ اليڪٽرانڪ اوزارن جا نالا لکو.

اليڪٽرانڪس جا بنيادي جزا:

اليڪٽرانڪس جا بنيادي جزا اليڪٽران جي حرڪت کي ڪنٽرول ڪري گهربل مقدار ڏانهن گذرڻ ڏيندا آهن جيئن ته رڪاوٽ (Resistor) ڊائيوڊ (Diode)، ٽرانزسٽر (Transistor) ۽ انٽيگريٽيڊ سرڪٽ (Integrated Circuit (IC)) وغيره.

رڪاوٽ (Resistor):

اهو برقي وهڪرو اليڪٽران جي وهڪري جي مخالفت ڪندي هڪ خاص مقدار ۾ ڪرنٽ گذرڻ ڏيندو آهي.




شڪل 10.10 رڪاوٽ ڪار

ڊائيوڊ (Diode):

هي نيم پسرائيندڙ (Semi Conductor) ٺاهيا ويندا آهن جيڪي صرف هڪ طرف ۾ حرڪت ڪرڻ ڏيندا آهن ۽ ٻئي طرف ۾ حرڪت کي روڪي ڇڏيندا آهن. هي بجليءَ جي سامان ۾ مخالف طرف ڪرنٽ کي روڪيندا آهن.

ايل اي ڊي (LED):

ڪجهه ڊايوڊ ڪرنٽ گذارڻ سان گڏوگڏ روشني به خارج ڪندا آهن جنهن کي ايل اي ڊي (Light Emitting Diode (LED)) چوندا آهن. توانائي جي بچت جي لاءِ اڄڪلهه اسان پنهنجي گهرن ۾ ايل اي ڊي بلب استعمال ڪندا آهيون ڇو ته اهي تمام گهٽ بجلي استعمال ڪندا آهن.



ٽرانزسٽر (Transistor):

ٽرانزسٽر هڪ اليڪٽرانڪ سوئچ آهي، جيڪو هڪ برقي ميدان کي کولي ۽ بند ڪري ٿو. ٽرانزسٽر ڪرنٽ کي وڌائي يا گهٽائي ٿو ان ڪري هن کي ايمپليفائر جي طور تي پڻ استعمال ڪيو ويندو آهي.



آئي سي (IC) Integrated Circuit:

انٽيگريٽيڊ سرڪٽ (IC) ۾ تمام وڏي تعداد ۾ اليڪٽرانڪ جزا موجود آهن. هڪ آءِ سي ڪيترن ئي ٽرانزسٽر، ڊايوڊ ۽ ريزسٽرز تي مشتمل هوندي آهي. ڪجهه آئي سي ۾ لڪن ۾ جزا به گڏ ٿيل هوندا آهن.



خلاصو (Summary)

- بجلي توانائي جو هڪ قسم آهي.
- ڪاپر جي ڪوئل ۾ مقناطيس گهمائڻ سان برقي ميدان پيدا ٿئي ٿو. اهڙي طرح مقناطيس جي اندر ڪوئل کي گهمائڻ سان به برقي ميدان پيدا ٿئي ٿو.
- ڪوئل ۽ مقناطيس جي ذريعي بجلي پيدا ڪرڻ واري مشين کي جنريٽر چئبو آهي.
- وڏي پيماني تي بجلي پيدا ڪرڻ لاءِ پاور پلانٽ جنريٽر لڳايا ويندا آهن.
- وڏا پاور پلانٽ گئس، تيل، ڪوئلي وغيره تي هلندا آهن.
- اوچائي تي ڊيم ۾ پاڻي گڏ ڪري ان جي طاقت سان به بجلي پيدا ڪئي ويندي آهي.
- ڪجهه ملڪ زمين جي اندروني ته مان گرميءَ حاصل ڪندا آهن ۽ سمنڊ جي لهرن جي حرڪت سان به جنريٽر هلائي بجلي ٺاهيندا آهن.
- اسان جي ملڪ ۾ شمسي توانائي مان بجلي حاصل ڪئي ويندي آهي.
- پاڪستان جي ساحلي علائقن ۾ هوا جي مدد سان هلڻ وارا پڪا جنريٽر هلائي بجلي ٺاهيندا آهن.
- شمسي توانائي ۽ هوا جي توانائيءَ سان گهٽ قيمت تي وڌيڪ بجلي ٺهندي آهي. اهي ماحول دوست توانائي جا ذريعا آهن.
- اليڪٽرانن جي حرڪت کي ڪنٽرول ڪرڻ کي اليڪٽرانڪس چئبو آهي. ان ۾ ريزيٽرس، ڊائيوڊ، ٽرانزسٽرس ۽ آئي سي وغيره استعمال ٿيندا آهن.

مشق

سوال نمبر 1: درست جواب تي (O) جو نشان لڳايو.

(i) جنريٽر ۾ بجلي پيدا ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندا آهن:

(الف) تيل ۽ گئس	(ب) ڪوائل ۽ مقناطيس	(ج) پاڻي ۽ ڪوائل	(د) سوئچ ۽ سرڪٽ
-----------------	---------------------	------------------	-----------------

(ii) وڏي پيماني تي بجلي پيدا ڪرڻ جي لاءِ لڳايا ويندا آهن.

(الف) ٽاور	(ب) تارون	(ج) پاور پلانٽ	(د) ايئرڪنڊيشنر
------------	-----------	----------------	-----------------

(iii) ڊيم ۾ پاڻي گڏ ڪري تـربـائن هلائڻ سان بجلي ٺاهڻ کي چوندا آهن.

(الف) پن بجلي ٽاور	(ب) بادباني بجلي	(ج) ايٽمي بجلي	(د) ڪوبه نه
--------------------	------------------	----------------	-------------

(iv) بجلي جي گهٽ قيمت وارا ماحول دوست متبادل ذريعا ڪهڙا آهن؟

(الف) ڪيميائي	(ب) پوٽيشنل	(ج) زميني حراتي	(د) شمسي ۽ هوا جي
توانائي	توانائي	توانائي	توانائي

(v) ٽرانزسٽر برقي ميدان کي کولي ۽ بند ڪري ٿو. ان ڪري هي ڪم ڪندو آهي.

(الف) سوئچ جو	(ب) بيٽري جو	(ج) جنريٽر جو	(د) موٽر جو
---------------	--------------	---------------	-------------

سوال نمبر 2: هيٺ ڏنل سوالن جا جواب لکو:

- (i) جنريٽر ڪيئن ڪم ڪري ٿو؟ شڪل ٺاهي وضاحت ڪريو؟
- (ii) تيل، گئس ۽ ڪوئلي مان بجلي ٺاهڻ ماحول جي لاءِ ڪيترو نقصانڪار آهي؟
- (iii) توانائي جي سستي هجڻ ۽ ماحول دوست متبادل ذريعن تي نوٽ لکو.
- (iv) اليڪٽرانڪس ڇا آهي؟ اليڪٽرانڪ جرن جي تصوير ٺاهي وضاحت ڪريو.
- (v) روزاني زندگيءَ ۾ استعمال ٿيندڙ گهٽ ۾ گهٽ پنج اليڪٽرانڪ سامان جا نالا ۽ استعمال ٻڌايو.

باب يارهون:

طبعي مقدارن جي پيمائش

(Measurement of Physical Quantities)

استاد: اڄ عثمان اڃا تائين ڪلاس ۾ ڇو نه پهتو آهي، جڏهن ته امر به اچي ويو آهي.
امر: سائين! هن جو گهر منهنجي گهر کان پري آهي، هن کي ته اسڪول اچڻ ۾ دير لڳندي.
استاد: امر توهان جو گهر اسڪول کان ڪيترو پري آهي ۽ توهان کي هتي اچڻ ۾ ڪيتري دير لڳي ٿي.

امر: سائين! منهنجو گهر هتان کان ٿورڙو پري آهي ۽ مان جلدي اسڪول پهچي ويندو آهيان.

استاد: ڀارو! گهر کان اسڪول تائين مفاصلو هڪ طبعي مقدار آهي. اهڙيءَ طرح وقت هڪ طبعي مقدار آهي. جيڪڏهن اسان انهن جي پيمائش ڪريون ته درست انداز ۾ ان جي باري ۾ ٻڌائي سگهنداسين، اهڙيءَ طرح ڊيگهه، مايو، وقت ۽ مقدار طبعي مقدار آهن.

طبعي مقدار (Physical Quantities):

اهڙا مقدار جن جي پيمائش ڪري سگهجي ته اهي طبعي مقدار (Physical Quantities) چورائيندا آهن. ڊيگهه، مايو، وقت ۽ مقدار وغيره طبعي مقدارن جا مثال آهن. انهن طبعي مقدارن جي پيمائش جي لاءِ پهرين، پير، گراڻ، آگرئون ۽ ٻيا ايڪا استعمال ڪيا ويندا هئا. پر ڀارو! توهان ڄاڻو ٿا ته ٻن انسانن جا پير، گراڻ، يا آگرئون برابر نه هوندا آهن ان ڪري هيءَ پيمائش بلڪل درست نه ٿيندي هئي بهرحال انهن جو استعمال بند ڪيو ويو.



شکل 11.1: پيمائشي اوزار

سرگرمي 11.1:

تن مختلف قدوارن ٻارن کي چئو ته اهي ڪلاس جي ڊيگهه قدمن سان ماپن ۽ بليڪ بورڊ تي تحرير ڪن. تنهي ٻارن جو جواب ڪجهه مختلف هوندو ڇو ته انهن جي قدمن جي پيمائش مختلف هوندي.

سرگرمي 11.2:

ٻه ٽي مختلف سائيز جا ڇمچا ڪجهه شاگردن کي ڏيو ۽ انهن کي چئو ته جڳ مان پاڻيءَ جا ڏه ڇمچا ڪلاس ۾ وجهن. توهان ڏسندؤ ته تنهي ڪلاس ۾ برابر مقدار ۾ پاڻي جمع نه ٿيو. اهائي سرگرمي ٻنهي هٿن جو ٻُڪ ٺاهي به ڪري سگهجي ٿي. انهن مان پاڻيءَ جو مقدار ڪنهن ۾ بلڪل هڪجهڙو نه هوندو.

انهن مقدارن جي ڏرست پيمائش ڪرڻ جي لاءِ جيڪو سڀني کي قابل قبول هجي ته اسان کي هڪ اسٽنڊرڊ يونٽ (Standard Unit) جي ضرورت هوندي آهي. ڪنهن به طبعي مقدار جي پيمائش جي لاءِ ٻن شين جي ضرورت هوندي آهي. هڪ عدد (Number) ۽ ٻيو يونٽ (Unit) مثال جيڪڏهن ڪتاب کي ماپيو وڃي ته اهو تقريباً هڪ فُٽ ڊگهو هوندو. هتي هڪ نمبر ۽ فُٽ يونٽ آهي.

يوٽس جو انٽرنيشنل سسٽم (International System Unit):

استاد: ٻارو! جيئن ته پوئين سرگرمين مان واضح ٿي ويو آهي ته اسان کي پنهنجي روزمره زندگيءَ ۾ اڪثر مختلف طبعي مقدارن جي پيمائش ڪرڻ جي ضرورت هوندي آهي جيڪي اسان پراڻن طريقن سان نه ٿا ڪري سگهون. اسان کي انهن طبعي مقدارن کي مستند ٺاهڻ جي لاءِ ڪنهن نه ڪنهن معياري مقدارن سان گڏ موازنو ڪرڻو هوندو آهي. مثال جي طور تي جيڪڏهن اسان ٻن جڳهين جي وچ ۾ مفاصلي جي ڳالهه ڪريون ته اسان کي واضح طور تي معلوم هجڻ کپي ته هي مفاصلو در حقيقت ڪيترو آهي. ڪنهن نامعلوم شيءِ جي پيمائش ڪرڻ جي لاءِ اسان کي ڪنهن معياري مقدار جي ضرورت هوندي آهي. هي معياري مقدار ايڪو (Unit) چورائيدو آهي، ان ضرورت کي محسوس ڪندي مختلف ملڪن مختلف معياري ايڪن جي سرشتي کي اختيار ڪيو. آهستي آهستي انهن معياري ايڪن جي سرشتن کي بهتر کان بهتر ٺاهيندا رهيا، پر جيئن جيئن دنيا جي ملڪن جي وچ ۾ تجارتي ۽ سائنسي رابطا وڌيا ته ڪاروباري حضرات ۽ سائنسدانن کي معياري ايڪن جي انهن مختلف سرشتن جي ڪري هڪ ٻئي سان گڏ تبادلي ۾ مشڪلاتون پيش اچڻ لڳيون. بهرحال دنيا جا سائنسدان 1960ع ۾ ان مسئلي کي حل ڪرڻ جي لاءِ پيرس ۾ منعقد ٿيل اقوامي جنرل ڪانفرنس ۾ اوزارن ۽ پيمائش جي انٽرنيشنل ڪميٽيءَ هي فيصلو ڪيو ته

دنيا جي سڀني ملڪن جي سائنسدانن کي هڪجهڙن معياري ايڪن جي سرشتي کي
اختار ڪرڻ گهرجي. ان نظام کي سسٽم انٽرنيشنل (System International) يا SI
سرشتو چوندا آهن. هن سرشتي جي تحت استعمال ٿيڻ وارن معياري مقدارن ۽ انهن
جا ايڪا هيٺ ڏنل جدول ۾ ڏنا ويا آهن.

جدول نمبر 1: معياري مقدار ۽ ان جا ايڪا

طبعي مقدار	ايڪو	مخفف/ علامت	ملتي پل / سب ملتي پل
ڊيگهه (Length)	ميٽر	m	ڪلوميٽر، سينٽي ميٽر،
مايو (Mass)	ڪلوگرام	Kg	ملي ميٽر، گرام، سينٽي
وقت (Time)	سيڪنڊ	s	گرام، ملي گرام، منٽ،
گرمي پد (Temperature)	ڪيلون	K	ڪلاڪ

ڊيگهه (Length):

ڊيگهه هڪ طبعي مقدار آهي ۽ ان جي تعين جي لاءِ سسٽم انٽرنيشنل (SI) جي تحت
معياري ايڪي جي طور تي ميٽر (m) استعمال ڪيو ويندو آهي. گهڻي وڏي مفاصلي جي لاءِ
ملتي پل جي طور تي ڪلوميٽر (Km) ۽ ننڍي ڊيگهه ماپڻ جي لاءِ سب ملتي پل سينٽي ميٽر
(cm)، ڊيسي ميٽر (dm) ۽ ملي ميٽر (mm) استعمال ڪيا ويندا آهن.

مايو (Mass):

مادي جي مايي کي جانچڻ جي لاءِ ڪلوگرام (Kg) ۽ ننڍن مقدارن جي لاءِ ان جي سب
ملتي پل گرام (g)، ملي گرام (mg) وغيره استعمال ٿيندا آهن.

وقت (Time):

وقت ماپڻ جي لاءِ استعمال ٿيڻ وارو معياري ايڪو سيڪنڊ (s) آهي، جيڪو هڪ ڪلاڪ
جو 1/3600 حصو هوندو آهي.

گرمي پد (Temperature):

گرمي پد جي لاءِ معياري ايڪا سيلسيس ڊگري ۽ فارن هائيٽ ڊگري مختلف ملڪن ۾ عام
طور تي استعمال ٿيندا آهن، جڏهن ته SI نظام ۾ ڪيلون (K) بطور معياري ايڪو استعمال
ٿيندو آهي.

پري فڪسز (Prefixes):

SI نظام جي هڪ خوبي اها به آهي ته انهن جا ملتي پلز ۽ سب ملتي پلز پري فڪسز جي طور تي لکي سگهجن ٿا. جنهن جي مدد سان اسان انهن جي گهڻن يا گهٽ مقدارن کي به صحيح طريقي سان ماپي سگهون ٿا.

اهڙي طرح ڪنهن اسڪرو جو قطر، ميٽر جي بدران ان جي ننڍن ايڪن (يونٽس) يعني سينٽي ميٽر يا ملي ميٽر ۾ لکي سگهجي ٿو. جڏهن ته وڏن مفاصلن جي لاءِ ميٽر جي بدران ڪلوميٽر جو ايڪو استعمال ڪري سگهجي ٿو.

جدول نمبر 2: پري فڪسز جا مخفف / علامت ملتي پل ۽ سب ملتي پل

ملتي پل / سب ملتي پل		مخفف / علامت	پري فڪسز
سب ملتي پل	1/10	d	ڊيسي
سب ملتي پل	1/100	cm	سينٽي
سب ملتي پل	1/1000	m	ملي
سب ملتي پل	1/1000000	μ	مائڪرو
ملتي پل	1000	K	ڪلو
ملتي پل	1000000	M	ميگا

پري فڪسز جي بنياد تي ايڪن کي 10 جي پاور سان ضرب يا تقسيم ڪري لکي سگهجي ٿو. پري فڪسز اهي لفظ يا حرف آهن جيڪي SI يونٽس جي شروع ۾ اضافي طور تي شامل ڪيا ويندا آهن، جيئن ته ملي (Milli)، سينٽي (Centi) ۽ ڪلو (Kilo) وغيره. ڊيسي جو مطلب ڪنهن ايڪي جو ڏهون حصو مثال جي طور تي هڪ ڊيسي ميٽر هڪ ميٽر جو ڏهون حصو هوندو آهي يعني:

1/10 ميٽر = 1 ڊيسي ميٽر، 10 ڊيسي ميٽر = ميٽر
 1/100 ميٽر = 1 سينٽي ميٽر، 100 سينٽي ميٽر = 1 ميٽر
 1/1000 ميٽر = 1 ملي ميٽر، 1000 ملي ميٽر = 1 ميٽر

ڪلو جو مطلب آهي هزار دفعا

مثال جي طور تي هڪ ڪلوميٽر هڪ ميٽر جو هزار دفعا آهي يعني

$$1000 \text{ ميٽر} = 1 \text{ ڪلوميٽر}$$

مثال نمبر 1:

6 ميٽر کي ملي ميٽر ۽ سينٽي ميٽر ۾ تبديل ڪريو.

حل:

6 ميٽر کي ملي ميٽر ۾ تبديل ڪرڻ جي لاءِ

$$1 \text{ m} = 1000 \text{ mm}$$

$$6 \text{ m} = 6 \times 1000 \text{ mm}$$

$$= 6000 \text{ mm} = 6 \times 10^3 \text{ mm}$$

(ii) 6 ميٽر کي سينٽي ميٽر ۾ تبديل ڪرڻ جي لاءِ

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

$$6 \text{ m} = 6 \times 100$$

$$600 \text{ cm} = 6 \times 10^2 \text{ cm}$$

مثال نمبر 2:

30,000 گرام کي ڪلوگرام ۾ تبديل ڪريو.

$$1 \text{ gm} = 1/1000 \text{ Kg}$$


$$30,000 \text{ gm} = 1/1000 \times 30000$$

$$= 30 \text{ Kg}$$

پيمائشي اوزار:

ميٽر رول (Meter Rule):

ويڪرائي، اونچائي، موٽائي، مفاصلو هي سڀ ڊيگهه جي پيمائش آهن. ڊيگهه کي ماپڻ جي لاءِ ميٽر رول استعمال ڪيو ويندو آهي، ان کان علاوه ماپڻ واري ٽيپ (Measuring Tap) به استعمال ٿيندي آهي. ميٽر رول جي ڊيگهه هڪ ميٽر هوندي آهي. ان تي درجي جا نشان لڳل



شڪل 11.2: پيمائش ڪرڻ

جو صحيح ۽ غلط طريقو

هوندا آهن. اڪثر ٻن نقطن جي وچ ۾ مفاصلي جي پيمائش جي لاءِ ميٽر رول يا ماپڻ واري ٽيپ جو استعمال ٿيندو آهي. ميٽر رول کي 100 برابر حصن ۾ ورهايو ويندو آهي. هر حصو هڪ سينٽي ميٽر (cm) چورائيندو آهي. هڪ سينٽي ميٽر کي وڌيڪ 10 حصن ۾ ورهايو ويندو آهي. اهڙي طرح ميٽر رول ڪنهن شيء جي هڪ ملي ميٽر تائين درست

پيمائش ڪري سگهندو آهي. ٻن نقطن جي وچ ۾ مفاصلو ماپڻ وقت اک هميشه پيمائش جي مقام کان اُڀي هجڻ کپي، جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي، جيڪڏهن اک پيمائش جي مقام کان ساڄي يا کاڀي پاسي هوندي ته پيمائش شڪ واري هوندي.

سرگرمي 11.3

- ميٽر رول جي مدد سان هڪ پليٽ جي ڊيگهه معلوم ڪريو.
- اسڪيل تي اک هميشه پيمائش جي مقام تي عموداً رکو. اهڙيءَ طرح توهان ڏرست پيمائش ڪري سگهندا.
- هاڻي انهيءَ ڊيگهه کي پيمائش جي مقام تي اک کي غلط پوزيشن تي رکي معلوم ڪرو. جيئن شڪل ۾ ڏيکاريو ويو آهي.
- اک جي غلط پوزيشن سان توهان کي غلط ڊيگهه حاصل ٿيندي.
- اک جي غلط پوزيشن سان ٿيڻ واري غلطي پيرالڪس ايرر (Parallax Error) چورائيندي آهي.
- هڪ ميٽر رول جي ذريعي ٻن نقطن جي وچ ۾ مفاصلو ماپڻ وقت اک هميشه پيمائش جي مقام تي عموداً مٿي هجڻ کپي ڇو ته جيڪڏهن اک پيمائش جي مقام کان ساڄي يا کاڀي طرف هوندي ته پيمائش شڪ واري ٿي ويندي.

سرگرمي 11.4:

روزمره جي زندگيءَ ۾ ماپڻ جو عملي استعمال:
 شاگردن کي پنهنجي چوڌاري ماحول ۾ مختلف شين ۽ مفاصلو معلوم ڪرڻ جي لاءِ ڪلاس ۽ آس پاس جو دورو ڪرايو، اهڙي طرح اهي مختلف پيمائشي اوزارن، ايڪن ۽ ان جي ڏرست استعمال کان واقف ٿي سگهندا.
 ميٽر رول يا پيمائشي پٽي / ميٽر پٽي جي مدد سان هيٺ ڏنل شين جي ڊيگهه معلوم ڪريو ۽ مشاهدي کي ڏنل جدول ۾ تحرير ڪريو:

مشاهدو:

mm	cm	m	پيمائش	نمبر
			استاد جي ميز جي ويڪر	1
			پنهنجي پينسل باڪس جي ڊيگهه	2
			پنهنجي ڊيسڪ يا استاد جي ڪرسي جي اوچائي	3
			پنهنجي ڪلاس جي چئني طرفن جي پيمائش	4
			پنهنجي ڪنهن هم ڪلاس واري جو قد	5
			ڪلاس جي دروازي جي ويڪر	6
			ڪنهن وڻ جي تاريءَ جي گهير	7
			ڪنهن گول شيءِ (جيئن پليٽ جو قطر)	8

پيمائشي سلينڊر (Measuring Cylinder):

پاڻياڻ شين جي پيمائش جي لاءِ ان جي مقدار (volume) کي ماپيو ويندو آهي. مقدار جڳهه جو اهو مقدار آهي جنهن تنهنجي طرفن جسم ولايو هجي، هي به چئي سگهجي ٿو ته جسم تي رخي خلا جو مقدار آهي جيڪو پاڻياڻ نهرو



يا گئس والاري ٿو. مقدار جو اظهار ڪرڻ جي لاءِ استعمال ڪيل مشترڪ يونٽس ليٽر، ڪيوبڪ ميٽر، ڪيلن وغيره آهن. پاڻياڻ شيءَ جو مقدار معلوم ڪرڻ جي لاءِ پيمائشي سلينڊر استعمال ڪيو ويندو آهي. هي شيشي يا شفاف پلاسٽڪ جو ٺهيل هوندو


شڪل 11.3: پاڻياڻ جي پيمائش

آهي. جنهن تي ڊيگهه جا رُخ ملي ليٽر (ml) يا ڪيوبڪ سينٽي ميٽر (cm^3) ۾ درجا لکيل هوندا آهن.

انهي ڪري ان کي درجيوار (Graduated) سلينڊر چيو ويندو آهي. پيمائشي سلينڊر 10 ملي ميٽر کان وٺي 2500 ملي ليٽر جي گنجائش جا هوندا آهن. جنهن پاڻياڻ جو مقدار معلوم ڪرڻو هوندو آهي، ان کي سلينڊر ۾ ڀريو ويندو آهي جڏهن ته سلينڊر کي هموار سطح تي عموداً رکيو ويندو آهي ۽ اک پاڻياڻ جي سطح کان مساوي رکي ويندي

ڇا توهان کي خبر آهي؟

پاڻياڻ کي جڏهن سلينڊر يا ٿانون ۾ وڌو ويندو آهي ته سطحي گولائي يا مينڪس (Meniscus) هينائين طرف هوندي آهي جڏهن ته برف جي ميڪنس (Meniscus) مٿاهين طرف هوندي آهي.



شڪل 11.4: پاڻياڻ جي پيمائش ڪرڻ جو صحيح ۽ غلط طريقو

سرگرمي 11.5

- پيمائشي سلينڊر جو $1/3$ حصو پاڻي سان ڀريو ۽ پاڻي جو مقدار (V_1 (volume) نوٽ ڪريو.
- هڪ ننڍڙي بي ڍولي شيءِ کڻو (مثال: پٿر جو ٽڪرو ۽ ان کي آهستي سلينڊر ۾ وجهو.
- سلينڊر ۾ پاڻي جي ليول وڌي ويندي.
- هاڻي مقدار (V_2 (Volume) نوٽ ڪريو.
- مقدار (Volume) ۾ اضافو V حقيقت ۾ سلينڊر ۾ وجهي ويل بي ڍولي شيءِ جو مقدار (Volume) آهي.
- تنهنڪري ان بي ڍولي شيءِ جو مقدار (Volume) ٿيندو:

$$V = V_2 - V_1$$

مايو (Mass):

مايو ماپڻ جي لاءِ ترازو ۽ وٽ جو استعمال ڪيو ويندو آهي، پاڇي وڪڻندڙ، دوکاندار ۽ ٻيا ماڻهو مختلف قسمن جي ترازو استعمال ڪندا آهن. جڏهن ته تجربيات ۾ طبعي ترازو ۽ ڊجيٽل ترازو استعمال ڪئي ويندي آهي. انهن ترازو ۾ هڪ طرف معياري وٽ رکيا ويندا آهن ته ٻي طرف اها شيءِ رکي ويندي آهي. جنهن جو مقدار ماپڻو هوندو آهي جڏهن ته ڊجيٽل ترازو جي پڙن ۾ شيءِ کي رکڻ سان ڊجيٽل عددن جي صورت ۾ مايو ظاهر ٿيڻ لڳندو آهي.



شڪل 11.5 ٽورڻ جا اوزار

گرمي پد (Temperature):

گرمي پد جي پيمائش ڪرڻ وارو اوزار ٿرماميٽر چورائيندو آهي. هي اوزار سترهين صدي جي شروع ۾ ايجاد ڪيو ويو. هي هڪ درجيوار تيار ٿيل اوزار آهي. اڄ ڪلهه جيڪي ٿرماميٽر استعمال ڪيا وڃن ٿا، اهي ڪلينيڪل ٿرماميٽر، تجربيات ۾ استعمال ٿيڻ وارو ٿرماميٽر، ڊجيٽل ٿرماميٽر ۽ انفرا ريڊ ٿرماميٽر شامل آهن. ان کان علاوه جيڪي مختلف

اسڪيل گرمي پد جي لاءِ استعمال ڪيا وڃن ٿا اهي سيلس اسڪيل ۽ فارن هائيٽ اسڪيل آهي.



شڪل 11.6 (ٿرماميٽر)

وقت (Time):

وقت ماپڻ جي لاءِ گهڙي (Clock) جو استعمال ڪيو ويندو آهي. پراڻي وقتن ۾ سج جي نڪرڻ ۽ لهڻ سان وقت جو اندازو لڳايو ويندو هيو. پوءِ انسان مختلف اوزار ٺاهيا جنهن جي ذريعي ان وقت کي پيمائش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. انهن مان هڪ واري جي گهڙي (Sand Clock) آهي. وقت سان گڏوگڏ وڌيڪ جديد گهڙيون ايجاد ڪيون ويون. اڄ ڪلهه ڊجيٽل گهڙيون وڌيڪ عام آهن.

هاڻي موبائل فون، ٽي وي، ڪمپيوٽر، وٽ ۽ باورچي خاني جا اوزار هر شيءِ ۾ ڊجيٽل گهڙيءَ جو استعمال ٿئي ٿو.

وقت کي ڪلاڪ، منٽ، سيڪنڊ ۾ ماپيو ويندو آهي. وڏي عرصي / دوراني کي ماپڻ جي لاءِ ڏينهن، هفتا، مهينا، يا سال به استعمال ڪندا آهيون.



شڪل 11.7: وقت جي پيمائش

خلاصو (Summary)

- اهڙا مقدار جن جي پيمائش ڪري سگهجي، طبعي مقدار چورائيندا آهن.
- 1960ع ۾ پيرس جي ويجهو منعقد ٿيل هڪ انٽرنيشنل ڪانفرنس ۾ سائنسدانن جا سفارش ٿيل، يونٽس سسٽم، انٽرنيشنل يونٽس جي طور تي مڃيا ويا جنهن کي SI سان ظاهر ڪندا آهيون.
- هڪ مقدار جي پيمائش جي لاءِ هڪ عدد ۽ ان جي ايڪي جي ضرورت هوندي آهي.
- ست بنيادي ايڪا SI نظام جو حصو آهن.
- باقي تمام طبعي مقدار ۽ انهن جا ايڪا بنيادي ايڪن مان اخذ ٿيل آهن.
- ڊيگهه جو ايڪو ميٽر، مائي جو ايڪو ڪلوگرام ۽ وقت جو ايڪو سيڪنڊ آهي. مختلف اوزار طبعي مقدارن جي پيمائش جي لاءِ استعمال ڪيا ويندا آهن.

مشق

سوال نمبر 1: درست جواب جي چوڌاري دائرو (O) لڳايو.

(i) جن مقدارن جي پيمائش ڪري سگهجي ٿي اهي چورائيندا آهن:

(الف) ڪيميائي مقدار	(ب) حياتياتي مقدار	(ج) طبعي مقدار	(د) برقي مقدار
---------------------	--------------------	----------------	----------------

(ii) يونٽس جو انٽرنيشنل سرشتو _____ آهي.

(الف) حياتياتي سرشتو	(ب) ماحولياتي سرشتو	(ج) ايڪن جو سرشتو	(د) طبعياتي سرشتو
----------------------	---------------------	-------------------	-------------------

(iii) مايو، ڊيگهه ۽ وقت مقدار آهن:

(الف) اخذ ڪيل	(ب) دلچسپ	(ج) ڪيميائي	(د) بنيادي
---------------	-----------	-------------	------------

(iv) ملي گرام، هڪ ملي گرام جو حصو آهي:

(الف) ڏهوڻو	(ب) هزارهون	(ج) 100 دفعا	(د) وڏو
-------------	-------------	--------------	---------

(v) مقدار ماپڻ جي لاءِ استعمال ڪندا آهيون:

(الف) سلينڊر	(ب) طبعي ترازو	(ج) ميٽر رول	(د) گهڙي/واچ
--------------	----------------	--------------	--------------

سوال نمبر 2: هيٺ ڏنل ڪالمر ۾ خالي جڳهين کي مناسب لفظن سان ڀريو.

مقدار	يونٽ	ماپڻ جو اوزار
مايو		
	ميٽر	
وقت	سيڪنڊ	
مقدار		سليڊر
	سينٽي گريڊ	ٿرماميٽر

سوال نمبر 3: مختصر جواب لکو.

- (i) طبعي مقدار جي تعريف ڪريو. طبعي مقدارن جي پيمائش ڪيئن ڪئي ويندي آهي، مثالن سان واضح ڪريو.
- (ii) بنيادي ۽ اخذ ڪيل ايڪن ۾ ڇا فرق آهي؟
- (iii) SI سرشتو ڪهڙن لفظن جو مختصر اظهار آهي. SI سرشتي جي ضرورت ڇو پيش آئي؟
- (iv) هڪ طبعي مقدار جي پيمائش کي ظاهر ڪرڻ جي لاءِ ڪهڙن جزن جي ضرورت هوندي آهي؟
- (v) قديم زماني ۾ مايو، ڊيگهه ۽ وقت ماپڻ جي لاءِ ڪهڙا ايڪا استعمال ٿيندا هئا؟

سوال نمبر 4: هيٺ ڏنل ايڪن کي تبديل ڪريو.

- (i) 5 ڪلاڪ = _____ منٽ
- (ii) 4000 ميٽر = _____ ڪلوميٽر
- (iii) 2 ڪلوگرام = _____ گرام
- (iv) 3 ليٽر = _____ ملي ليٽر
- (v) 1.5 ڪلوميٽر = _____ ميٽر
- (vi) 30 منٽ = _____ سيڪنڊ

سوال نمبر 5: مختصر نوٽ لکو.

- (i) پيمائشي اوزار
- (ii) پري فڪسن، ملتي / سب ملتي پل
- (iii) طبعي مقدارن جي پيمائش ۽ ايڪن جي اهميت

سوال نمبر 6: ڪنهن به ٻن پيمائشي اوزارن جون شڪليون ٺاهيو ۽ انهن جا استعمال تحرير ڪريو.

--	--

سوال نمبر 7: مناسب پيمائشي اوزارن جي مدد سان هيٺ ڏنل جي پيمائش ڪريو.

نمبر	مقدار	پيمائشي اوزار	پيمائش ۽ ايڪو
1	برف جو گرمي پد		
2	اُٻرندڙ پاڻي جو گرمي پد		
3	هڪ شاگرد جو پنهنجي ڪلاس جو هڪ مڪمل چڪر/قيرو لڳائڻ جو وقت		
4	شاگرد جو گهر کان سينٽر تائين اچڻ جي لاءِ گهربل وقت		
5	چئن درسي ڪتابن جو وزن		
6	پاڻيءَ سان ڀريل بوتل جو وزن		

خلاء جي ڳولها

(Exploring The Space)

موهن: سائين! مان وڏو ٿي هڪ خلا باز بڻجڻ چاهيان ٿو مون کي آسمان ۽ ان ۾ چمڪندڙ تارا تمام سٺا لڳندا آهن. مان انهن جي باري ۾ ڄاڻڻ چاهيان ٿو.

استاد: واھ موهن توهان جا خيال تمام سٺا آهن. توهان محنت سان پڙهندا ته ضرور پنهنجي مقصد ۾ ڪامياب ٿي ويندا.

ٻارو!؛ ڇا توهان کي معلوم آهي ته قديم زماني کان وٺي خلا ۽ ان ۾ موجود جسمن جي باري ۾ انسان ڇا ڇڻڻ جي جسجتو ۾ آهي. ڪائنات جا راز ڄاڻڻ جي لاءِ هن ڪيتريون ئي ڪاميابيون حاصل ڪيون. مثال رياضي، فزڪس وغيره. ان کان سواءِ هن ڪيترن ئي اوزارن، مشينن ۽ مشڪلاتن کي برداشت ڪيو، خلا جي باري ۾ ڄاڻڻ ۾ مدد ڏني. هي سڀ ايجادون خلائي ٽيڪنالاجي چورائينديون آهن. خلائي ٽيڪنالاجي جو تعلق خلا ۾ داخل ٿيڻ، خلا ۾ پرواز جي دوران سرشتن کي قائم رکڻ، انهن کي استعمال ڪرڻ ۽ خلا ۾ ماڻهن ۽ شين کي کڻي وڃڻ ۽ واپس آڻڻ جو تعلق ٽيڪنالاجي چورائيندي آهي. انهن جي مثالن ۾ دوربين، اسپيڪٽرو اسڪوپ، خلائي سون، ڪمپيوٽر، سائي ميوليٽرز، خلائي جهاز، مصنوعي سيارو، ريڊار ۽ ٻيون شيون آهن. خلاء جي متعلق آگاهي سائنسي ترقي جي اعلى ترجيحن مان هڪ آهي هر ملڪ هن ڳولها ۾ هڪٻئي کان اڳتي وڌڻ جي ڪوشش ۾ رهي ٿو.

خلائي تحقيق سان اسان اهو ڄاڻي سگهون ٿا ته هيءَ دنيا ڪيئن وجود ۾ آئي، ڪائنات ۾ زندگيءَ جا آثار ڪٿي ملي سگهن ٿا. انساني نسل کي ڪهڙن خلائي جسمن مان خطرو آهي ۽ انهن کان ڪيئن بچي سگهجي ٿو. اڄ اسان هن سبق مان اهو ڄاڻينداسين ته خلائي ڳولها ۾ استعمال ٿيڻ واري ٽيڪنالاجي ۽ اوزار ڪهڙي طرح سان روزمره زندگي ۾ به فائديمند هوندا آهن.

ٽيلي اسڪوپ:

ٽيلي اسڪوپ يا دوربين پري وارين شين کي ڏسڻ جي لاءِ استعمال ٿيڻ وارو اوزار آهي. دوربين گليليو 1610ع ۾ ايجاد ڪئي. هن ايجاد خلا ۽ فلڪي جسمن جو غور سان سائنسي مطالعو ڪرڻ آسان ڪري ڇڏيو. جديد ٽيلي اسڪوپس نسبتاً وڌيڪ سهولتن سان آراسته آهن ۽ تمام وڏيون هونديون آهن. ان کان سواءِ ڪجهه ٽيلي اسڪوپ کي خلا ۾ به روانو ڪيو ويو. انهن خلائي دوربين ۾ مشهور هبل ۽ جيمز ويب ٽيلي اسڪوپ آهن. ٽيلي اسڪوپ جا هيٺ ڏنل قسم هوندا آهن.


1. آپٽيڪل ٽيلي اسڪوپ

2. اسپيڪٽرو اسڪوپ

آپٽيڪل ٽيلي اسڪوپ ۾ بلور يا شيشا استعمال ڪيا ويندا آهن. انهن جا ٻه قسم هوندا آهن.

1. موڙواري دوربين (Refrecting Telescope):

هڪ سادي موڙواري دوربين (ٽيلي اسڪوپ) هڪ ڊگهي ٽيوب تي مشتمل هوندي آهي ۽ ان جي ٻنهي ڇيڙن تي بلور لڳل هوندا آهن هڪ بلور پري جي شين مان اچڻ واري روشني کي هڪ نقطي (Focus) تي ريفريڪٽ (پڪيڙي/موڙي) ٿو ۽ ان کي اسان آبجڪٽوليس (Objective lense) چوندا آهيون جڏهن ته آبجڪٽوليس سان ٺهڻ




واري عڪس کي اسان هڪ ٻي بلور يعني آئي پيس (Eye Piece) جي مدد سان ڏسندا آهيون. (شڪل نمبر 12.1)

شڪل 12.1: موڙواري دوربين جي ڪرڻ

جو خاڪو

2. موٽ واري دوربين (Reflecting Telescope):



شڪل 12.2: موٽ واري دوربين جي

ڪرڻ جو خاڪو

موٽ واري دوربين (ٽيلي اسڪوپ) هڪ وڏي لڪيل بلور (Concave mirror) هڪ اک واري بلور (Eye Piece) ۽ هڪ ٽيوب تي مشتمل هوندي آهي. لڪيل بلور جنهن کي آبجڪٽو آئينو چيو ويندو آهي. روشنيءَ جي ڪرڻن کي موٽائي سنئون سڌو يا هڪ ٻي موٽ کائڻ واري آئيني جي ذريعي مرڪوز ڪري اک واري بلور (آئي پيس) تي ڪٽي اچي ٿو. اک وارو بلور (آئي پيس) آبجڪٽو آئيني جي ٺهيل عڪس کي وڏو ڪري ڇڏيندو آهي. (شڪل نمبر 12.2) موٽ واري دوربين نسبتاً وڏي ۽ وڌيڪ بهتر عڪس فراهم ڪندي آهي.

جيئن ته تارن مان اچڻ واري روشني زمين تي هلڪي پهچندي آهي. ان ڪري خلا ۽ خلائي جسمن جو عڪس وڌيڪ واضح / چٽو نه ٺهندو آهي ڇو ته زمين تائين پهچڻ جي لاءِ روشني کي مقناطيس / چقمق مان گذرڻو پوندو آهي. جنهن جي سبب ٽيلي اسڪوپ کان حاصل ٿيل عڪس وڌيڪ صاف ۽ واضح نه هوندو آهي.

ان مسئلي کي حل ڪرڻ جي لاءِ ٽيلي اسڪوپ کي خلا ۾ موڪليو ويو ته جيئن خلائي

جسمن جو وڌيڪ واضح عڪس حاصل ڪري سگهجي.


خلا ۾ موڪلڻ واري پهرين ٽيلي اسڪوپ هبل اسپيس ٽيلي اسڪوپ 1990ع ۾ پنهنجي سفر تي رواني ٿي. هن ٽيلي اسڪوپ اربين ڪلوميٽر پري تارن ۽ ڪهڪشائن جون تصويرون زمين تي موڪليون آهن ۽ هيءَ زمين کان 600 ڪلوميٽر جي بلندي تي ان جي چوڌاري ڦيرو لڳائيندي رهندي آهي. هبل ڪائنات ۽ ان جي وجود ۾ اچڻ جي متعلق ڪيترن ئي اهم رازن تان پردو هٽايو آهي. 25 ڊسمبر 2021ع ۾ 10 ارب ڊالر جي وڏي رقم سان تيار ٿيڻ واري جيمز ويب ٽيلي اسڪوپ خلا ۾ رواني ڪئي وئي ان کي خلا ۾ ڏهه لک ڪلوميٽر پري روانو ڪيو ويو. ان کي ايڪويهن صدي جو سڀ کان مهانگو منصوبو قرار ڏنو ويو. ان کي هبل ٽيلي اسڪوپ جو جانشين به قرار ڏنو وڃي رهيو آهي. هي هبل جي مقابلي ۾ سو دفعا وڌيڪ طاقتور آهي ۽ هي اميد ڪئي وئي آهي ته هاڻي ڪائنات ۽ ان جي متعلق وڌيڪ حقيقتون سامهون اينديون. 12 جولاءِ 2022ع ۾ آمريڪي خلائي تحقيقي اداري ناسا (NASA) ان جي موڪليل تصويرون کي پهرين دفعو شايع ڪيو. جنهن ڪائنات جي وجود ۾ اچڻ ۽ ڪهڪشائن جي اهڙي منظرڪشي ڪئي جو سڀ حيران رهجي ويا. انهن تصويرون ۾ نظر اچڻ وارن تارن جي روشني اربين سالن جو سفر طئي ڪري هي تصويرون (Images) پيش ڪيون آهن. يعني جيمز ويب ٽيلي اسڪوپ هن وقت اسان کي ماضيءَ جون تصويرون موڪلي رهي آهي. هي تصويرون انهن تارن ۽ ڪهڪشائن جون آهن جيڪي اسان کان لکين نوري سالن جي فاصلي تي آهن.

جيئن ته ڇا زمين جي علاوہ به ڪٿي زندگي موجود آهي؟

بليڪ هول ڇا آهي؟ تارا ڪيئن وجود ۾ اچن ٿا ۽ ڪيئن ختم ٿين ٿا؟



شڪل 12.3 جيمز ويب ٽيلي اسڪوپ



شڪل 12.4: اسپيڪٽرو اسڪوپ

اسپيڪٽرو اسڪوپ (Spectro Scope):

اسپيڪٽرو اسڪوپ هڪ اهڙو ڏسڻ وارو (نظري) اوزار آهي جنهن سان روشنيءَ جون مختلف ويو لينٿس (Wave lengths) يعني رنگن جو معائنو ڪيو ويندو آهي ۽ هي نظر اچڻ واري روشنيءَ جي خاصيتن جي پيمائش جي لاءِ استعمال ڪئي

ويندي آهي. اسپيڪٽرم ۾ (Spectrum) اچي روشنيءَ کي مختلف رنگن ۾ ورهائي ان جي ويولينٽ کي جانچيو ويندو آهي. هيءَ روشني ۽ ان جي ويولينٽ تارن ۽ انهن ۾ موجود مختلف عنصرن ۽ مرڪبن جي موجودگيءَ کي ظاهر ڪري ٿي ۽ سائنسدانن کي وڌيڪ تحقيقات ۾ مدد ڪندي آهي.

خلائي سفر (Space Travel):

انسان هميشه کان ئي اڻ ڏٺل شين کي جانچڻ خاص طور تي خلا جي باري ۾ معلومات حاصل ڪرڻ ۽ ان ۾ مختلف تارن، سيارن، ڪهڪشائن، انهن مان ڪنهن سياري تي موجود زندگي جي کوجنا ۾ مصروف رهيو آهي ۽ هي ڪنهن به طرح سان خلا جي سفر کان بغير ممڪن نه هيو. ماضيءَ ۾ خلا جو سفر هڪ خواب هيو جڏهن ته اڄ هيءَ هڪ حقيقت بلڪه تجارتي بنيادن تي ممڪن ٿي چڪو آهي.

آڪٽوبر 1957ع ۾ روس زمين جي چوڌاري پنهنجو پهريون مصنوعي سيارو ڇڏيو ۽ ان سان گڏ ئي ان وقت جي سائنسي لحاظ کان ترقي يافته به ملڪ آمريڪا ۽ روس جي هن ميدان ۾ مقابلي جي ڊوڙ شروع ٿي وئي ۽ جلدي ئي انهن وڌيڪ ترقي يافته مصنوعي سيارا خلا ۾ ڇڏيا جيڪي بعد ۾ پنهنجي مشن جي تڪميل کان پوءِ زمين تائين واپس اچي سگهن. انهن جي معاهدن کان پوءِ انسان خلا ۾ انسان جي سفر جي باري ۾ سوچڻ شروع ڪري ڇڏيو ۽ انهي جي لاءِ سائنسي ٽيڪنالاجي جي مدد وٺڻ ضروري هيون. جنهن جي ذريعي انسان کي خلا ۾ روانو ڪري سگهجي، هن کي ان سفر جي دوران زنده رکي سگهجي. هن کان خلا مان مختلف ڪم ڪرائي سگهجن ۽ آخر ڪار زنده سلامت واپس زمين تي آڻي سگهجي. هي سائنسي مشن ان لاءِ به ضروري هيو ته زمين تي وڌندڙ آبادي، جنگ جا خطرا، وسيلن جي گهٽتائي ۽ قدرتي آفتن جي صورت ۾ انسان کي متبادل وڃڻ جي رهائش فراهم ڪئي وڃي. ان جي لاءِ پهرئين ٻين جاندارن مثال پولٽن، ڪوئن ۽ ڪٽن وغيره کي خلا ۾ روانو ڪيو ويو ته جيئن خلائي سفر ۽ خلا ۾ انهن جي قيام جو انهن جي جسم تي ٿيڻ وارن اثرن کي ڄاڻي سگهجي ۽ ان سفر ۾ انساني جانين کي خطرن کان بچايو وڃي. لڳاتار ٿيل تجربن ۽ تحقيق کان پوءِ خلا ۾ انسان جو محفوظ سفر ممڪن ٿي سگهيو.

12 اپريل 1961ع هڪ تاريخي ڏينهن هيو جڏهن انسان ڪاميابي سان گڏ هوا جي گولي کي عبور ڪري خلا ۾ داخل ٿيڻ کان پوءِ حفاظت سان ٻيهر زمين تي اچي ويو. انسان جي ان ابتدائي ڪاميابي سان اڳيان تجربن جا رستا کلي ويا. اڳيون مرحلو انسان جو چند تائين جو سفر ۽ هن کي اتي لاهڻو هيو. 20 جولاءِ 1969ع ۾ هي ڪاميابي به حاصل ڪئي وئي جڏهن

آمريڪي خلا باز چند جي سطح تي قدم رکيو تڏهن کان نون مرحلن جو انتخاب شروع ڪيو ويو جنهن ۾ خلائي اسٽيشن تي ڊگهي عرصي تائين رهڻ ۽ مريخ ۽ ٻين سيارن تائين انسان جو پهچڻ شامل نه هيو.

خلائي جهاز (Space Craft):

اهڙي سواري جنهن کي خلا ۾ سفر جي لاءِ استعمال ڪري سگهجي خلائي جهاز چورائيندو آهي. خلائي جهاز انسان کي ئي خلا ۾ وٺي وڃڻ جي لاءِ استعمال نه ٿيندو آهي. پر ان کان علاوه ان جي مقصدن ۾ سامان کي خلا ۾ پهچائڻ، مواصلاتي سرشتي کي خلا ۾ پهچائڻ، زميني مشاهدا، ريڊيو ڪميونيڪيشن، سيارن جي تحقيق ۽ رستي جي ڳولا شامل آهن. خلائي جهاز ٻن قسمن جا هوندا آهن، هڪ اهو جيڪو انسان کي بي سامان سان گڏ خلا ۾ کڻي ويندا آهن ۽ انسانن جي لاءِ زندهه رهڻ جا بندوبست يعني آڪسيجن دٻاءُ جو ڪنٽرول، پاڻي، خوراڪ، بيت الخلا سان آراسته هوندا آهن، جڏهن ته ٻئي قسم جا خلائي جهاز روبات وارا خلائي جهاز هوندا آهن، جن کي خلا ۾ مختلف سيارن ۽ ٻين فلڪي جسمن جي مشاهدي لاءِ موڪليا ويندا آهن، انهن مان ڪجهه ٻين سيارن جي فضا ۾ داخل ٿي ويندا آهن ۽ انهن جي سطح تي لهي مختلف نمونا ۽ ڊيٽا جمع ڪندا آهن، وائجر I ۽ وائجر II روبات وارا خلائي جهاز هئا.



شڪل 12.5: خلائي جهاز

خلائي اسٽيشنون (Space Stations):



شڪل 12.6: خلائي اسٽيشنون

شروعات ۾ انسان خلائي جهاز پنهنجو ذريعي مشن پورو ڪري جلدي ئي واپس زمين تي اچي ويندا هئا پوءِ ضرورت محسوس ٿي ته خلا ۾ اهڙي خلائي اسٽيشن قائم ڪئي وڃي جنهن تي مسلسل تجربا جاري رهي سگهن ۽ انسان هتي ڪجهه عرصو قيام ڪري واپس زمين تي وڃي سگهي. بحرال اهڙا وڏا خلائي جهاز ٺاهيا

ويا جيڪي اتي مستقل قيام گاه جو مقصد سرانجام ڏئي سگهن. انهيءَ ڪري ان جا مختلف حصا خلائي جهازن جي ذريعي خلا ۾ پهچايا ويا ۽ پوءِ انهن کي پاڻ ۾ جوڙيو ويو. انهن خلائي اسٽيشنن ۾ ڊگهو عرصو گذارڻ جي لاءِ زندگيءَ جون سهولتون ميسر هونديون آهن ته جيئن انسان ڊگهي عرصي تائين هتي ترسڻ سان ڪنهن مشڪل جو شڪار نه ٿي. انهن سهولتن ۾ تفريح جي لاءِ ٽيلي ويزن، سمهڻ جي لاءِ مناسب جڳهه، ورزش جي سهولت ۽ خوراڪ تيار ڪرڻ جي لاءِ باورچي خانا هوندا آهن سڀ کان اهم جيئن ته سائنسي تجربي گاه هوندي آهي. جتي خلا باز خلا جي متعلق مختلف تجربا ڪندا آهن چو ته هي تجربا ۽ مشن انسانيت جي لاءِ ڪيا ويندا آهن. ان ڪري ڪيترن ئي ملڪن جا سائنسدان ان ۾ شريڪ ٿيندا آهن ته جيئن ان معلومات مان فائدو حاصل ڪري سگهن. جڏهن ته هي خلائي اسٽيشنون مختلف قومن جي سائنسدانن تي مشتمل هونديون آهن. جيڪي بين الاقوامي خلائي اسٽيشنون چورائينديون آهن ۽ واري واري سان انهن جو اختيار مختلف ملڪن وٽ هوندو آهي.

مصنوعي سيارا (Artificial Satellites):



شڪل 12.7: مصنوعي سيارو

توهان پوئين ڪلاس ۾ مصنوعي سيارن جي باري ۾ پڙهيو هيو، اهي سيارا انسان جا ٺاهيل هوندا آهن ۽ ڪنهن خاص مقصد جي لاءِ خلا ۾ ويندا آهن. هي زمين جي چوڌاري مدار ۾ گهمندا آهن ۽ مواصلات موسم ۽ قدرتي آفتن کان آگاهي، پيغام پهچائڻ، ۽ جاسوسي وغيره جي لاءِ استعمال ٿيندا آهن، زمين جو چوڌاري مدار ۾ موڪلڻ وارو پهريون مصنوعي سيارو اسپٽنڪ I- (Sputnik I) هيو جيڪو روس ڇڏيو هيو. ان وقت کان هيستائين متحد ملڪن خلا ۾

پنهنجا مصنوعي سيارا ڇڏيا آهن جن ۾ آمريڪا، چين، انڊيا فرانس وغيره شامل آهن. پاڪستان پنهنجو پهريون مصنوعي سيارو بدر-I (Badar-I) 1996ع ۾ موڪليو.

سپارڪو اسپيس راکيٽ ۽ راکيٽ لانچنگ پيڊ (Suparco Space Rockets and Rocket launching Pads) ڪنهن خلائي جهاز، خلائي شتل، يا خلائي اسٽيشن کي خلا ۾ کڻي وڃڻ جي لاءِ خلائي راکيٽ استعمال ڪيا ويندا آهن. اها جڳهه جتان کان راکيٽ کي خلا ۾ موڪليو ويندو آهي، لانچنگ پيڊ چورائيندو آهي ۽ هر هڪ خاص قسم جي تيار ڪيل پليٽ فارم هوندو آهي جيڪو تمام گهڻي گرمي پد ۽ راکيٽ مان خارج ٿيڻ وارين گئسن سان

پيدا ٿيل طاقت کي برداشت ڪري سگهي ٿو.

ٽيلي مواصلاتي سرشتو (Telecomunicaton):

سپيني خلائي جهاز، راکيٽ، شتلز يا خلائي اسٽيشن ۾ مواصلاتي نظام موجود هوندو آهي، جنهن جي ذريعي خلائي عملو ۽ ٻيا اوزار هڪٻئي سان ۽ زميني اسٽيشن سان رابطو ڪري سگهن.



زميني ڪنٽرول اسٽيشن (Ground Mission Control Station):

زمين تي انهن خلائي جهازن، راکيٽس، اسٽيشن وغيره جي نگراني ڪرڻ، رهنمائي ڪرڻ ۽ رابطي جي لاءِ زميني ڪنٽرول اسٽيشنون ٺاهيون وينديون آهن. جيڪي انهن اوزارن جي ٽريڪنگ ۽ نگراني ڪنديون آهن.

شڪل 12.8: زميني ڪنٽرول اسٽيشن

خلائي ڳولا ۽ ان جا فائدا (Space Exploration and its Benefits):



خلا جو سائنسي مطالعو خلائي ڳولها يا خلائي تحقيق چورائيندو آهي، هن مطالعي جي لاءِ تمام جديد ٽيڪنالاجي جو استعمال ڪيو ويندو آهي ۽ ان جي عمومي مقصدن ۾ انساني حياتي کي خلائي جسمن کان پيش ايندڙ خطرن کان تحفظ، مستقبل ۾ مختلف سيارن کي انسانن جي آبادي جي لاءِ استعمال ڪرڻ، سائنسي

شڪل 12.9: خلائي ڳولا ۽ ان جا فائدا

مشاهدن کي سمجهڻ ۽ دفاعي صلاحيتن کي مضبوط بنائڻ شامل آهن.

جيڪا ٽيڪنالاجي خلائي تحقيق جي لاءِ استعمال ڪرڻ جي لاءِ ايجاد ڪئي وئي ان کي هاڻي زمين تي به مختلف ڪمن ۾ استعمال ڪيو پيو وڃي. هيٺ ڏنل مثالن مان ان جي وضاحت ڪئي وئي آهي.

صحت ۽ دوائون (Health and Medicine):

انساني صحت جي حوالي سان ڪيتريون ئي ايجادون اهڙيون آهن. جيڪي خلائي تحقيق جي سبب وجود ۾ آيون ۽ پوءِ انهن کي زمين تي انسانن جي لاءِ استعمال ڪيو ويو، مثال طور انساني جسم جي اندروني عضون جون تصويرون ڪيڏ لاءِ ننڍيون ڪيميڪائون، گهرن کي

گرم رکڻ وارو انسوليشن سرشتو، پٺن ۽ جوڙن جي تڪليف کي ختم ڪرڻ جي لاءِ واپ 10 ۽ بلند شدت جي LED يونٽ، بڪين جي ڊائلاسز، مشينن ۽ بغير جسم جي گرمي پد ماپڻ وارو انفرا ريڊ ترماميٽر. ان کان علاوه اهڙيون دوائون جيڪي براه راست جسم ۾ داخل ٿي وڃن. بلڊپريشر، نبض جي رفتار ۽ شگر ليول معلوم ڪرڻ جي لاءِ سينسرز جيڪي پري وينل ڊاڪٽرن کي ڊيٽا فراهم ڪندا آهن وغيره شامل آهن.

موسمي حالتون ۽ قدرتي آفتن جي پيشن گوئي

:(Waethre Forcast and Prolection of Natural Calamities)

استاد: اسلم هي ٻڌايو ته اسان کي ڪيئن خبر پوي ته ڪڏهن مينهن پوڻ وارو آهي؟
 اسلم: سائين! ٽيلي ويزن ۽ ريڊيو جي خبرن ۾ ٻڌايو ويندو آهي ته محڪم موسميات خبردار ڪيو آهي ته هن ڏينهن هن جڳهه تي تيز مينهن پوندو.
 استاد: ٻارو! ڪڏهن توهان هي سوچيو آهي ته محڪم موسميات وارن کي هي خبر ڪير ڏيندو آهي.

پروين: سائين! اهي حساب ڪتاب جي مدد سان معلوم ڪندا هوندا.

استاد: جي ها پروين! يقيناً محڪم موسميات جا ماهر سائنسدان حساب ڪتاب جي مدد سان



هيءَ پيشن گوئي ڪندا آهن. پر هيءَ حساب ڪتاب اهي موسمياتي سيارن جي ذريعي موڪليل اعداد و شمار جي مدد سان ڪندا آهن. زمين ۽ سمنڊ تي طوفان جو اچڻ، مينهن وسڻ، گرمي ۽ سردِي وغيره جي باري ۾ عدد و شمار ۽ تصويرون هي موسمياتي مصنوعي سيارا زمين استيشن کي روانو ڪندا آهن.

شڪل 12.10: موسمي حالتون ۽ قدرتي آفتن جي سيٽلائيٽ جي مدد سان پيشن گوئي

جتي ماهر ماڻهو ان کان مڪمل معلومات اخذ ڪندا آهن ۽ ڪلاڪن جي بنياد تي درست ۽ قابل اعتماد موسمي رپورٽون تيار ڪندا آهن. ان کان علاوه قدرتي آفتن مثال آندهي، سيلاب، وچوڙو ۽ طوفاني مينهن جي باري ۾ به پهريائين کان ئي خبردار ڪري ڇڏيندا آهن.

زمين جي گولي تي رستي جي سجاڻپ (Global Navigation):



شڪل 12.11 گلوبل پوزيشنگ سسٽم

گلوبل پوزيشنگ سسٽم (GPS) جي مدد سان مواصلاتي سرشتو ۽ رستي جي سجاڻپ جو سرشتو هلايو ويندو آهي، ان جي لاءِ زمين جي چوڌاري چڪر لڳائڻ وارن مصنوعي سيارن جي نيت ورڪ کي استعمال ڪيو ويندو آهي. ٽيلي ويزن ۽ موبائل فون جا سگنلز به انهي سرشتي جي تحت موصول ٿيندا آهن، جڏهن ته هوائي جهاز جا پائليٽ ۽ بحري جهاز جا ڪپتان به انهيءَ جي ذريعي پنهنجي پوزيشن ۽ رستي جي رهنمائي حاصل ڪندا آهن.

جديد اليڪٽرونڪس ۽ ڪمپيوٽرز (Advanced Electronics Computer):

در حقيقت اليڪٽرونڪس ۽ ڪمپيوٽر سرشتو خلائي تحقيق جي لاءِ ايجاد ڪيا ويا هئا. هي سرشتا سيٽيلائٽس ۾ لڳايا ويندا آهن ته جيئن اهي سرشتا پاڻمرادو ڪم ڪري سگهن ۽ ڊيٽا جمع ڪري زميني اسٽيشن کي موڪلي سگهن. هيءَ ٽيڪنالاجي هاڻي صنعتن ۾ روبات جي مدد سان شين جي تياري يا خودڪار مشينن جي ذريعي سامان جي تياري ۾ استعمال ڪئي ويندي آهي جنهن کي ڪمپيوٽر جي مدد سان ڪنٽرول ڪيو ويندو آهي.



شڪل 12.12: ڪمپيوٽر

معدنيات، فوسل فيولز ۽ پاڻي جي ذخيرن جي نشاندهي ڪرڻ:

مصنوعي سيارن جي مدد سان زمين جي گهرائي ۾ دفن قيمتي ڌاتن، فوسل فيوز (ڪوئلو، پيٽروليم ۽ قدرتي گيس) ۽ زير زمين پاڻي جي ذخيرن جي ڄاڻ حاصل ڪئي ويندي آهي. ان کي ريموٽ سينٽنگ چيو ويندو آهي. دراصل هيءَ ٽيڪنالاجي مختلف سيارن جي زير سطح موجود پاڻي جي ذخيرن ۽ ٻين معدنيات جي باري ۾ مطالعي جي لاءِ استعمال ڪئي ويندي آهي.

سولر سيلز ۽ ٻيون ٽيڪنالاجيز (Solar Cells and Other Technologies):

سولر سيل ابتدائي طور تي خلائي جهازن ۾ بجلي فراهم ڪرڻ جي لاءِ ٺاهيا ويا هئا. اڄ هي زمين تي متبادل توانائي فراهم ڪرڻ جو اهم ذريعو آهن. خاص قسم جي پيرامڪ، مٿريلز، فورم، سيٽون، روشنيون، غذائي سپليمينٽ، پاڻيءَ جي ري سائيڪلنگ وغيره اهڙيون ٻيون ٽيڪنالاجيز جيڪي ابتدائي طور تي خلائي ڳولا جي لاءِ ايجاد ڪيون ويون پر هاڻي زمين تي استعمال ٿي رهيون آهن.



شڪل 12.13: سولر پينل

خلاصو (Summary)

- خلا ۽ خلائي جسمن جي باري ۾ ڳولها خلائي تحقيق چورائيندي آهي.
- اهي سڀ ايجادون جيڪي خلائي سفر ۽ خلائي ڳولها ۾ مدد ڏينديون آهن. خلائي ٽيڪنالاجي چورائينديون آهن.
- ٽيلي اسڪوپ هڪ اهڙو اوزار آهي. جنهن جي مدد سان فلڪي جسمن کي واضح طور تي ڏسي سگهجي ٿو.
- هبل ٽيلي اسڪوپ خلا مان فلڪي جسمن جون واضح تصويرون زمين تائين موڪليون.
- جيمز ويب ٽيلي اسڪوپ ڪهڪشائن جون تمام صاف تصويرون زمين تائين موڪليون.
- جديد ٽيڪنالاجي انسان جو خلا ۾ سفر ممڪن بڻائي ڇڏيو.
- مصنوعي سيارا اهڙا اوزار آهن جن کي ٻين سيارن جي طرف يا زمين جي چوڌاري ڦيرو لڳائڻ جي لاءِ موڪليا ويندا آهن. انهن کي مواصلات، موسمي پيشن گوئي ۽ سائنسي ڳولها جي لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.
- اسپيس ڪرافت خلا جي سفر ۾ استعمال ٿيندو آهي. ۽ انسانن ۽ ٻي سامان کي خلا يا خلائي اسٽيشن تائين پهچائيندو آهي.

- خلائي تحقيقات مان حاصل ٿيڻ واري علم انسان کي ان قابل بڻائي ڇڏيو آهي ته هو مختلف شعبن مثال صحت، دوائن، رستن جي سڃاڻپ، موسمي پيشن گوئي، معدنيات، فوسل فيولز ۽ پاڻي جي ذخيرن جي نشاندهي ۾ انسانيت جي خدمت جي لاءِ ٽيڪنالاجيز تيار ڪري سگهن.
- خلائي راکيٽ، راکيٽ لانچنگ پيڊ، اسپيس ڪرافٽ، مصنوعي سيارا، مواصلاتي سرشتو، ٽيلي اسڪوپ ۽ زميني اسٽيشن خلائي ڳولها ۾ استعمال ٿيڻ وارا ٽيڪنيڪي اوزار آهن.
- خلائي ڳولها ۾ معاون ٽيڪنالاجيز جو زمين تي استعمال سان صحت، ڪاروبار، انڊسٽري ۽ معياري زندگي ۾ ترقي ٿي آهي.

مشق

سوال نمبر 1: درست انتخاب تي دائرو (O) لڳايو.

(i) اهڙيون ايجادون جيڪي خلائي سفر ۽ خلائي تحقيق ۾ مدد ڏينديون آهن. اهي _____ چورائينديون آهن:

(الف) ٽيلي اسڪوپ	(ب) اسپيس ڪرافٽ	(ج) مصنوعي سيارو	(د) خلائي ٽيڪنالاجي
------------------	-----------------	------------------	---------------------

(ii) فلڪي جسمن کي ڏسڻ ۾ مدد ڏيڻ واري اوزار جو نالو _____ آهي:

(الف) مائڪرو اسڪوپ	(ب) ٽيلي اسڪوپ	(ج) فيڊو اسڪوپ	(د) اسٽيٽو اسڪوپ
--------------------	----------------	----------------	------------------

(iii) آپٽيڪل ٽيلي اسڪوپ ۾ _____ استعمال ٿيندو آهي:

(الف) ڪمپيوٽر	(ب) راکٽ	(ج) بلور ۽ آئينا	(د) مصنوعي سيارو
---------------	----------	------------------	------------------

(iv) جيو اسٽيشنري مصنوعي سيارا _____ ۾ مددگار هوندا آهن:

(الف) مواصلاتي نظام / سرشتو	(ب) معدنيات جي تلاش	(ج) صحت ۽ دوائون	(د) انڊسٽري
-----------------------------	---------------------	------------------	-------------

(v) جيڪا سواري سيٽلائٽ کي مٿي ڪڍي ويندي آهي. ان جو نالو آهي:

(الف) اڀريس	(ب) راکيٽ	(ج) اڀر جيٽ	(د) خلائي جهاز
-------------	-----------	-------------	----------------

سوال نمبر 2: مختصر جواب ڏيو:

- (i) تيلي اسڪوپ ۽ اسپيڪٽرو اسڪوپ ۾ ڇا فرق آهي؟
- (ii) زميني تيلي اسڪوپ، خلائي تيلي اسڪوپ جهڙا نتيجا ڇو نٿي ڏي؟
- (iii) ريموٽ سينسنگ مان ڇا مراد آهي، هيءَ ڪهڙي ڪم ايندي آهي؟
- (iv) خلائي اسٽيشن ڪهڙي طرح خلائي جهاز کان مختلف هوندي آهي؟
- (v) زميني ڪنٽرول اسٽيشن جو خلائي ڳولها ۾ ڪهڙو ڪردار آهي.

سوال نمبر 3: وضاحت سان جواب ڏيو:

- (i) صحت ۽ دوائن جي ميدان ۾ خلائي ٽيڪنالاجي ڪهڙي مدد فراهم ڪئي آهي؟
- (ii) خلائي تحقيق ۾ استعمال ٿين وارن ٽيڪنيڪي اوزارن جا نالا تحرير ڪريو.
- (iii) خلائي ٽيڪنالاجي جي فائدين جي باري ۾ بيان ڪريو.

سوال نمبر 4: هيٺ ڏنل تي مختصر نوٽ تحرير ڪريو.

- (i) جيمز ويب تيلي اسڪوپ
- (ii) خلائي سفر
- (iii) اسپيڪٽرو اسڪوپ

کِشورِ حَسینِ شادبَاد
أَرْضِ پَاکِستَان

مَرکزِ یَقینِ شاد بَاد

پَاکِ سَرِزَمینِ شادبَاد
تُونِشَانِ عَزْمِ عَالِیِ شَان

قُوَّتِ أُخُوَّتِ عَوَامِ
پَائِنْدَه تَابِنْدَه بَاد

شَاد بَاد مَنزَلِ مَرَاد

پَاکِ سَرِزَمینِ کَا نِظَامِ
قَوْمِ، مُلْکِ، سَلْطَنَتِ

رَهْبَرِ تَرْقِی وَ کَمَالِ
جَانِ اسْتِقْبَالِ

سَايَه خُدَائِي ذُو الْجَلَالِ

پَرْچَمِ سِتَارَه وَ هَلَالِ
تَرْجَمَانِ مَاضِي، شَانِ حَالِ



Directorate of Curriculum
Assessment & Research (DCAR)



School Education & Literacy
Department, Government of Sindh



Directorate of Literacy &
Non-Formal Education